

Cross Segmentos - Linha Datasul - TC2 - Atualização da nota com situação em processamento no programa FT0909

 Tempo aproximado para leitura: **00:04:45 min**

Dúvida

Como atualizar a situação de uma **NFe - Nota Fiscal Eletrônica** no programa **FT0909 - Consulta de Notas Fiscais Eletrônicas** que está em processamento, mas já obteve o retorno da **SEFAZ**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – TOTVS Colaboração 2.0 – A partir da versão 12

Solução

Quando a **Neogrid** devolve o registro da **SEFAZ - Secretaria da Fazenda** para o Sistema **Datasul: Autorização; Cancelamento; Inutilização; Rejeição; Denegação**, este será apresentado no programa **CD0950 - Monitor de Integração do TOTVS Colaboração**.

O registro de retorno vai estar com a coluna **Tipo** igual a **IN** e se já foi lido pelo Sistema através do programa **FT0909** ou **FT0915 – Atualização Batch Situação da NF-e**, a coluna **Lido** vai ficar como **Sim**.

06.9.???? - CD0950 - 2.TC2.00.001 - Monitor de Integração do TOTVS Colabora

Arquivo Ajuda

Fluxo: 0 - Todos

Cód Documento:

Data Registro: 01/10/2014 26/12/2014

Processado: ☐ Sim ☐ Não ☒ Ambos

Origem: ☐ OUT ☐ IN ☒ Ambos

Lido	Tipo	Fluxo	Docto	Data Hora
Não	IN	109	42141153113791001790550010001244621526754435	24/11/2014 14:09:02,14
Sim	IN	170	42141022568170000100550220000137441155681789	23/10/2014 11:56:23,12
Sim	IN	170	42141022568170000100550220000137431759992774	23/10/2014 11:56:01,39
Sim	IN	170	42141022568170000100550220000137421053196070	23/10/2014 11:55:48,68
Sim	OUT	170	42141022568170000100550220000137441155681789	23/10/2014 11:55:46,26
Sim	IN	170	42141022568170000100550220000137411419001572	23/10/2014 11:55:36,24
Sim	OUT	170	42141022568170000100550220000137431759992774	23/10/2014 11:55:31,33
Sim	IN	170	42141022568170000100550220000137401473269289	23/10/2014 11:55:29,99
Sim	OUT	170	42141022568170000100550220000137421053196070	23/10/2014 11:55:18,05
Sim	IN	170	42141022568170000100550220000137391377080773	23/10/2014 11:55:07,63

Log Reativar Eliminar Situação

Total Documentos: 3075

ID	Ambiente	Status	Motivo
42141022568170000100550220000137451733208442	2	100	Autorizado o uso da NF-e

OK Cancelar Ajuda

Se o registro **IN** já estiver com a coluna **Lido** como **Sim** e mesmo assim não voltou a situação correta para o programa **FT0909**, é possível reativar o registro para nova atualização.

Exemplo 1:

Uma nota está cancelada na **SEFAZ** e no Monitor da **Neogrid** já retornou o registro **IN** com a homologação do cancelamento no programa **CD0950** e a coluna **Lido** está como **Sim**, mas no programa **FT0909** a nota consta como **Em processo de cancelamento**.

Neste caso, selecione o registro **IN** e **Fluxo 171 - cancelamento** e clique no botão **Reativar**. A coluna **Lido** vai voltar para **Não** e é possível atualizar novamente o programa **FT0909** ou o **FT0915**.

Exemplo 2:

Uma nota está inutilizada na **SEFAZ** e no Monitor da **Neogrid** já retornou o registro **IN** com a homologação da inutilização no programa **CD0950** e a coluna **Lido** está como **Sim**, mas no programa **FT0909** a nota consta como **Rejeitada**. Ou seja, a situação da nota está errada pois deveria estar como **Em processo de Inutilização**.

Neste caso, selecione o registro **IN** e **Fluxo 172 - Inutilização** e clique o botão **Reativar**. A

coluna **Lido** vai voltar para **Não**. Em seguida, clique no botão **Situação** e marque a opção **Em processo de Inutilização**, para alterar a situação da nota.

Assim, é possível atualizar novamente o programa **FT0909** ou **FT0915**.

Exemplo 03:

Uma nota está cancelada na **SEFAZ** e no Monitor da **Neogrid** já retornou o registro **IN** com a homologação do cancelamento no programa **CD0950**, mas a coluna **Lido** está como **Não**. No programa **FT0909** a nota consta como **Autorizada**. Ou seja, a situação da nota está errada pois deveria estar como **Em processo de Cancelamento**.

Neste caso, selecione o registro **IN** e **Fluxo 171 - cancelamento** e clique no botão **Situação**. Marque a opção **Em processo de Cancelamento** para alterar a situação da nota. Não é necessário reativar o registro porque ele já consta como não lido.

Em seguida, selecione a nota no programa **FT0909** e clique no botão para atualizar a nota para voltar o cancelamento para o Sistema.

Exemplo 04:

Uma nota está cancelada na **SEFAZ** e no Monitor da **Neogrid** já retornou o registro **IN** com a homologação do cancelamento no programa **CD0950**, e a coluna **Lido** está como **Sim**. No programa **FT0909** a nota consta como **Autorizada**. Ou seja, a situação da nota está errada pois deveria estar como **Em processo de Cancelamento**.

Neste caso, selecione o registro **IN** e **Fluxo 171 cancelamento** e clique no botão **Situação**. Marque a opção **Em processo de Cancelamento** para alterar a situação da nota. É necessário reativar o registro porque ele já consta como lido.

Em seguida, basta atualizar o programa **FT0909** para voltar o cancelamento para o Sistema.

Exemplo 05:

Uma nota está autorizada na **SEFAZ** e no Monitor da **Neogrid** já retornou o registro **IN** com a homologação da autorização no programa **CD0950**, e a coluna **Lido** está como **Sim**. No programa **FT0909** a nota consta com situação diferente de **Em Processamento**. Ou seja, a situação da nota está errada, pois deveria estar como **Em Processamento**.

Neste caso, selecione o registro **IN** e **Fluxo 170 autorização** e clique no botão **Situação**. Marque a opção **Em Processamento** para alterar a situação da nota. É necessário reativar o registro porque ele já consta como lido.

Em seguida, basta atualizar o programa **FT0909** para voltar a autorização para o Sistema.