

Manufatura - Linha Datasul - SFC - Batelada

 Tempo aproximado para leitura: **00:00:45 min**

Dúvida

Quais parametrizações existentes no **Chão de Fábrica** referente à batelada?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Chão de Fábrica (SFC) - Versão 12

Solução

Quando o grupo de máquina permite a alocação de várias operações simultâneas em uma única carga, podemos definir esta máquina como processador por **Batelada**. Por exemplo: forno de fundição. Nessa situação a data de início e término de todas as operações que pertencem à mesma batelada serão apontadas na mesma data e hora.

No programa **SF0308 - Apontamento do Chão de Fábrica** poderão ser selecionadas vários *splits* para reportar, onde será aberta a tela **SF0310 - Reporte Dispatch List**.

O **Tipo de Processador** do grupo de máquina é definido no programa **SF0103 - Manutenção Grupo Máquina - SFC**, onde deverá ser selecionada a opção **Por Batelada**. Na pasta **Operação** é informado o campo **Carga Por Batelada** quando o campo **Tratamento Tempo** estiver como **Por Lote**.

A carga por batelada definida para o grupo de máquina, também é apresentada no programa **EN0507B - Manutenção Operações**, na pasta **CRP-SFC**, entretanto, é uma informação apenas para consulta e o campo não é habilitado para alteração.