

Configuração de Operações (GFEA518 - SIGAGFE)

 Tempo aproximado para leitura: 5 minutos

CONTEÚDO

- 01. VISÃO GERAL
- 02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
 - [Cadastrar um Registro](#)
 - [Alterar as Informações do Registro Cadastrado](#)
 - [Copiar um Registro Cadastrado](#)
 - [Excluir um Registro Cadastrado](#)
- 03. TELA CONFIGURAÇÃO DA OPERAÇÃO
 - [Outras Ações / Ações Relacionadas](#)
- 04. TELA CONFIG. OPERAÇÃO - INCLUIR - ABA OUTROS
 - [Objetivo](#)
 - [Principais Campos e Parâmetros](#)
- 05. TELA CONFIG. OPERAÇÃO - INCLUIR - ABA PONTOS DE CONTROLE
 - [Objetivo](#)
 - [Principais Campos e Parâmetros](#)
- 06. TABELAS UTILIZADAS

01. VISÃO GERAL

Essa rotina permite cadastrar os pontos de controle vinculados a uma operação, bem como, definir as movimentações que podem ocorrer dentro de uma instalação., além de definir os parâmetros que determinam a liberação para o próximo ponto de controle.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Cadastrar um Registro

1. No SIGAGFE, acesse **Atualizações > Cadastros > Pátios e Portarias > Config. Operações**.
2. Na tela **Configuração da Operação**, clique em **Incluir**.
3. Na tela **Filiais**, selecione a Filial para a qual será cadastrada a configuração da operação e clique em **OK**.
4. Na tela **Config. Operação - Incluir**, clique na aba **Outros**.
5. Informe os dados necessários para o cadastro, lembrando que os campos com asterisco vermelho são de preenchimento obrigatório.
6. Clique na aba **Pontos de Controle**.
7. Informe os pontos de controle que irão compor a configuração da operação.
8. Clique em **Confirmar**.

Alterar as Informações do Registro Cadastrado

1. Na tela **Configuração da Operação**, selecione o registro cujas informações serão alteradas.
2. Clique em **Alterar**.
3. Na tela **Config. Operação - Alterar**, efetue a alteração necessária.
4. Clique em **Confirmar**.

Copiar um Registro Cadastrado

1. Na tela **Configuração da Operação**, selecione o registro cujas informações servirão de referência para a criação de um novo registro.
2. Clique em **Outras Ações > Copiar**.
3. Na tela **Config. Operação - Copiar**, atualize os campos para o novo registro.
4. Clique em **Confirmar**.

Excluir um Registro Cadastrado

1. Na tela **Configuração da Operação**, selecione o registro cujas informações serão eliminadas.
2. Clique em **Outras Ações > Excluir**.
3. Em seguida será apresentada uma mensagem solicitando a confirmação da exclusão.
4. Clique em **Confirmar**.

03. TELA CONFIGURAÇÃO DA OPERAÇÃO

Outras Ações / Ações Relacionadas

Ação	Descrição
Incluir	Permite acessar a tela Config. Operação - Incluir , para cadastrar um novo registro.
Alterar	Permite acessar a tela Config. Operação - Alterar , para efetuar uma alteração no registro selecionado.
Visualizar	Permite acessar a tela Config. Operação - Visualizar , para efetuar uma consulta aos dados do registro selecionado.
Outras Ações > Pesquisar	Permite pesquisar as informações sobre as configurações das operações, utilizando filtros específicos para a sua ordenação.
Outras Ações > Excluir	Permite excluir o registro selecionado na tela Configuração da Operação .  Importante! Esta operação não poderá ser desfeita após ser confirmada.
Outras Ações > Copiar	Permite acessar a tela Config. Operação - Copiar , para gerar um novo registro à partir de um registro já existente no sistema.

04. TELA CONFIG. OPERAÇÃO - INCLUIR - ABA OUTROS

Objetivo

Registrar os principais campos do cadastro de configuração de operação.

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Operação	Código da operação que será configurada.
Descrição	Apresenta a descrição referente a utilidade da configuração da operação. Exemplo: Embarque frios, embarque granel, entre outros.
Obrig. Agend	Indica se para a operação em questão é necessário haver um agendamento: 1 - Sim; 2 - Não.
Consist. Agen.	Indica se para a operação o agendamento deve ser consistido: 1 - Sim: neste caso, é necessário informar a quantidade de horas, negativas ou positivas, permitidas em relação às horas do agendamento. 2 - Não.
Qt. Hrs. Negat.	Número de horas negativas permitidas em relação às horas do agendamento.
Qt. Hrs. Posit.	Número de horas positivas permitidas em relação às horas do agendamento.
Bloq. Qtde. DC	Indica se as movimentações, cujas quantidades do documento de carga sejam diferentes, serão bloqueadas: 1 - Sim; 2 - Não.
Des. Config.	Descrição da configuração.
Inst. Conf. Op.	Instruções detalhadas sobre a configuração da operação.

05. TELA CONFIG. OPERAÇÃO - INCLUIR - ABA PONTOS DE CONTROLE

Objetivo

Associar os pontos de controle que estão relacionados com a operação registrada, para gerar um fluxo de movimentação.

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Pto. Controle	Identificação dos pontos de controle que estão relacionados com a operação registrada.
Desc. PC	Descrição atribuída ao ponto de controle selecionado.
Ordem	Sequência de pontos de controle pelo qual a operação deve passar até ser concluída.
Ação Reprov.	Ação a ser tomada se houver alguma reprovação durante as movimentações: 1 - Abrir ocorrência; 2 - Informar controle pátio; 3 - Decisão pto. controle; 4 - Cancelar movto.; 5 - Permitir continuar; 6- Voltar pto. anterior. Importante! - Quando a ação da reprovação é 1 - Abrir Ocorrência, no campo Reprov Ocorrência deve ser informada qual a ação a ser tomada se esta ocorrência for cancelada. - Se a ocorrência for aprovada, o fluxo da movimentação seguirá normalmente.
Reprov. Oco.	Ação a ser tomada ao reprovar uma ocorrência: 1 - Cancelar movimentação; 2 - Retornar ao ponto anterior.
Inf. Peso	Indica como o peso deve ser informado: 0 - Conforme ponto de controle; 1 - Não informar; 2 - Informar opcionalmente; 3 - Informar obrigatoriamente. Importante! - A opção informada neste campo sobrepõe a informação definida no ponto de controle. - Para manter a configuração do ponto de controle deve ser informada a opção 0 - Conforme ponto de controle (padrão).
Obrig Ocor	Indica se é obrigatório informar a ocorrência para o ponto de controle: 1 - Sim; 2 - Não. Importante! - Quando for definido que é obrigado informar a ocorrência, no registro de movimentação será verificado se o ponto de controle permite vincular ocorrência, sendo verificado na sequência se o parâmetro Obrig Ocorrência estiver configurado como Sim. - Caso esteja assinalado e não exista ocorrência vinculada ao ponto de controle será emitido um alerta, informando que <i>"Não há ocorrência válida para o ponto de controle"</i>. Neste caso não será permitido alterar a situação do ponto de controle, ou seja, continuará como Não Validado até que uma ocorrência seja incluída.

06. TABELAS UTILIZADAS

- GVF - Ponto de Controle
- GVI - Config. Operação
- GVJ - Config. Operação X Ponto de Controle

[documento_de_referencia](#) [totvs_logistica_frete_embarcador](#)
[frete_embarcador](#) [sigagfe](#) [gestao_de_frete_embarcador](#)
[bra](#) [supply_log_gfe_calc_frete](#) [atualizacoes](#) [cadastros](#)
[patios_e_portarias](#) [configuracoes_de_operacoes](#) [gfea518](#)
[versao_12](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)