

GFEA0716 - Alterar Situação MLA

 Tempo aproximado para leitura: 1 minuto

GFEA0716 - Alterar Situação MLA

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE

Ponto de Entrada - GFEA0716

Ponto de Entrada:	GFEA0716			
Descrição:	Com este ponto de entrada é possível alterar a situação MLA .			
Localização:	Nas rotina de aprovação antes de integrar a Fatura com MLA.			
Programa Fonte:	GFEA071 - Aprovação de Fatura de Frete			
Parâmetros:	Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório
	PARAMIXB[1]	Caracter	Campo GW6_SITMLA	Sim
Retorno:	Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório
	cSitMLA	Caracter	Novo valor do campo GW6_SITMLA	Sim

Exemplo:

GFEA0716

```
User Function GFEA0716()  
Local CSITMLA := PARAMIXB[1]  
  
If PARAMIXB[1] != "5" .and. !EMPTY(GW6->GW6_XPEDAP)  
    CSITMLA := "8"  
EndIf  
Return CSITMLA
```

 Macro desconhecida:'rate'

protheus sigagfe base_de_conhecimento mp_gfe_manut
dloggfe2-980 versao_12_1_17 gfea071 ponto_entrada
1186129 gfea0716



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)