

Páginas / ...

/ Pontos de Entrada - TOTVS Logística Frete Embarcador - P12

GFEA5236 - Possibilidade de incluir regras em Endereços no programa Operar Pto Controle

Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

GFEA5236 - Possibilidade de incluir regras na entrada em Endereços no programa Operar Pto Controle

Características do Requisito

Linha de Produto:	Microsiga Protheus
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE

Ponto de Entrada

Descrição:	Permite a inclusão de regras/validações antes da execução de alguma opção do menu 'Registrar Informações' através do programa Operar Pto Controle.											
Localização:	Na ação menuclick2, ao acionar alguma das ações do menu 'Registrar Informações' de Endereços											
Programa Fonte:	GFEA523											
Retorno:	<table><tr><th>Nome</th><th>Tipo</th><th>Descrição</th><th>Obrigatório</th></tr><tr><td>IRet5236</td><td colspan="2">Ao entrar no menu click antes de selecionar qual tarefa deverá executar. Serão enviadas as seguintes informações: cFilGX3: Filial da GX3 cMov: Número do Movimento cOper: Número da Operação cSeq: Sequencia Operação cPtCt: Código do Ponto de Controle nClick: Numero do menu clicado cSeqGX4: Sequencia Movimentação Ponto Controle, conforme lista a seguir. 1. Chegada 2. Início da Carga/Descarga 3. Fim da Carga/Descarga 4. Liberação 5. Saída 6. Trocar Endereço 7. Desfazer Endereçamento</td><td>Sim</td></tr></table>				Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório	IRet5236	Ao entrar no menu click antes de selecionar qual tarefa deverá executar. Serão enviadas as seguintes informações: cFilGX3: Filial da GX3 cMov: Número do Movimento cOper: Número da Operação cSeq: Sequencia Operação cPtCt: Código do Ponto de Controle nClick: Numero do menu clicado cSeqGX4: Sequencia Movimentação Ponto Controle, conforme lista a seguir. 1. Chegada 2. Início da Carga/Descarga 3. Fim da Carga/Descarga 4. Liberação 5. Saída 6. Trocar Endereço 7. Desfazer Endereçamento		Sim
Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório									
IRet5236	Ao entrar no menu click antes de selecionar qual tarefa deverá executar. Serão enviadas as seguintes informações: cFilGX3: Filial da GX3 cMov: Número do Movimento cOper: Número da Operação cSeq: Sequencia Operação cPtCt: Código do Ponto de Controle nClick: Numero do menu clicado cSeqGX4: Sequencia Movimentação Ponto Controle, conforme lista a seguir. 1. Chegada 2. Início da Carga/Descarga 3. Fim da Carga/Descarga 4. Liberação 5. Saída 6. Trocar Endereço 7. Desfazer Endereçamento		Sim									
Observação	Tabelas GX3 e GX4 estão posicionadas no momento da execução do ponto de entrada.											

Exemplo GFEA5225

```
#INCLUDE 'PROTHEUS.CH'  
User Function GFEA5236()  
    Local cFilGX3  := PARAMIXB[1]
```

```
Local cMov      := PARAMIXB[2]  
Local cOper     := PARAMIXB[3]  
Local cSeq      := PARAMIXB[4]  
Local cPtCt     := PARAMIXB[5]  
Local nClick    := PARAMIXB[6]  
Local cSeqGX4   := PARAMIXB[7]  
Local lRet5236  := .T.
```

```
GX4->(dbSetOrder(1))  
If GX4->(dbSeek(cFilial + cNrMov))  
    If nClick == 1  
        lRet5236 := .F.  
    EndIf  
EndIf
```

```
Return lRet5236
```

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_tecnico](#) [ponto_de_entrada](#) [logistica](#) [protheus](#)
[sigagfe](#) [mp_gfe_manut](#) [bra](#) [gfea523](#) [gfea5235](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)