

## Raspored pinova za komponente E2LP platforme

### Prekidači

FPGA pin	Naziv signala
W19	SW0
Y24	SW1
K19	SW2
V24	SW3
U20	SW4
U23	SW5
U24	SW6
U19	SW7

### LCD

FPGA pin	Naziv signala
T18	DATA[3]
D18	DATA[2]
V18	DATA[1]
W18	DATA[0]
D21	EN
C21	R/W
F24	RS
AD24	L+

### Tasteri

FPGA pin	Naziv signala
AC24	JOY0
AC23	JOY1
AB24	JOY2
AA24	JOY3
AA23	JOY4

### Takt i reset

FPGA pin	Naziv signala
M21	CLK
AE24	RESET

### LED

FPGA pin	Naziv signala
N24	LED0
N23	LED1
M24	LED2
L24	LED3
L23	LED4
K24	LED5
H24	LED6
D24	LED7