

159 MPLS-LDP-GENERIC-STD-MIB

[159.1 功能简介](#)

[159.2 表间关系](#)

[159.3 单节点详细描述](#)

[159.4 MIB Table详细描述](#)

[159.5 告警节点详细描述](#)

159.1 功能简介

RFC3815定义了MPLS-LDP-GENERIC-STD-MIB。该MIB主要用来实现MPLS和LDP的配置和监控。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).transmission(10).mplsStdMIB(166).mplsLdpGenericStdMIB(7)

 说明

仅S5731-H-K、S5731-H、S5731S-H、S5731-S、S5731S-S、S5732-H、S5732-H-K、S6730-H-K、S6730-S、S6730S-S、S6730S-H、S6720-EI、S6720S-EI、S6730-H支持该MIB。

159.2 表间关系

无

159.3 单节点详细描述

无

159.4 MIB Table 详细描述

159.4.1 mplsLdpEntityGenericLRTable 详细描述

mplsLdpEntityGenericLRTable是MPLS LDP一般的标签范围表，该表的目的是为配置标签值提供配置方式。

该表的索引是mplsLdpEntityLdpId、mplsLdpEntityIndex、mplsLdpEntityGenericLRMin、mplsLdpEntityGenericLRMax。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.7.1.1.1.1.1	mplsLdpEntityGenericLRMin	Unsigned32(0..1048575)	not-accessible	所能配置的最小标签值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.7.1.1.1.1.2	mplsLdpEntityGenericLRMax	Unsigned32(0..1048575)	not-accessible	所能配置的最大标签值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.7.1.1.1.1.3	mplsLdpEntityGenericLabelSpace	INTEGER { perPlatform(1), perInterface(2) }	read-create	值为perPlatform(1)表示标签空间类型为每平台方式。值为perInterface(2)表示标签空间类型为每接口方式。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.10.166.7.1.1.1.1.4	mplsLdpEntityGenericIfIndexOrZero	Integer32 (0..2147483647)	read-create	接口的索引值。 0表示接口索引值未知。如果接口索引值已知，则相应的网络管理实体（如SNMP代理）的值必须由0变为接口索引的值。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.10.166.7.1.1.1.1.5	mplsLdpEntityGenericLRStorageType	INTEGER { other(1), volatile(2), nonVolatile(3), permanent(4), readOnly(5) }	read-create	LDP的存储类型缺省情况下，为非易失性。	目前支持的最大访问权限是read-only。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.7.1.1.1.1.6	mplsLdpEntityGenericLRRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该行的状态，该行中的对象可能在任何时间修改。 如果某个会话初始化，改变表中的对象会中断流量。推荐将mplsLdpEntityAdminStatus设置为down状态，导致会话状态变为down。然后将重新使能mplsLdpEntityAdminStatus，则会话重建并进入初始化状态。前提条件是每个LDP实体对应的表中至少存在一个表项，并且配置了标签。	目前支持的最大访问权限是read-only。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

159.5 告警节点详细描述

该MIB无告警节点。