

179 SNMP-NOTIFICATION-MIB

- 179.1 功能简介
- 179.2 表间关系
- 179.3 单节点详细描述
- 179.4 MIB Table详细描述
- 179.5 告警节点详细描述

179.1 功能简介

RFC2537定义了SNMP-NOTIFICATION-MIB，对SNMP实体用来生成通知（ notification ）的参数进行远程配置。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).snmpV2(6).snmpModules(3).snmpNotificationMIB(13)

179.2 表间关系

图 179-1 snmpNotifyTable

snmpNotifyName(Index)
snmpNotifyTag
snmpNotifyType
snmpNotifyStorageType
snmpNotifyRowStatus

179.3 单节点详细描述

无

179.4 MIB Table 详细描述

179.4.1 snmpNotifyTable

该表用来选择应该接收通知的管理目标，以及应该向每个选中的管理目标发送的通知类型。

该表的索引是snmpNotifyName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.13.1.1.1.1	snmpNotifyName	SnmpAdminString (SIZE(1..32))	Not-accessible	与该snmpNotifyEntry关联的本地任意、但唯一的标识符。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.6.3.13.1.1.1.2	snmpNotifyTag	OCTET STRING (SIZE(0..255))	read-create	包含一个用于在snmpTargetAddrTable中选择表项的单个标记（tag）值。snmpTargetAddrTable中任何包含与该节点某个实例相同标记值的表项都会被选中。如果该节点包含的值为0，则不选中任何表项。	目前支持的最大访问权限是read-only

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.13.1.1.1.3	snmpNotifyType	INTEGER { trap(1), inform(2) }	read-create	确定向 snmpTargetAddrTable 中通过 snmpNotifyTag 被选中的表项所生成通知的类型。该节点的值只在生成通知时使用，当 snmpTargetAddrTable 被用于其它目的时，该节点的值被忽略。 取值包括： • 1: trap。任何为选定行生成的消息都将包含不确定类（ Unconfirmed-Class ） PDUs。 • 2: inform。任何为选定行生成的消息都将包含确定类（ Confirmed-Class ） PDUs。	目前支持的最大访问权限是 read-only
1.3.6.1.6.3.13.1.1.1.4	snmpNotifyStorageType	INTEGER { other(1), volatile(2), nonVolatile(3), permanent(4), readOnly(5) }	read-create	该概念行的存储类型。	目前支持的最大访问权限是 read-only

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.13.1.1.1.5	snmpNotifyRowStatus	INTEGER{active(1), notInService(2), notReady(3), createAndGo(4), createAndWait(5), destroy(6)}	read-create	该概念行的状态。如果要在该表中创建一行，此节点必须被设置为createAndGo(4)或createAndWait(5)。	目前支持的最大访问权限是read-only

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

snmpNotifyTag、snmpNotifyType、snmpNotifyStorageType和snmpNotifyRowStatus都是只读的。

179.4.2 snmpNotifyFilterProfileTable

snmpNotifyFilterProfileTable用于将一个通知过滤器简报与一个特定目标参数集绑定。

该表的索引是snmpTargetParamsName，来自SNMP-TARGET-MIB中的snmpTargetParamsTable。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.13.1.2.1.1	snmpNotifyFilterProfileName	OCTET STRING 取值范围： 1~32	read-create	由 snmpTargetAddrTable 中相应表项生成通知时，使用的过滤器简报名称。	目前支持的最大访问权限是 read-only
1.3.6.1.6.3.13.1.2.1.2	snmpNotifyFilterProfileStorType	INTEGER	read-create	该概念行的存储类型，缺省值是1（nonVolatile）。	目前支持的最大访问权限是 read-only
1.3.6.1.6.3.13.1.2.1.3	snmpNotifyFilterProfileRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该概念行的状态。 如果要在该表中创建一行，此节点必须被设置为createAndGo(4)或createAndWait(5)。 在所有相关列的实例正确配置完毕之前，snmpNotifyFilterProfileRowStatus列将一直显示为notReady。 另外，除非设置了相应的 snmpNotifyFilterProfileName，新创建的行不会被激活。	目前支持的最大访问权限是 read-only

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表的所有节点都是只读的。

179.4.3 snmpNotifyFilterTable

该表提供过滤器简报。

过滤器简报用于判断特定管理目标是否应该接收特定的通知。当生成一个通知后，它必须与被配置为接收通知的每个管理对象关联的过滤器比较，决定这条通知是否可以发送给管理目标。

该表的索引是snmpNotifyFilterProfileName和snmpNotifyFilterSubtree。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3.13.1.3.1.1	snmp Notify FilterSubtree	OBJECT IDENTIFIER	not-accessible	MIB子树，与相应 snmpNotifyFilterMask实例结合，定义一组包含在过滤器简报中或不被包含的子树。	目前支持的最大访问权限是 read-only

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3 .13.1.3.1.2	snmp Notify Filter Mask	OCTET STRING	read- create	位掩码，与相应 snmpNotifyFilterSubtree实例结合，定义一组包含在过滤器简报中或不被包含的子树。 该位掩码的每个比特代表 snmpNotifyFilterSubtree的一个子标识符，该八位组串中第i个八位组的最高位代表第（8*i - 7）个子标识符，第i个八位组的最低位代表第8*i个子标识符，i的取值范围是1 ~ 16。 当决定一个对象标识符（OBJECT IDENTIFIER）是否匹配该组过滤器子树时，该位掩码的每个比特指示相应的子标识符是否必须匹配。 1表示必须精确匹配；0表示通配符，即，认为任何子标识符都匹配。因此，如果 snmpNotifyFilterSubtree的子标识符满足 snmpNotifyFilterMask的第i位是0，或者X的第i个子标识符等于 snmpNotifyFilterSubtree的第i个子标识符，则一个对象实例的对象标识符X将包含在一组过滤器子树中。 如果该位掩码长度为M位，并且在相应 snmpNotifyFilterSubtree实例中有多于M个子标识符，位掩码将使用1进行扩展以达到所需的长度。 当该节点的值长度为0时，上述扩展规则将导致使用全1的掩码，即没有通配符，这一组过滤器子树就被相应的 snmpNotifyFilterSubtree实例唯一标识了。	目前支持的最大访问权限是 read-only
1.3.6.1.6.3 .13.1.3.1.3	snmp Notify FilterT ype	INTEGE R { includ ed(1), exclud ed(2)}	read- create	指示该实体定义的过滤器子树是否包含在过滤器中： • 1：包含 • 2：不包含	目前支持的最大访问权限是 read-only

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.6.3 .13.1.3.1.4	snmp Notify FilterStorageType	INTEGER {other(1),volatile(2),nonVolatile(3),permanent(4),readOnly(5)}	read-create	该概念行的存储类型。	目前支持的最大访问权限是 read-only
1.3.6.1.6.3 .13.1.3.1.5	snmp Notify FilterRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该概念行的状态。	目前支持的最大访问权限是 read-only

创建约束

该表支持创建。

修改约束

该表支持修改。

删除约束

该表支持删除。

读取约束

该表的所有节点都是只读的。

179.5 告警节点详细描述

无