

165 MPLS-FTN-STD-MIB

[165.1 功能简介](#)

[165.2 表间关系](#)

[165.3 单节点详细描述](#)

[165.4 MIB Table详细描述](#)

[165.5 告警节点详细描述](#)

165.1 功能简介

RFC3814定义了MPLS-FTN-STD-MIB。该MIB管理FEC到NHLFE的映射（即FTN）定义的对象及相应的性能。该MIB主要提供FTN各项数据的查询。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).transmission(10).mplsStdMIB(166).mplsFTNStdMIB(8)

165.2 表间关系

无

165.3 单节点详细描述

无

165.4 MIB Table 详细描述

165.4.1 mplsFTNTable 详细描述

该表包含了当前定义的FTN表项。该表用来指定FEC到NHLFE的映射。表中的每个表项定义了报文进入的规则和匹配报文的行为。

若NHLFE不是TE LSP，则动作指针会指向MPLS-LSR-STD-MIB中的mplsXCEntry实例；若NHLFE是TE隧道，则动作指针会指向MPLS-TE-STD-MIB中的mplsTunnelEntry实例。

该表的索引是mplsFTNIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.8.1.3.1.1	mplsFTNIndex	Unsigned32 (1..4294967295)	not-accessible	FTN的索引值。 如果想在mplsFTNTable中创建一个新的表项，网管应用程序应该检索mplsFTNIndexNext的当前值，从而确定下一个有效、可用的mplsFTNIndex。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.8.1.3.1.2	mplsFTNRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	FTN行的状态，用于创建或者删除该行。 可以在任何时间修改该行中的所有可写节点。如果网管应用程序试图通过将表项设置为destroy状态的方式来删除该表项，而该表项又对应于mplsFTNMapTable中的一个或多个表项(例如，要删除mplsFTNIndex表项，就要删除mplsFTNMapTable中的一个或多个表项的mplsFTNMapCurrIndex)，则Agent必须将mplsFTNMapTable中的对应表项设置为destroy状态。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.10.166.8.1.3.1.4	mplsFTNMask	BITS {sourceAddr(0),destAddr(1),sourcePort(2),destPort(3),protocol(4),dscp(5)}	read-create	该FTN表项描述的字段。这些字段包括源地址范围、目的地址范围、源端口范围、目的端口范围、IPv4协议字段或IPv6扩展报头字段，以及区分服务编码点(DSCP)。 如果某个特定比特被设置为0，那么报文中跟其对应的字段必须要被忽略。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.10.166.8.1.3.1.5	mplsFTNAddrType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	read-create	FTN源地址和目的地址的地址类型。	目前取值只能是ipv4(1)。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.8.1.3.1.8	mplsFTNDestAddrMin	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-create	FTN目的地址的最小值。 本节点的类型取决于节点 mplsFTNAddrType。	目前支持的最大访问权限是 read-only。
1.3.6.1.2.1.10.166.8.1.3.1.9	mplsFTNDestAddrMax	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-create	FTN目的地址的最大值。 本节点的类型取决于节点 mplsFTNAddrType。	目前支持的最大访问权限是 read-only。
1.3.6.1.2.1.10.166.8.1.3.1.15	mplsFTNDscp	Integer32 (0..63)	read-create	DSCP字段的内容。	目前支持的最大访问权限是 read-only。
1.3.6.1.2.1.10.166.8.1.3.1.16	mplsFTNActionType	INTEGER {redirectLsp(1), -- redirect into LSP redirectTunnel(2) -- redirect into tunnel}	read-create	FTN的动作类型。	目前支持的最大访问权限是 read-only。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.8.1.3.1.17	mplsFTNActionPointer	OBJECT IDENTIFIER	read-create	如果mplsFTNActionType的值为redirectLsp(1)，则该节点必须包含zeroDotZero或对应mplsXCEntry的一个实例。该实例表示重定向匹配报文所用到的LSP。 如果mplsFTNActionType的值为redirectTunnel(2)，则该节点必须包含zeroDotZero或对应mplsTunnelEntry的一个实例，该实例表示重定向匹配报文所用到的MPLS TE隧道。如果该节点在一个表中的表项跟mplsFTNActionType一致，但是当前实例不存在，则直到该实例存在后才处理FTN表项匹配的报文。 如果该节点包含zeroDotZero，则不会对FTN表项匹配的报文进行处理，直到指针指向上文所描述的mplsFTNActionType为止。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.10.166.8.1.3.1.18	mplsFTNStorageType	INTEGER {other(1),volatile(2),nonVolatile(3),permanent(4),readOnly(5)}	read-create	FTN表项的存储类型。缺省情况下，为非易失性。	目前支持的最大访问权限是read-only。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

165.4.2 mplsFTNMapTable 详细描述

该表提供将mplsFTNTable定义的FTN规则应用到指定接口的能力。

该表的索引是mplsFTNMapIndex、mplsFTNMapPrevIndex和mplsFTNMapCurrIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.1 0.166.8.1.5.1 .1	mplsFTN MapIndex	Integer 32 (0..2147 483647)	not- accessib le	适用于FTN表项的接口索引，值为0表示适用于所有的接口。相对于mplsFTNMapIndex为0的表项，优先使用mplsFTNMapIndex指定的一个非0接口索引和某一接口映射的表项。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.2.1.1 0.166.8.1.5.1 .2	mplsFTN MapPrev Index	Unsigne d32 (0..4294 967295)	not- accessib le	应用到该接口的前一个FTN的索引值，0表示列表中的第一个FTN。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.2.1.1 0.166.8.1.5.1 .3	mplsFTN MapCurr Index	Unsigne d32 (1..4294 967295)	not- accessib le	用于当前接口的FTN索引值。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.2.1.1 0.166.8.1.5.1 .4	mplsFTN MapRow Status	INTEGE R{activ e(1),not InServic e(2),not Ready(3) ,creat eAndGo(4),creat eAndW ait(5),d estroy(6)}	read- create	表示FTN行的状态，用于创建或删除该行。本行中的所有可写节点可在任意时间进行修改。如果mplsFTNMapTable中的某一个表项被删除，且该表项指向mplsFTNTable中下一个被删除的表项，则mplsFTNTable中对应的表项也必须被Agent删除。	目前支持的最大访问权限是read-only。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.1 0.166.8.1.5.1 .5	mplsFTN MapStorageType	INTEGER {other(1),volatile(2),nonVolatile(3),permanent(4),readOnly(5)}	read-create	MPLS FTN的存储类型。 缺省条件下，为非易失性的。	目前支持的最大访问权限是read-only。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

165.5 告警节点详细描述

无