



Manual de Usuario

Portero Seguro · Sistema de Inventario

Guía práctica, paso a paso, para el uso diario del sistema: ingresar equipos, armar guías de salida, imprimir, dar de baja, seguimiento en campo y más. Pensada para todo el personal, sin conocimientos técnicos.

Contenido

1	Antes de empezar	3
2	Entrar al sistema	3
3	Cambiar tu contraseña	4
4	La pantalla principal	4
5	Ingresar productos (por cantidad)	5
6	Ingresar equipos con número de serie	6
7	Crear una guía de salida	7
8	Imprimir o descargar la guía	8
9	Anular una guía	8
10	Dar de baja un equipo	9
11	Salida directa	9
12	Seguimiento de equipos en campo	10
13	Registrar avances / actividades	10
14	Solo administradores	11
15	Preguntas frecuentes	11
16	Buenas prácticas	12

1 · Antes de empezar

Qué necesitas para usar el sistema.

Portero Seguro se usa desde el **navegador** (Chrome, Edge...). No hay que instalar nada en tu computadora: solo abrir una dirección web dentro de la red de la empresa.

Tu dirección de acceso:

Por dominio: **http://inventario.porteroseguro.com**

Por IP del servidor: **http://192.168.18.137**

Según tu rol verás más o menos opciones. Hay tres perfiles: **lectura** solo mira; **operador** hace el trabajo diario de almacén; **admin** además administra el sistema. Si no ves una opción de este manual, es porque tu perfil no la tiene: pídesela a un administrador.

2 · Entrar al sistema

1 Abre el navegador y escribe la dirección de acceso.

2 Escribe tu **usuario** y tu **contraseña**.

3 Haz clic en **Iniciar sesión**.

The screenshot displays the Portero Seguro login interface. On the left, a dark sidebar contains the Portero Seguro logo, the word 'Bienvenido', a prompt to enter credentials, and input fields for 'Usuario' (containing 'Nombre de usuario') and 'Contraseña' (masked with dots). Below these is an orange 'Iniciar sesión' button and the footer text 'PORTERO SEGURO · CONTROL DE ACTIVOS'. The main area on the right has a dark background with a grid pattern. It features the Portero Seguro logo, the system name 'Portero Seguro', a description 'Sistema de inventario, trazabilidad de activos y control de equipos de seguridad electrónica.', and three statistics: '200+ EDIFICIOS', 'CCTV IP & ANALÓGICO', and '100% TRAZABILIDAD'.

Pantalla de inicio de sesión.

¿No entra? Si te equivocas varias veces, el sistema bloquea el ingreso unos minutos por seguridad. Espera un momento y vuelve a intentar. Si olvidaste tu contraseña, un administrador puede restablecerla.

La primera vez puede pedirte cambiar la contraseña temporal por una tuya. Es normal y obligatorio (ver siguiente sección).

3 · Cambiar tu contraseña

- 1 Entra al menú **Usuarios** (o el aviso que aparece al ingresar la primera vez).
- 2 Escribe tu **contraseña actual**.
- 3 Escribe la **nueva contraseña** (mínimo **8 caracteres**) y repítela para confirmar.
- 4 Guarda. Listo: la próxima vez entras con la nueva.

Consejo: usa una contraseña que solo tú conozcas, con letras y números. No la compartas ni la dejes anotada junto a la computadora.

4 · La pantalla principal

El "Dashboard" es el inventario completo.

Al entrar verás la lista de todos los productos con su **stock** y **estado**. Arriba hay un **buscador**: escribe y la lista se filtra al instante por marca, modelo, categoría, estado, SKU, serie o MAC. La lista se muestra de 25 en 25 (botones Anterior / Siguiente).

Portero Seguro
CONTROL DE ACTIVOS

Inventario
Control de equipos, materiales y activos tecnológicos

Excel Series + Nuevo ingreso

TOTAL EN STOCK
11 unidades en almacén

PRODUCTOS
5 registros activos

EN REVISIÓN
0 pendientes diagnóstico

STOCK CRÍTICO
1 bajo el mínimo

⚠ Reposición pendiente: 2 producto(s) en o bajo su stock mínimo

Generico Conector RJ45 Cat6 (x100) 0/20 Generico Bobina Cable UTP Cat6 2/5

Búsqueda rápida: Marca, modelo, serie, MAC, categoría... Categoría: Todas Estado: Todos Filtar 5 registros

Filtra en tiempo real mientras escribes — sin recargar la página.

#	EQUIPO	CATEGORÍA	CANT.	UBICACIÓN ACTUAL	ESTADO	ACCIONES
#5	Generico Conector RJ45 Cat6 (x100)	CONSUMIBLES	0 mín 20	SIN STOCK	SIN STOCK	
#4	Generico Bobina Cable UTP Cat6	CONSUMIBLES	2 mín 5	ALMACÉN	EN STOCK	
#3	Cisco Switch PoE 24 Puertos	REDES	4	ALMACÉN	EN STOCK	
#2	Hikvision NVR 16 Canales SER	CCTV	2	ALMACÉN	EN STOCK	
#1	Hikvision	ALMACÉN				

admin ADMIN

Dashboard: tarjetas de resumen, aviso de reposición, buscador y listado.

Aviso rojo de "Reposición pendiente". Si algún producto está en o por debajo de su **stock mínimo**, aparece un aviso con la lista de productos y su situación (ej. **2/5** = quedan 2 y el mínimo es 5). Haz clic

en un producto del aviso para verlo en la lista. Úsalo para decidir qué comprar/reponer.

Botón "Excel". Descarga el inventario completo en un archivo de Excel listo para compartir o revisar. También hay botón Excel en **Movimientos**, **Historial de guías** y **Series**.

Qué significan los estados

Estado	Qué significa
En Stock	Hay unidades disponibles.
Sin Stock	La cantidad llegó a 0.
Baja	Producto retirado; se conserva por historial.
Instalado / En Revisión / En Tránsito	Estados especiales de gestión.

Cuando un producto tiene unidades con número de serie, aparece un botón **"Ver series"** para consultar cada unidad y dónde está.

5 · Ingresar productos (por cantidad)

Para consumibles y equipos que se manejan por cantidad (cable, conectores, fuentes...).

- 1 Entra al menú **Ingresos**.
- 2 Elige la **Categoría** (ej. CCTV). Se habilitan solo las **Marcas** de esa categoría.
- 3 Elige la **Marca** y luego el **Modelo / descripción** (se filtran en cascada).
- 4 Escribe la **Cantidad** que ingresa y, si quieres, el **stock mínimo** de alerta.
- 5 Revisa el **estado** (normalmente "En Stock") y agrega **observaciones** si hace falta.
- 6 Haz clic en **Guardar**.

Portero Seguro
CONTROL DE ACTIVOS

INVENTARIO

- Dashboard
- Ingresos**
- Ingreso por Series
- Series Individuales
- Salidas Directas
- Movimientos

GUÍAS DE SALIDA

- Nueva Guía
- Historial

OPERACIÓN

- Seguimiento
- Avances / Notas
- Edificios / Obras

ADMINISTRACIÓN

- Personal
- Catálogos
- Usuarios

admin
ADMIN

Nuevo Ingreso

Registro de equipos, materiales y activos con catálogos dependientes.

Volver al Dashboard

Flujo recomendado: selecciona categoría, luego marca y finalmente modelo. Si buscas un modelo, el sistema puede completar automáticamente su categoría y marca.

Registro de Equipo

Buscar modelo rápidamente

Ej. Camara Domo IP 4MP, Intercomunicador R29C, Switch PoE...

Al elegir un modelo existente se completan categoría, marca y modelo.

Categoría

Seleccione una categoría

Marca

Seleccione una marca

Solo se muestran marcas asociadas a la categoría seleccionada.

Modelo / Descripción

Seleccione un modelo

Los modelos quedan relacionados con categoría y marca.

SKU / Numero de Serie

Ej. SN-987654321

Direccion MAC

00:11:22:33:44:55

Campo opcional para consumibles.

Cantidad

1

Stock mínimo

0

Se usa para alertas de stock bajo.

Estado Inicial

Ingresos: los desplegables se filtran en cascada (categoría → marca → modelo).

No se duplican productos. Si ese producto ya existía (misma categoría, marca y modelo), el sistema **suma** la cantidad al stock existente en lugar de crear otro.

Importante: si el equipo tiene **número de serie o MAC** y vas a ingresar varios, no uses esta pantalla: usa **"Ingreso Series"** (siguiente sección). Aquí, si pones una serie/MAC, la cantidad debe ser 1.

6 · Ingresar equipos con número de serie

Para cámaras, NVR, switches, access points... todo lo que se rastrea unidad por unidad.

- 1 Entra al menú **Ingreso Series**.
- 2 Elige **Categoría** → **Marca** → **Modelo** (igual que en Ingresos).
- 3 Indica la **cantidad esperada** de equipos.
- 4 Pega los **números de serie, uno por línea**. Si tienes también la MAC, escribe **SERIE,MAC** en la misma línea.
- 5 Haz clic en **Guardar**.

Ejemplo de series (una por línea):

DS2CD-000111

DS2CD-000112, AA:BB:CC:DD:EE:01

DS2CD-000113

Ingreso Series: pega los seriales uno por línea y guarda.

Cada serie queda registrada como una **unidad física** en estado **EN_STOCK**. Luego, al hacer una guía, elegirás exactamente qué series salen.

Un número de serie **no se puede repetir**. Si el sistema avisa que ya existe, esa unidad ya estaba registrada.

7 · Crear una guía de salida

El documento con el que despachas equipos a una obra o cliente.

- 1 Entra al menú **Guías** y haz clic en crear una nueva.
- 2 Completa la cabecera: **Solicitante** (personal), **Destino** (edificio), y si aplica cargo, proyecto, **entregado por**, **recibido por** y **aprobado por**.
- 3 Agrega productos: usa el **buscador** del listado para encontrarlos rápido.
- 4 Para productos por cantidad, escribe **cuántos**. Para productos con serie, **marca las series** exactas que salen (la cantidad se calcula sola).
- 5 Revisa todo y haz clic en **Guardar**.

Portero Seguro
CONTROL DE ACTIVOS

INVENTARIO

- Dashboard
- Ingresos
- Ingreso por Series
- Series Individuales
- Salidas Directas
- Movimientos

GUÍAS DE SALIDA

- Nueva Guía**
- Historial

OPERACIÓN

- Seguimiento
- Avances / Notas
- Edificios / Obras

ADMINISTRACIÓN

- Personal
- Catálogos
- Usuarios

admin ADMIN

Nueva Guía de Salida

Retiro de productos por cantidad o por serial.

Datos Generales

Solicitante: Seleccione personal

Cargo:

Destino: Seleccione edificio

Proyecto:

Entregado por: Seleccione

Recibido por: Seleccione

Aprobado por: Seleccione

Observaciones:

Productos de la Guía

PRODUCTO	CANTIDAD / SERIALES	STOCK DISPONIBLE	ACCION
No hay productos agregados			

Agregar Producto

Guardar Guía

Nueva guía: cabecera con solicitante/destino y selección de productos.

Al guardar, el sistema **descuenta el stock**, marca las series como **ENTREGADO** y le pone un **código** a la guía (ej. **GS-000001**).

No hagas doble clic en Guardar. El botón se bloquea solo para evitar guías repetidas; espera a que termine.

Si justo se acabó el stock mientras armabas la guía, el sistema avisa y **no** la crea: vuelve a revisar las cantidades disponibles.

8 · Imprimir o descargar la guía

- 1 Entra a **Listar guías** y abre la guía que quieres (o hazlo justo después de crearla).
- 2 Haz clic en el botón de **PDF** / imprimir.
- 3 Se genera el documento con el logo, los datos y el detalle. Imprímelo o guárdalo.

Portero Seguro
CONTROL DE ACTIVOS

Guia de Salida GS-000001
Detalle documentario, productos y trazabilidad.

Volver Exportar PDF Actualizar series

Información General ACTIVA

Codigo	Fecha	Solicitante	Cargo	
GS-000001	2026-07-03 02:17:55	Juan Perez	Tecnico Instalador	
Destino	Proyecto	Entregado por	Recibido por	Aprobado por
Edificio San Martin	Ampliacion CCTV Torre A	Carlos Gomez	Juan Perez	Jesus Mina

Observaciones
Sin observaciones

Productos Entregados

CANTIDAD	MARCA	DESCRIPCION	SKU / SERIE	MAC	SERIALES ENTREGADOS
2	Hikvision	Camara Domo IP 4MP	-	-	DS2CD-2026-0004 / AA:BB:CC:DD:00:04 (X) DS2CD-2026-0005 / AA:BB:CC:DD:00:05 (X)

Trazabilidad asociada

FECHA	TIPO	EQUIPO	CANTIDAD	STOCK ANTERIOR	STOCK NUEVO	OBSERVACION
2026-07-03 02:17:55	SALIDA_GUIA	Hikvision - Camara Domo IP 4MP	2	5	3	Guia emitida para Juan Perez / Edificio San Martin.

Vista de una guía: datos, productos, series y botón de PDF.

El PDF incluye, para los equipos serializados, el **listado de series** que salieron: ideal como comprobante de entrega. Desde **Historial de guías** también puedes descargar todo el listado en **Excel**.

9 · Anular una guía

Cuando una guía se emitió por error o se devuelve todo.

- 1 Abre la guía y elige la opción de **anular**.
- 2 Escribe el **motivo** de la anulación.
- 3 Confirma.

Al anular, el sistema **devuelve el stock** y regresa las series a **EN_STOCK**. La guía queda marcada como **ANULADA** (no se borra: queda el historial).

¿Solo devuelve algunas series? No hace falta anular toda la guía: puedes quitar series concretas y solo esas vuelven al stock.

10 · Dar de baja un equipo

Para productos dañados, obsoletos o descartados.

- 1 En la pantalla principal, busca el producto y usa el botón **Dar de baja**.
- 2 Escribe el **motivo**.
- 3 Confirma.

La baja **no borra** el producto: lo deja en estado **Baja** con cantidad 0 y guarda el movimiento, para conservar la trazabilidad.

El sistema puede bloquear la baja si el producto tiene **guías activas** o **series entregadas/instaladas**. Primero regulariza esas guías o series.

11 · Salida directa

Para una salida simple por cantidad, sin guía formal, usa el menú **Salidas**: elige el producto, el destino, la cantidad y guarda.

Salidas directas: descuento simple por cantidad.

Los equipos con **número de serie** deben salir por **Guía** (no por salida directa), para poder elegir las series exactas y mantener la trazabilidad.

12 · Seguimiento de equipos en campo

Equipos dejados temporalmente en un edificio o cliente (módems, UPS, cámaras de préstamo...).

- 1 Entra al menú **Seguimiento**.
- 2 Registra: qué equipo, **edificio**, ubicación, **quién lo dejó**, motivo y fecha.
- 3 Guarda. Queda en estado **EN_SEGUIMIENTO**.
- 4 Cuando se retire o devuelva, **actualiza** el estado (Retirado, Instalado, Devuelto...).

Portero Seguro
CONTROL DE ACTIVOS

Seguimiento de herramientas
Control de taladros, módems, UPS y equipos temporales fuera del inventario principal.

TOTAL: 0 | EN SEGUIMIENTO: 0 | RETIRADOS: 0 | DEVUELTOS: 0

Nuevo seguimiento

Herramienta / equipo: Ej. Taladro Bosch, UPS temporal

Personal responsable: Seleccione personal

Fecha: 03/07/2026

Edificio / lugar: Seleccione edificio

Entregado por: — Seleccione —

Estado inicial: EN_SEGUIMIENTO

Observaciones: Condición, ubicación exacta, accesorios...

Estado: Todos | Edificio: Todos | Buscar: Herramienta, personal... | Filtrar

Historial de seguimiento (0 REGISTROS)

FECHA	HERRAMIENTA	PERSONAL	EDIFICIO	ESTADO	ACCIONES
No hay registros de seguimiento.					

Seguimiento: equipos dejados temporalmente en edificios o clientes.

13 · Registrar avances / actividades

La bitácora del día a día de las obras.

- 1 Entra al menú **Avances**.
- 2 Registra la **actividad**, el **personal** responsable, el edificio/proyecto y la fecha.
- 3 Elige el **estado** (Pendiente, En proceso, Terminado, Observado, Cancelado) y añade detalles.
- 4 Guarda. Puedes actualizar el estado más adelante.



Portero Seguro

CONTROL DE ACTIVOS

INVENTARIO

Dashboard

Ingresos

Ingreso por Series

Series Individuales

Salidas Directas

Movimientos

GUÍAS DE SALIDA

Nueva Guía

Historial

OPERACIÓN

Seguimiento

Avances / Notas

Edificios / Obras

ADMINISTRACIÓN

Personal

Catálogos

Usuarios

admin

ADMIN

Avances y notas operativas

Registro diario de actividades, solicitudes y pendientes técnicos.

TOTAL NOTAS

2

REGISTRADAS HOY

0

EN PROCESO

1

TERMINADAS

1

Registrar avance / nota

Fecha

03/07/2026

Actividad realizada

Ej. Cambio de fuente, revisión de mód

Personal responsable

Seleccione personal

Solicitado por

— Seleccione —

Edificio / lugar

— Seleccione —

Proyecto / referencia

Ej. Portero Seguro, mantenimiento

Estado

EN_PROCESO

Detalles

Estado

Todos

Personal

Todos

Fecha

dd/mm/a

Buscar

Actividad, edificio...

Ir

Historial de avances

2 REGISTROS

FECHA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ESTADO	ACCIONES
2026-07-01	Instalacion de 2 camaras domo en hall principal • EDIFICIO SAN MARTIN • AMPLIACION CCTV TORRE A Canalizado y cableado listo; falta configurar NVR	Juan Perez Pidió: Administracion	EN_PROCESO	Ver Actualizar Eliminar
2026-06-30	Mantenimiento preventivo de switch PoE • TORRE LOS ALAMOS • MANTENIMIENTO ANUAL Limpieza y actualizacion de firmware OK	Carlos Gomez Pidió: Supervision	TERMINADO	Ver Actualizar Eliminar

Avances / Notas: bitácora de actividades por obra y responsable.

Sirve para dejar constancia de qué se hizo, quién y en qué obra, sin depender de la memoria.

14 · Solo administradores

Opciones disponibles con perfil **admin**.

Menú	Para qué sirve
Configuración	Catálogos: categorías, qué marcas van con cada categoría, y los modelos. Mantén esto ordenado para que los filtros funcionen bien.
Edificios	Alta de sedes/obras (destinos de las guías) con dirección y mapa.
Personal	Alta de personal y cargos (solicitantes y receptores de guías).
Usuarios	Crear cuentas, asignar rol, restablecer contraseñas y activar/desactivar.

Portero Seguro
CONTROL DE ACTIVOS

INVENTARIO

Dashboard

Ingresos

Ingreso por Series

Series Individuales

Salidas Directas

Movimientos

GUÍAS DE SALIDA

Nueva Guía

Historial

OPERACIÓN

Seguimiento

Avances / Notas

Edificios / Obras

ADMINISTRACIÓN

Personal

Catálogos

Usuarios

admin
ADMIN

Usuarios del sistema

Control de acceso, roles y credenciales

Usuarios registrados

Nuevo usuario

USUARIO	NOMBRE	ROL	ESTADO	ÚLTIMO ACCESO
A admin	Administrador	ADMIN	ACTIVO	2026-07-03 02:18
O operador1	Pedro Almacén	OPERADOR	ACTIVO	-

Cambiar mi contraseña

Contraseña actual

Nueva contraseña

Confirmar

Actualizar contraseña

Niveles de acceso

ADMIN Control total del sistema

OPERADOR Ingresos, guías, salidas, seguimiento

LECTURA Solo visualización, sin modificaciones

Usuarios: cuentas, roles y restablecimiento de contraseñas.

Al crear un usuario se genera una **contraseña temporal**; el sistema obliga a cambiarla en el primer ingreso.

15 · Preguntas frecuentes

Situación	Qué hacer
No puedo entrar / "usuario o contraseña incorrectos"	Revisa mayúsculas. Si te bloqueaste por intentos, espera unos minutos. Si olvidaste la clave, pide a un admin que la restablezca.

La página no abre	Verifica que estés en la red de la empresa y que el servidor esté encendido. Prueba la dirección por IP.
No veo un menú del manual	Tu perfil no tiene ese permiso. Pídelo a un administrador.
Me equivoqué en una guía	Anúlala (devuelve el stock) o quita solo las series equivocadas.
Un producto aparece "Sin Stock"	Es normal cuando la cantidad llega a 0. Ingresa más stock para reactivarlo.
El sistema me cerró la sesión solo	Por seguridad, la sesión se cierra tras 30 minutos sin actividad . Vuelve a iniciar sesión; tu trabajo guardado no se pierde.
Necesito los datos en Excel	Usa el botón Excel del Inventario, Movimientos, Historial de guías o Series.

16 · Buenas prácticas

 **Cuida tu cuenta.** Cambia la contraseña temporal apenas ingreses y no la compartas. Cada acción queda registrada con tu usuario.

 **Usa el tipo correcto de ingreso.** Consumibles → Ingresos por cantidad. Equipos con serie → Ingreso Series. Así la trazabilidad es exacta.

 **Emite guía para equipos serializados.** Es la forma de saber qué serie fue a qué obra, y de tener el comprobante en PDF.

 **No borres, da de baja.** Dar de baja conserva el historial; borrar pierde la trazabilidad.

 **Respaldo.** Pide al responsable técnico que el **respaldo automático** esté activo. Los datos viven en un solo archivo: un respaldo diario evita perder información.

¿Dudas técnicas? Consulta al responsable del sistema o la documentación técnica (carpeta **docs**). Este manual cubre el uso diario; la parte de instalación, red y respaldos está en los documentos técnicos.