



# Manual de Usuario

Portero Seguro · Sistema de Inventario

---

Guía práctica, paso a paso, para el uso diario del sistema: ingresar equipos, armar guías de salida, imprimir, dar de baja, seguimiento en campo y más. Pensada para todo el personal, sin conocimientos técnicos.

# Contenido

---

|           |                                      |    |
|-----------|--------------------------------------|----|
| <b>1</b>  | Antes de empezar                     | 3  |
| <b>2</b>  | Entrar al sistema                    | 3  |
| <b>3</b>  | Cambiar tu contraseña                | 4  |
| <b>4</b>  | La pantalla principal                | 4  |
| <b>5</b>  | Ingresar productos (por cantidad)    | 5  |
| <b>6</b>  | Ingresar equipos con número de serie | 6  |
| <b>7</b>  | Crear una guía de salida             | 7  |
| <b>8</b>  | Imprimir o descargar la guía         | 8  |
| <b>9</b>  | Anular una guía                      | 8  |
| <b>10</b> | Dar de baja un equipo                | 9  |
| <b>11</b> | Salida directa                       | 9  |
| <b>12</b> | Seguimiento de equipos en campo      | 10 |
| <b>13</b> | Registrar avances / actividades      | 10 |
| <b>14</b> | Solo administradores                 | 11 |
| <b>15</b> | Preguntas frecuentes                 | 11 |
| <b>16</b> | Buenas prácticas                     | 12 |

# 1 · Antes de empezar

---

Qué necesitas para usar el sistema.

Portero Seguro se usa desde el **navegador** (Chrome, Edge...). No hay que instalar nada en tu computadora: solo abrir una dirección web dentro de la red de la empresa.

## Tu dirección de acceso:

Por dominio: **http://inventario.porteroseguro.com**

Por IP del servidor: **http://192.168.18.137**

**Según tu rol verás más o menos opciones.** Hay tres perfiles: **lectura** solo mira; **operador** hace el trabajo diario de almacén; **admin** además administra el sistema. Si no ves una opción de este manual, es porque tu perfil no la tiene: pídesela a un administrador.

# 2 · Entrar al sistema

---

1 Abre el navegador y escribe la dirección de acceso.

2 Escribe tu **usuario** y tu **contraseña**.

3 Haz clic en **Ingresar**.

**¿No entra?** Si te equivocas varias veces, el sistema bloquea el ingreso unos minutos por seguridad. Espera un momento y vuelve a intentar. Si olvidaste tu contraseña, un administrador puede restablecerla.

**La primera vez** puede pedirte cambiar la contraseña temporal por una tuya. Es normal y obligatorio (ver siguiente sección).

## 3 · Cambiar tu contraseña

- 1 Entra al menú **Usuarios** (o el aviso que aparece al ingresar la primera vez).
- 2 Escribe tu **contraseña actual**.
- 3 Escribe la **nueva contraseña** (mínimo **8 caracteres**) y repítela para confirmar.
- 4 Guarda. Listo: la próxima vez entras con la nueva.

**Consejo:** usa una contraseña que solo tú conozcas, con letras y números. No la compartas ni la dejes anotada junto a la computadora.

## 4 · La pantalla principal

El "Dashboard" es el inventario completo.

Al entrar verás la lista de todos los productos con su **stock** y **estado**. Arriba hay un **buscador**: escribe y la lista se filtra al instante por marca, modelo, categoría, estado, SKU, serie o MAC. La lista se muestra de 25 en 25 (botones Anterior / Siguiente).

### Qué significan los estados

| Estado                                | Qué significa                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| En Stock                              | Hay unidades disponibles.                     |
| Sin Stock                             | La cantidad llegó a 0.                        |
| Baja                                  | Producto retirado; se conserva por historial. |
| Instalado / En Revisión / En Tránsito | Estados especiales de gestión.                |

Cuando un producto tiene unidades con número de serie, aparece un botón **"Ver series"** para consultar cada unidad y dónde está.

## 5 · Ingresar productos (por cantidad)

---

Para consumibles y equipos que se manejan por cantidad (cable, conectores, fuentes...).

- 1 Entra al menú **Ingresos**.
- 2 Elige la **Categoría** (ej. CCTV). Se habilitan solo las **Marcas** de esa categoría.
- 3 Elige la **Marca** y luego el **Modelo / descripción** (se filtran en cascada).
- 4 Escribe la **Cantidad** que ingresa y, si quieres, el **stock mínimo** de alerta.
- 5 Revisa el **estado** (normalmente "En Stock") y agrega **observaciones** si hace falta.
- 6 Haz clic en **Guardar**.

**No se duplican productos.** Si ese producto ya existía (misma categoría, marca y modelo), el sistema **suma** la cantidad al stock existente en lugar de crear otro.

**Importante:** si el equipo tiene **número de serie o MAC** y vas a ingresar varios, no uses esta pantalla: usa **"Ingreso Series"** (siguiente sección). Aquí, si pones una serie/MAC, la cantidad debe ser 1.

## 6 · Ingresar equipos con número de serie

Para cámaras, NVR, switches, access points... todo lo que se rastrea unidad por unidad.

- 1 Entra al menú **Ingreso Series**.
- 2 Elige **Categoría** → **Marca** → **Modelo** (igual que en Ingresos).
- 3 Indica la **cantidad esperada** de equipos.
- 4 Pega los **números de serie, uno por línea**. Si tienes también la MAC, escribe **SERIE,MAC** en la misma línea.
- 5 Haz clic en **Guardar**.

### Ejemplo de series (una por línea):

DS2CD-000111

DS2CD-000112, AA:BB:CC:DD:EE:01

DS2CD-000113

Cada serie queda registrada como una **unidad física** en estado **EN\_STOCK** . Luego, al hacer una guía, elegirás exactamente qué series salen.

Un número de serie **no se puede repetir**. Si el sistema avisa que ya existe, esa unidad ya estaba registrada.

## 7 · Crear una guía de salida

---

El documento con el que despachas equipos a una obra o cliente.

- 1 Entra al menú **Guías** y haz clic en crear una nueva.
- 2 Completa la cabecera: **Solicitante** (personal), **Destino** (edificio), y si aplica cargo, proyecto, **entregado por**, **recibido por** y **aprobado por**.
- 3 Agrega productos: usa el **buscador** del listado para encontrarlos rápido.
- 4 Para productos por cantidad, escribe **cuántos**. Para productos con serie, **marca las series** exactas que salen (la cantidad se calcula sola).
- 5 Revisa todo y haz clic en **Guardar**.

Al guardar, el sistema **descuenta el stock**, marca las series como **ENTREGADO** y le pone un **código** a la guía (ej. **GS-000001**).

**No hagas doble clic** en Guardar. El botón se bloquea solo para evitar guías repetidas; espera a que termine.

Si justo se acabó el stock mientras armabas la guía, el sistema avisa y **no** la crea: vuelve a revisar las cantidades disponibles.

## 8 · Imprimir o descargar la guía

---

- 1 Entra a **Listar guías** y abre la guía que quieres (o hazlo justo después de crearla).
- 2 Haz clic en el botón de **PDF** / imprimir.
- 3 Se genera el documento con el logo, los datos y el detalle. Imprímelo o guárdalo.

El PDF incluye, para los equipos serializados, el **listado de series** que salieron: ideal como comprobante de entrega.

## 9 · Anular una guía

---

Cuando una guía se emitió por error o se devuelve todo.

- 1 Abre la guía y elige la opción de **anular**.
- 2 Escribe el **motivo** de la anulación.
- 3 Confirma.

Al anular, el sistema **devuelve el stock** y regresa las series a **EN\_STOCK** . La guía queda marcada como **ANULADA** (no se borra: queda el historial).

**¿Solo devuelve algunas series?** No hace falta anular toda la guía: puedes quitar series concretas y solo esas vuelven al stock.



## 10 · Dar de baja un equipo

---

Para productos dañados, obsoletos o descartados.

- 1 En la pantalla principal, busca el producto y usa el botón **Dar de baja**.
- 2 Escribe el **motivo**.
- 3 Confirma.

La baja **no borra** el producto: lo deja en estado **Baja** con cantidad 0 y guarda el movimiento, para conservar la trazabilidad.

**El sistema puede bloquear la baja** si el producto tiene **guías activas** o **series entregadas/instaladas**. Primero regulariza esas guías o series.

## 11 · Salida directa

---

Para una salida simple por cantidad, sin guía formal, usa el menú **Salidas**: elige el producto, el destino, la cantidad y guarda.

Los equipos con **número de serie** deben salir por **Guía** (no por salida directa), para poder elegir las series exactas y mantener la trazabilidad.

## 12 · Seguimiento de equipos en campo

---

Equipos dejados temporalmente en un edificio o cliente (módems, UPS, cámaras de préstamo...).

- 1 Entra al menú **Seguimiento**.
- 2 Registra: qué equipo, **edificio**, ubicación, **quién lo dejó**, motivo y fecha.
- 3 Guarda. Queda en estado **EN\_SEGUIMIENTO**.
- 4 Cuando se retire o devuelva, **actualiza** el estado (Retirado, Instalado, Devuelto...).

## 13 · Registrar avances / actividades

---

La bitácora del día a día de las obras.

- 1 Entra al menú **Avances**.
- 2 Registra la **actividad**, el **personal** responsable, el edificio/proyecto y la fecha.
- 3 Elige el **estado** (Pendiente, En proceso, Terminado, Observado, Cancelado) y añade detalles.
- 4 Guarda. Puedes actualizar el estado más adelante.

Sirve para dejar constancia de qué se hizo, quién y en qué obra, sin depender de la memoria.

## 14 · Solo administradores

Opciones disponibles con perfil **admin**.

| Menú                 | Para qué sirve                                                                                                                     |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Configuración</b> | Catálogos: categorías, qué marcas van con cada categoría, y los modelos. Mantén esto ordenado para que los filtros funcionen bien. |
| <b>Edificios</b>     | Alta de sedes/obras (destinos de las guías) con dirección y mapa.                                                                  |
| <b>Personal</b>      | Alta de personal y cargos (solicitantes y receptores de guías).                                                                    |
| <b>Usuarios</b>      | Crear cuentas, asignar rol, restablecer contraseñas y activar/desactivar.                                                          |

Al crear un usuario se genera una **contraseña temporal**; el sistema obliga a cambiarla en el primer ingreso.

## 15 · Preguntas frecuentes

| Situación                                            | Qué hacer                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No puedo entrar / "usuario o contraseña incorrectos" | Revisa mayúsculas. Si te bloqueaste por intentos, espera unos minutos. Si olvidaste la clave, pide a un admin que la restablezca. |
| La página no abre                                    | Verifica que estés en la red de la empresa y que el servidor esté encendido. Prueba la dirección por IP.                          |
| No veo un menú del manual                            | Tu perfil no tiene ese permiso. Pídelo a un administrador.                                                                        |
| Me equivoqué en una guía                             | Anúlala (devuelve el stock) o quita solo las series equivocadas.                                                                  |
| Un producto aparece "Sin Stock"                      | Es normal cuando la cantidad llega a 0. Ingresa más stock para reactivarlo.                                                       |

## 16 · Buenas prácticas

---

 **Cuida tu cuenta.** Cambia la contraseña temporal apenas ingreses y no la compartas. Cada acción queda registrada con tu usuario.

 **Usa el tipo correcto de ingreso.** Consumibles → Ingresos por cantidad. Equipos con serie → Ingreso Series. Así la trazabilidad es exacta.

 **Emite guía para equipos serializados.** Es la forma de saber qué serie fue a qué obra, y de tener el comprobante en PDF.

 **No borres, da de baja.** Dar de baja conserva el historial; borrar pierde la trazabilidad.

 **Respaldo.** Pide al responsable técnico que el **respaldo automático** esté activo. Los datos viven en un solo archivo: un respaldo diario evita perder información.

**¿Dudas técnicas?** Consulta al responsable del sistema o la documentación técnica (carpeta **docs**). Este manual cubre el uso diario; la parte de instalación, red y respaldos está en los documentos técnicos.