PETROANDES S.A.

Bloqueo y etiquetado de energías peligrosas

Código	PRO-HSE-003	**Versión**	4
Fecha de emisión	2024-10-07	**Tipo**	Procedimiento HSE
Área emisora	Vicepresidencia HSE	**Activo / alcance**	Todas las instalaciones
Reemplaza a	PRO-HSE-003 v3		

1. Objeto

Establecer los requisitos de bloqueo y etiquetado aplicables a toda intervención sobre equipos con energías peligrosas residuales.

2. Principio

Ninguna intervención inicia sin que todas las fuentes de energía hayan sido aisladas, bloqueadas, etiquetadas y verificadas como energía cero por quien ejecuta el trabajo.

3. Secuencia obligatoria

- Identificación de todas las fuentes de energía del equipo.
- Notificación al Centro de Control y al personal afectado.
- Parada ordenada del equipo.
- Aislamiento y bloqueo físico de cada fuente.
- Disipación de energía residual.
- Verificación de energía cero por el ejecutante.
- Colocación de etiqueta individual por cada persona que interviene.

4. Retiro del bloqueo

Cada persona retira únicamente su propia etiqueta y su propio candado. El retiro por un tercero requiere autorización escrita del responsable de la instalación y registro del motivo.

5. Registros

Permiso de trabajo, lista de verificación de bloqueo y registro de retiro.

Documento sintético de uso académico — ARTI 4212, Universidad de los Andes. Empresas y entidades ficticias; sin validez operativa ni regulatoria.