PARÂMETRO GLOBAL

Validação do circuito de protótipos

Guião de aceitação para correr na base de testes

CLIENTE
ESSANI – Inovação Tecnológica, Lda.

PROJETO
Odoo-Essani Intranet/Extranet

AMBIENTE
Base de testes (staging) – `essani-test-37499236.dev.odoo.com`

DATA
17 de setembro de 2026

ÂMBITO
Criação de protótipos, especificações, versões e alertas

AUTOR
Parâmetro Global

1. O que se vai validar, e porquê

> **A dor de negócio.** O desenvolvimento de um produto por encomenda na Essani passa por CRM, Projeto e Produção – e hoje parte-se em três sítios. As especificações combinadas com o cliente vivem em conversas e não em campos; o versionamento é feito à mão no nome do projeto (`control_cabinas_V7.0_Medical`); e cada projeto de desenvolvimento inventa as suas etapas de raiz. Quando o cliente muda uma especificação a meio, não há forma fiável de isso chegar a quem gere a produção.

O que se pede nesta validação é que percorram o circuito completo na base de testes e digam se corresponde à forma como trabalham. **Nada disto está ainda em produção** – é precisamente essa a decisão que esta validação destranca.

2. Antes e depois

COMO É HOJE

- Especificações combinadas por email ou telefone, sem registo estruturado.
- Versão do produto escrita no nome do projeto, à mão.
- Cada projeto de desenvolvimento com etapas próprias — **76 etapas** diferentes na base.
- Referência do artigo atribuída manualmente, com risco de repetição.
- Uma mudança de especificação chega ao gestor de produção por insistência, não por processo.
- O protótipo e o futuro artigo de catálogo são coisas separadas: no fim, reintroduz-se tudo.

COMO FICA

- Especificações em campos próprios, definidos por categoria de protótipo.
- Versões ligadas entre si, com a origem registada no próprio projeto.
- **10 etapas** comuns a todos os protótipos, herdadas de um modelo.
- Referência atribuída pelo sistema: `PROT-2026-0004` é a próxima.
- Alteração de especificação gera nota no projeto e tarefa para o gestor.
- O protótipo **já é** um artigo de catálogo: aprovado, não há nada a reintroduzir.

3. O circuito, passo a passo

Percorrer por esta ordem. Cada passo tem uma caixa de confirmação — é o que precisamos de volta, mesmo que seja para dizer que não corresponde ao vosso processo.

1 **Criar o protótipo a partir da oportunidade** — CRM

Abrir uma oportunidade e carregar em **Criar protótipo**, no topo do ecrã. O nome, o cliente e o gestor de projeto vêm já preenchidos da oportunidade.

CONFIRMAR

- [ ] O botão está onde faz sentido para quem trabalha no CRM.
- [ ] Os dados que vêm preenchidos são os certos.

2 Escolher a categoria e preencher o que o cliente pediu

ASSISTENTE

Ao escolher a categoria **Protótipos / Fontes de alimentação**, aparecem sozinhos os campos de especificação dessa família:

`Tensão de entrada` · `Tensão de saída` · `Potência (W)` · `Corrente máxima (A)` · `Capacidade de carga` · `Grau de proteção IP` · `Notas do cliente`

É este o ponto central: **cada família de produto tem as suas especificações**, e acrescentar uma família nova é configuração — não é desenvolvimento nem espera por nós.

CONFIRMAR

- [ ] Estas são as características que de facto se combinam com o cliente numa fonte de alimentação.
- [ ] Falta alguma? Sobra alguma? *É a pergunta mais importante deste guião.*
- [ ] Que outras famílias de produto deviam ter a sua própria lista.

3 Confirmar e ver o protótipo criado

PROJETO

Ao confirmar, o sistema cria de uma vez o artigo e o projeto, atribui a referência e abre o protótipo. O projeto traz as 10 etapas:

Levantamento de requisitos → Estado da Arte → Conceção e design → Desenvolvimento → Amostras → Testes e validação → **Validação de Artigo** → Produção → Concluído · Recusado

CONFIRMAR

- [ ] As etapas correspondem ao vosso processo de desenvolvimento.
- [ ] A ordem está certa.
- [ ] Que tarefas deviam já vir criadas em cada etapa — hoje o modelo traz etapas, não traz tarefas.

4 Mudar uma especificação e ver o alerta chegar

ARTIGO → PROJETO

Abrir o artigo do protótipo, alterar uma especificação (por exemplo a potência) e gravar. Voltar ao projeto: deve encontrar uma nota nova com as especificações atualizadas e uma **tarefa para o gestor de projeto**.

É a resposta ao requisito de que uma mudança acordada entre vendedor e cliente tem de chegar a quem gere a produção.

CONFIRMAR

- [ ] O gestor recebe o aviso como esperava.
- [ ] Deve avisar mais alguém além do gestor de projeto.

5 **Criar uma versão nova a partir desta** PROJETO

No protótipo, menu de engrenagem → **Nova versão**. Cria um artigo e um projeto novos, com referência nova, **herdando as especificações, as etapas e as tarefas** da versão anterior. O campo *Versão de origem* fica a apontar à anterior.

Já há um exemplo feito na base de testes: `Fonte 48V 200W — ensaio staging` e a versão que dele saiu.

CONFIRMAR

- ☐ É assim que pensam uma revisão de protótipo.
- ☐ A herança traz o que devia trazer — e não traz o que não devia.

4. O que o Odoo passa a dar

PASSA A EXISTIR	O QUE RESOLVE
Referência automática `PROT-AAAA-NNNN`	Acaba a atribuição manual e o risco de repetir uma referência.
Especificações por categoria de produto	Cada família tem as suas características, em campos pesquisáveis e comparáveis.
Modelo de projeto com 10 etapas	Todos os protótipos partem do mesmo sítio; deixa de se inventar o processo de cada vez.
Árvore de versões	A linhagem fica registada em campo, não no nome do projeto.
Aviso automático ao gestor de projeto	Uma alteração combinada com o cliente deixa de depender de alguém se lembrar de a transmitir.
O protótipo é um artigo desde o início	Aprovado, entra no catálogo sem reintrodução de dados.

5. O que fica de fora, e o que falta decidir

Esta secção existe para não se tomar por prometido o que não foi feito.

ASSUNTO	SITUAÇÃO
Tarefas-padrão nas etapas	**POR VALIDAR** O modelo traz as 10 etapas, mas nenhuma tarefa. Faltam os passos que um protótipo percorre sempre — é informação vossa.
Outras famílias de produto	**POR VALIDAR** Só *Fontes de alimentação* tem especificações definidas. As restantes ficam para quando estiverem escolhidas.
Manutenções periódicas por zona	Módulos instalados na base de testes, por configurar. Faltam as zonas, os responsáveis e as periodicidades.
Documentos de produto	Arrumação feita. Existe a pasta *Artigos* com uma sub-pasta por família e etiquetas por tipo, e as fichas técnicas já acompanham os orçamentos. **POR DECIDIR** os documentos que não aparecem no site, os certificados nos orçamentos, e o destino dos documentos sem artigo associado.
Gestão de alterações de engenharia (PLM)	Adiado de propósito. Só faz sentido quando existirem listas de materiais em uso.
Envio dos protótipos para o PHC	Os artigos não são sincronizados para o PHC — a integração atual trata de contactos e faturas. **POR VALIDAR** um protótipo faturado chega ao PHC dentro da fatura.

> **Antes de passar a produção.** Há dados da empresa por preencher que saem em todos os documentos enviados a clientes: o NIF está a `999999990`, o telefone a `000000000`, o email a `no-reply@example.com` e o formato de página está em *US Letter* em vez de A4. Não tem a ver com os protótipos, mas afeta qualquer orçamento que saia — e convém resolver antes de mais documentos começarem a circular.

6. Próximos passos

#	O QUÊ	QUEM	QUANDO
1	Percorrer os cinco passos na base de testes e devolver as confirmações	Essani	Até ao fim da próxima semana
2	Indicar as tarefas-padrão de cada etapa e as famílias de produto a configurar	Essani	Com o ponto 1
3	Corrigir os dados da empresa nos documentos	Essani	Independente
4	Promover para produção, depois da aprovação	Parâmetro Global	Após ponto 1
5	Recolher zonas, responsáveis e periodicidades da manutenção	Essani — Ana Valente	Sem urgência

Documento gerado a 17 de setembro de 2026 para validação interna da Essani. Todos os números citados foram lidos do ambiente de testes à data de emissão.