Futaba

Display Business Center

FUTABA CORPORATION

双葉電子工業株式会社 ディスプレイ事業センター

形名 Type No.

ELW2106AA

1. 適用範囲 Scope

この仕様書は、双葉電子工業株式会社が納入するOLEDの仕様について規定する。

This specification applies to OLEDs to be supplied by Futaba Corporation.

- 2. 一般規定 General Specifications
 - 2.1 発行年月日より 2ヶ月間以内に返却無き場合、当仕様書は受領されたものとする。

When there is no return within two months from the date of the issue, this product specification will be recognized as granted.

2.2 本仕様の規定に疑義が生じた場合は、両者協議の上処置をとるものとする。

Any doubtful standards found in this specification should be clarified upon mutual agreement by both parties.

2.3 本仕様の規定以外の問題が生じた場合は、両者協議の上処置をとるものとする。

Any problems occurring outside the standards of this specification should be solved upon mutual agreement by both parties.

2.4 限度見本は必要に応じ、両者協議の上設定するものとする。

Limited samples should be provided upon mutual agreement by both parties when necessary.

2.5 製品規格の変更、及び重要な設計、工程の変更を行う場合は、事前に購入側へ文書で申し入れるものとする。 When significant design or process changes will be made in the product standards ,

it is necessary prior notification by writing to the purchaser.

2.6 最終ロット出荷後の少量生産は、原則として実施しない。

補修用については最終ロット以前に購入側にて手配するものとする。

It is mutually agreed that small quantity production should not be performed after delivery of the last lot.

The purchaser should secure the quantities necessary for future service before the production of the last lot.

2.7 本仕様書は、納入側より最終ロットが出荷された翌月より起算し、1年後に効力を停止するものとする。

The specification terminates 1 year after the month following the last lot delivery.

2.8 日本語と英語表現に解釈の違いが生じた場合、日本語表現を優先として使用する。

Any mis-interpretation of this specification between English and Japanese expression must be solved by using superiority of Japanese one.

3. 品質検査 Quality Control

重不良項目:不点灯、線欠陥など、ディスプレイ表示機能の不良

Major defect: Display functional failure such as non light-on, line defects.

ANSI / ASQC Z1.4 並み AQL = 0.4%

軽不良項目:黒点、輝度低、外観キズ汚れなど、表示の有効な使用には支障ないと予想されるもの

Minor defect: Defect which do not affect the normal operation of display, such as dark spots,

low luminance, scratch or dent or dirty area etc.

ANSI / ASQC Z1.4 並み AQL = 0.4%

- 4. 環境への取り組み Efforts on Environment
 - 4.1 本製品はハロゲンフリー、RoHS、REACH 対応製品です。
 - 4.2 各生産拠点、各工程では環境に配慮した材料、部材を使用しております。

また環境負荷物質は各工程で使用されることはありません。

- 4.3 環境負荷物質は定期的に管理されています。
- 4.1 This product complies for Halogen free, RoHS, REACH requirements.
- 4.2 Each factory, Each processes are using raw materials which complies on environmental requirements.

Also, there is no use of Environmental hazardous substances in each factories.

4.3 Futaba is regularly checking Environmental hazardous substances.

D

Futaba

有機ELディスプレイスペック OLED DISPLAY SPECIFICATION

形名 Type No. ELW2106AA

双素 雪子工業 株式会社

ディスプレイ事業センター DISPLAY BUSINESS CENTER FUTABA CORPORATION

1) 適用 Application

本仕様書は有機ELディスプレイELW2106AAに適用する。 The specifications are applied to OLED display ELW2106AA.

2) 概要 Features

項目 Item	仕様 Specification
AL KOM	1上作 Specification
画素数	256 × 64
Resolution	
画素サイズ	0.174 × 0.170 mm
Pixel Size	
画素ピッチ	0.198 × 0.194 mm
Pixel Pitch	
アクティブエリア	50.664 × 12.392 mm
Active Area	
ガラスサイズ (対角サイズ)	60.6 × 17.5 mm (2.05 inch)
Glass Size (Diagonal size)	
IC	SSD1362
発光色	白色
Color of Illumination	White
階調数	16
Gray Scale	
輝度	250 cd/m ²
Luminance	
円偏光板	有り
Circular Polarizer (CPL)	With CPL
駆動方法	パッシブマトリクス
Drive Method	Passive Matrix
デューティー	1/64
Duty Cycle	
電源電圧	16.5V / 3.0V (Typ.)
Power Supply Voltage	
質量	2.7 g
Mass	

3) 用途 Purpose

4) 標準状態 Normal Condition

本仕様書では特に記載の無い場合、下記に規定した標準状態の値を使用するものとする。

Measurements are done under normal condition unless otherwise specified.

温度 Temperature 23±3°C 湿度 Humidity 45±15% OLED駆動電源電圧 OLED Drive Power Supply Voltage (VCC) 16.5±0.5V ロジック電源電圧 Logic Power Supply Voltage (VDD) 3.0±0.05V

5) 電気特性 Electric Characteristics

5-1) 絶対最大定格*1 Absolute Maximum Rating *1

項目	記号	Min.	Max.	単位
Item	Symbol			Unit
OLED駆動電源電圧	VCC	-0.5	18.5	V
OLED Drive Power Supply Voltage				
ロジック電源電圧	VDD	-0.3	5.5	V
Logic Power Supply Voltage				
信号入力電圧	Vi	-0.3	VDD+0.3	V
Signal Input Voltage				
動作温度 *2	Topr	-20	+80	°C
Operating Temperature *2				
貯蔵温度	Tstg	-40	+85	°C
Storage Temperature				

注: *1) 絶対最大定格とは、瞬時たりとも超過してはならない限界値である。

*2) 結露なき事。

Notice: *1) Absolute Maximum Rating is the limit value that it must not exceed.

*2) No Condensation

5-2) 推奨動作条件*1 Recommended Operation Condition*1

項目	記号	Min.	Тур.	Max.	単位
Item	Symbol				Unit
0LED駆動電源電圧	VCC	15.5	16.5	17.5	٧
OLED Drive Power Supply Voltage					
ロジック電源電圧	VDD	1.65	3.0	3.5	٧
Logic Power Supply Voltage					
信号入力電圧	VIH	0.8VDD	_	VDD	٧
Signal Input Voltage	VIL	0	_	0.2VDD	٧

注: *1) 推奨動作条件とは、信頼性/品質を確保できうる範囲。

上表の範囲内で使用して下さい。

Notice: *1) Recommended Operating Condition; Quality and Reliability can be kept whthin this condition.

This product should be used within this condition.

5-3) 消費電流 Current Consumption

156-500							
項目		記号	点灯パターン		Тур.	Max.	単位
	Item	Symbol	Lighting	Lighting pattern		IVIAX.	Unit
			250cd/m ²	全点灯	38	52	mA
				All Pixels On	30	32	IIIA
	OLED 駆動電源電流 OLED Drive Power Supply Current	rive Power Supply ICC		全消灯 All Pixels Off		256	μΑ
	Guildit		スタンバイ Stand by		-	10	μΑ

ロジック電源電流 Logic Power Supply Current	IDD	250cd/m ² 全点灯 All Pixels On		345	475	μA
		全消灯 All Pixels Off		310	426	μΑ
		スタンバイ Stand by		-	60	μΑ

6) 光学特性 Optical Characteristics

6-1) 輝度 / 色度 Luminance / Chromaticity

項目	条件	Min.	Тур.	Max.	単位
Item	Condition				Unit
輝度 Luminance	全点灯 All Pixels On	200	250	-	cd/m ²
色度 x Chromaticity x	全点灯 All Pixels On	0.26	0.30	0.34	_
色度 y Chromaticity y	全点灯 All Pixels On	0.29	0.33	0.37	_
コントラスト Contrast	※ 1	10,000	-	-	_
パネル内輝度分布	※ 2	-	_	20	%
Luminance Distribution					


注:

- *1) 全点灯暗室コントラスト比 =全点灯輝度/全消灯輝度
- *2) 測定位置 3点 (①~③)

パネル内輝度分布=(1-(Lmin-/Lmax))×100%

Notice:

- *1) Contrast ratio of display all pixels on in a dark room = display all pixels on / display all pixels off
- *2) Measuring Point : 3 Points (1 \sim 3) Luminance Distribution=(1-(Lmin/Lmax))×100%



6-2) 期待寿命 Lifetime Expectancy

		1)
項目	動作条件	期待寿命*1)
Item	Operating Condition	Lifetime Expectancy*1)
室温動作 寿命 Room Temp. Operating Lifetime	4) 項記載の標準状態、9) 項記載の設定値、 点灯率50%* ²⁾ 連続動作 Normal condition defined as 4), Set min luminance which described in 9), Lighting Rate: 50% ^{*2)} , and Continuous Operation	10000時間点灯動作後、輝度は6-1)記載の 規格下限の50%以上である事 After operationg for 10,000hrs, Luminance should be at least 50% of the min luminance which written in 6- 1).
室温貯蔵 寿命 Room Temp. Storage Lifetime	4)項記載の標準状態、 貯蔵 Normal condition defined as 4), Storage.	画素の50%縮退が観察される時間 納入後 10年 50% Pixels shrinkage time. 10 years after delivering.

注:

- *1) 期待寿命とは、標準条件で使用した場合に期待できる寿命であり、保証するものではありません。
- *2) 点灯率50%とは、1ライン256画素中の50%の画素を点灯させるものとする。 この時、各々の画素はパネルの駆動時間に対し平均して50%の時間だけ点灯しているものとする。

Notice:


- *1) Lifetime Expectancy is not guaranteed one but expected lifetime in normal condition.
- *2) Pixels of 50% in one line 256 pixels are light.

 In this case each pixels lights for average time of 50% of display drive time.


*貯蔵寿命定義

*Storage Lifetime Definition

初期状態 Initial status



寿命到達時 End of Life Time



6-3) 階調数 Gray Scale

階調数	16
Gray Scale	


7) AC特性 AC Characteristics

7-1) フレーム周波数 Frame Rate

Min: 100Hz

7-2) シリアルインターフェースタイミング Serial Interface Timing

項目		記号	Min	Тур	Max	単位
Item		Symbol				Unit
クロック周期時間	Clock Cycle Time	t _{cycle}	100	-	-	ns
チップセレクトセットアップ時間	Chip Select Setup Time	tCSS	20	-	-	ns
チップセレクトホールド時間	Chip Select Hold Time	tCSH	45	ı	-	
入力データセットアップ時間	Write Data Setup Time	tDSW	15	-	-	ns
入力データホールド時間	Write Data Hold Time	tDHW	30	ı	-	
"L"レベル・パルス幅	Clock Low Time	tCLKL	25	-	-	ns
″H″レベル・パルス幅	Clock High Tme	tCLKH	35	-	_	
立上がり時間	Rise Time	tR	-	-	15	no
立下がり時間	Fall Time	tF	-	-	15	ns



4線シリアル インターフェース

コマンドをライトする時は、D/C#端子は"L"にしてください。

パラメータ/データをライトする時は、D/C#端子は"H"にしてください。


コマンド・パラメータ/データを送信するときCS#は常に"L"にしてください。

MPU Serial Interface (4-wire SPI)

If D/C# pin is LOW, the input at D7 to D0 is interpreted as command.

If D/C# pin is HIGH, the input at D7 to D0 is interpreted as parameter/data.


Set CS# "L" when the command, parameter/data is sent.




8) 電源ON / OFFシーケンス & 表示ON / OFFシーケンス

Power ON / OFF Sequence & Display ON / OFF Sequence

Power ON sequence



Power OFF sequence



注:

- *1) 9) ソフトウェア・コンフィグレーション参照
- *2) 10) ピクセルデータ送信方式参照

上記シーケンスに従わない場合、製品が故障することがあります。

Notice:


- *1) Refer to 9) Example of Software Configuration.
- *2) Refer to 10) Pixel Data Output Mode.

Keep Power ON/OFF Sequence & Display ON/OFF Sequence, otherwise module would break down.


8) 電源ON / OFFシーケンス & 表示ON / OFFシーケンス(続き)

Power ON / OFF Sequence & Display ON / OFF Sequence (Continued)

Power ON / Display ON Sequence



Power OFF / Display OFF Sequence



9) ソフトウェア・コンフィグレーション例 Example of Software Configuration

コントラスト制御を設定	81h, 87h
Set Contrast Control	0111, 0711
セグメントRE-MAPを設定	A0h, 53h
Set segment re-map	Aon, John
表示開始ラインを設定	A1h, 00h
Set display start line	ATTI, OOT
表示オフセットを設定	A2h. 00h
Set display offset	AZII, OOII
通常表示モードに設定	A4h
Set normal display mode	AHII
MUX Ratioを設定	A8h. 3Fh
Set MUX ratio	Aon, or n
VDD電源供給モードを設定	ABh, 00h (VCI < 2. 6V)
Set external / internal VDD regulator mode	ABh, 01h (VCI ≥2. 6V)
IREF設定	ADh、9Eh
Set IREF Selection	ADII, 3EII
Phase1,Phase2のフェーズ長を設定	B1h, 11h
Set phase length of phase1, phase2	5111, 1111
分周比&発振周波数を設定	B3h, F0h
Set ratio of dividing frequency & oscillation frequency	B311, 1 011
グレイスケールテーブルを設定	B9h
Set gray scale table	D311
プリチャージ電位を設定	BCh, 04h
Set pre-charge voltage	DOII, 0411
Vcomh電位を設定	BEh, 05h
Set voltage VCOMH	DEII, OOII
データ書き込みカラムアドレスを設定	15h, 00h, 7Fh
Set column address	1011, 0011, 71 11
データ書き込みロウアドレスを設定	75h, 00h, 3Fh
Set row address	7011, 0011, 01 11

10) ピクセルデータ送信方式 Pixel Data Output Mode

Graphic Display Data RAM(GDDRAM)について

IC内部のGDDRAMはSRAMで構成され、表示される画像のビットパターンを格納します。

使用するGDDRAMのサイズは256 x 64 x 4bitです。

機構的な自由度をもたせるために、セグメントとコモンの出力はソフトウエアで再配置可能になっています。

Graphic Display Data RAM(GDDRAM)

The GDDRAM is a bit mapped static RAM holding the bit pattern to be displayed.

The RAM size is 256 x 64 x 4bits.

For mechanical flexibility, re-mapping on both Segment and Common outputs can be selected by software.

			SEG0	SEG1	SEG2	SEG3		SEG252	SEG253	SEG254	SEG255
			0	00 0		01		7	Е	7	F
I	COM0	00	D0[3:0]	D0[7:4]	D1[3:0]	D1[7:4]		D126[3:0]	D126[7:4]	D127[3:0]	D127[7:4]
I	COM1	01	D128[3:0]	D128[7:4]	D129[3:0]	D129[7:4]		D254[3:0]	D254[7:4]	D255[3:0]	D255[7:4]
	1	1									
	COM62	3E	D7936[3:0]	D7936[7:4]	D7937[3:0]	D7937[7:4]		D8062[3:0]	D8062[7:4]	D8063[3:0]	D8063[7:4]
I	COM63	3F	D8064[3:0]	D8064[7:4]	D8065[3:0]	D8065[7:4]		D8190[3:0]	D8190[7:4]	D8191[3:0]	D8191[7:4]

SSD1362 内のメモリ空間


Dot Memory Map(SSD1362

11) メモリ書き込みシーケンス Memory Writing Sequence




12) 接続仕様 Connection Specification

12-1) 接続仕様図 Figure of Connection Specification




12-2) 推奨回路 Recommended Circuit



12-2) 入力端子名称 Pin Assignment

I:Input, O:Output, P:Power

DINI NIo	名称	,	機能	I/O			
PIN No	Pin Name	Function Description					
1	VCC	OLED駆動電源	OLED Driving Voltage	Р			
2	AGND	グランド	Analog Ground	Р			
3	FR	同期信号	Synchronization Signal	0			
4	CSB	チップセレクト	Chip Select	I			
5	RSTB	リセット	Reset	I			
6	DC	データ/コマンド選択	Data/Command Selection	I			
7	SCLK	シリアルクロック	Serial Clock	I			
8	SDIN	データ	Data Input	I			
9	GND	グランド	Ground Pin	Р			
10	AGND	グランド	Analog Ground	Р			
11	VCI	ロジック電源	Logic Power Voltage	Р			
12	VDD	コア電源	Core Voltage	Р			
13	VCOMH	COMH 電源	COMH Voltage	Р			
14	VCC	OLED駆動電源	OLED Driving Voltage	Р			



13) 信頼性試験 Reliability Test

項目	試験条件	サンプル数	判定基準		
Item	Condition	Sample size	Description		
低温貯蔵	-40°C 貯蔵 240 時間 *1	5	動作及び外観上		
Low Temp. Storage	-40°C Storage, 240hrs *1	5	異常の無い事 No Abnormal Operation		
低温動作	-20°C 動作 240 時間 *1	5	No Abnormal Display		
Low Temp. Operation	-20°C Operation, 240hrs ^{*1}	5			
高温貯蔵	+85°C 貯蔵 240 時間 *1	5			
High Temp. Storage	+85°C Storage, 240hrs *1	3			
高温動作	+80°C 動作 240 時間 *1	5			
High Temp. Operation	+80°C Operation, 240hrs *1	3			
高温高湿貯蔵	+60°C95%貯蔵 240 時間 * ^{1*2}	5			
High Temp. High Humid. Storage	+60°C 95% Storage, 240hrs *1*2	3			
温度サイクル	-40°C30Min∕+85°C30Min 100サイクル	5			
Heat Cycle	-40°C30Min ∕ +85°C 30Min, 100 Cycles	3			
サージ試験	HBM: 100pF、1.5kΩ、±1000V	5			
Surge Test	MM: 200pF、0Ω、±200V	3			
抗折力	パネル抗折力測定方法参照 Refer to Method of Measuring OLED Panel		25N以上の強度が		
Flexural Strength	Flexural Strength Characteristic	5	あること。 25N≦Stregth of the OLED		
	, and the second	3	Panel		
梱包落下	 1角3稜6面 落下高さ80cm		動作及び外観上 異常の無い事		
Drop Test (Packing)	各面1回(計10回)	5	No Abnormal Operation		
	1 Corner, 3 Edges, 6 Surfaces, Height:80 cm, 10Times	3	No Abnormal Display		
	J .				
耐振動性 (梱包)	5~100Hz、0.75G、対数掃引、				
Vibration (Packing)	X, Y, Z各2 h 5-100Hz, 0.75G, Logarithm Sweep,	5			
	Direction X,Y,Z 2hr				

注: *1) 強制循環恒温槽雰囲気中、動作試験は点灯率100%にて実施。

*2) 結露なき事。

Notice: *1) It's executed at the atmosphere of compulsory circulation constant temperature chamber. (100% lighting in case of operation test)


*2) No Condensation

14) 外観基準 Appearance Specification

14-1) 外観検査条件 Appearance Inspection Condition

検査対象物から30cm離れた位置から、OLED表示面の正面及び45°の範囲で目視検査を行う。 この検査条件にて認識できない項目は、次ページ外観基準仕様を満たさなくとも良品とする。室温にて行う。

The visual inspection is carried out from 30cm away position in the conical area of which angle between a OLED display perpendicular line is 45°. Even if Appearance specification of next page is not satisfied, the item that cannot be recognized by this inspection condition is assumed to be good. Ambient (Room) temperature condition.



目視検査時の照度は下記の通りとする。

①点灯検査	501x 以下
②外観検査	1000~20001x
③FPC外観検査	1000~20001x


Illumination at Appearance Inspection

①Lighting Appearance Inspection	Less than 50lx
②Appearance Inspection	1000 ~ 2000 lx
3 Appearance Inspection of FPC	1000 ~ 2000 lx

各欠陥の定義は下記の通りとする。

Definition of Defect

点欠陥 Spot Defect 線欠陥 Line Defect



D:点の平均径、D=(長径+短径)/2

D: Mean Diameter of Spot, D=(Max. Diameter + Min.Diameter) / 2

14-2) 外観基準 Appearance Specification

全ての項目の判定基準と許容数を満たす有機LLディスプレイを良品と判定する。

The OLED display is judged good when all of criteria and permissible number are satisfied.

				<u>ŧ</u>		
	Item Content		Description			
	非点灯 非表示・非動作パネル		表示しないパネル	0		
	Non-Lighting	Non-Display and Non-Operation Panel	Non-Lighting Panel			
	点欠陥	黒点:画素内にある黒い点	D≦0.1	不問		
	Point Defect	日息:画系内 -のの同囲より明 るい発光点	(画素サイズの2/3以下不問)	Pretermission		
		Black spot in Pixel Area.	0.1 <d≦0.17< td=""><td>3個</td></d≦0.17<>	3個		
				3 pieces		
表示			0. 17 <d< td=""><td>0</td></d<>	0		
検角	B 45		W < 0.05	7 88		
Ⅰ Ⅰ 里組			W≦0.05	不問		
olay Ir	Black Line	and dust.	L	Pretermission		
ıspec			L≦2 且つ0.05 <w≦0.1< td=""><td>3個</td></w≦0.1<>	3個		
tion			L≦2 and 0.05 <w≦0.1 0. 10<w< td=""><td>3 Pieces 0</td></w<></w≦0.1 	3 Pieces 0		
				U		
	= 12.49		0.10 <w 0="" td="" 本<=""></w>			
			0 本 0 line			
	Line Defect	. ,	0 ine			
			0 line			
	信光板キブ	· ·	W≦0.05	不問		
			" <u>=</u> 0. 00	Pretermission		
	点欠陥 黒点:画素内にある黒い点 白点:画素内にある周囲より明るい発光点 Black spot in Pixel Area. White spot in Pixel Area which brighte than the other pixel. 当 部 瞬 異線 発光素子、ゴミによる黒線 Black line by Light emitting element	L				
	i dianedi		L≦5 且つ0.05 <w≦0.1< td=""><td>3個</td></w≦0.1<>	3個		
			L≦5 and 0.05 <w≦0.1< td=""><td>3 Pieces 0</td></w≦0.1<>	3 Pieces 0		
外籍	夕 第		0. 1 <w< td=""><td>U</td></w<>	U		
現検	恒火福田州	ガラス表面と偏光板の間の気泡	0.1 <w D≦0. 2</w 	不問		
	Bubble placed between glass surface		D≧0. Σ	Pretermission		
ppea		and polarizer.	0. 2 <d≦0. 5<="" td=""><td>3個</td></d≦0.>	3個		
iranc			0. 2 \D≅0. 0	3 Pieces		
e Ins			0. 5 <d< td=""><td>0</td></d<>	0		
pect	FPC外観	FPC外観の汚れ、キズ、折れ、打痕	機能不良無き汚れ、キズ、	1		
on Io			Pretermission when no influence			
	Chipping	Glass Chipping / Cracking	機能不良無きワレカケは不問 Pretermission when no influence on Display Function			

15) 輝度·色度測定方法 Method of Measuring Luminance and Chromaticity


OLEDディスプレイに対し垂直方向 から、コニカミノルタ社製輝度計 CA-410で測定する。(下図参照)


Luminance and chromaticity are measured with a luminance colorimeter CA-410 (KONICA MINOLTA corp.) at perpendicular angle to OLED display. (See Figure Below)

輝度・色度試験時の駆動条件:全点灯

Operation Condition of Measuring Luminance and Chromaticity: All Pixels On.

輝度色度測定方法 Outline of method of measuring luminance and chromaticity






封止板を下にし、パネルをセットする。表示エリア中央に ϕ 11mmの金属球で荷重を加え、パネルが破壊する時の値をフォースゲージで測定する。

Placing a OLED panel with the sealing plate side down, exerting the load on the center of display side with the metal ball $(\Phi 11 mm)$, and measure the strength with the digital force gauge when the OLED panel cracks.

< 概要図 Outline Figure >



17) 包装とラベル Packing and Label

17-1) 梱包形態 Packing Form

包装仕様書 11090000065による。


Refer to Packing Specification(11090000065)

17-2) 製造番号 Production Number

パネルのロットNo. については、下記表示とする。

The production number for the OLED display is as following.

例 Example: 15F021022



注:

- *1) 管理番号を表す(1又は2)。
- *2) 月の表記対応表は下記の通り。
- *3) 管理番号を表す。
- *4) 001より連番。

Notice:

- *1) Control Number(1 or 2)
- *2) Month of Manufacture and Mark
- *3) Control Number
- *4) Serial Numbers(001~)

表記	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	J	K	L	M
Mark												
月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
Month	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December

17-3) 内装ラベル Inner Package Label

内装箱ラベル(単体貨物側面に貼付、単体貨物内部にも入れる)

包装仕様書 11090000065 による。

Inner Label (It sticks on small freight side, and it charges in a small freight.)

Refer to Packing Specification 11090000065

外装箱ラベル (強化単体貨物、集合貨物側面に貼付)

包装仕様書 11090000065 による。

Outer Label (It sticks on reinforced small freight and assembled freight side.)

Refer to Packing Specification 11090000065

17-4) 包装製品入り数 Package Product Quantity

製品トレー入り数: 20 pcs

単体貨物の入り数: 800 pcs (20pcs×20trays×2)

Tray Quantity: 20 pcs

Inner Package Product Quantity: 800 pcs (20 pcs×20trays×2)

18) 最小受注数量 Minimum Order Quantity

5600 pcs : 800pcs × 7

19) 保管条件と保証期限 Storage Condition and period of warranty

保管条件は、温度 : -5°C~ +35°C、湿度 RH65% 以下。

直射日光、蛍光灯の光が当たらない場所にて、弊社減圧梱包に入れた状態で保管のこと。

但し、組立後製品輸送時等一時的な環境変動による温度・湿度条件の逸脱は許容する(船舶輸送を除く)。

表示面にのり残り(保護フィルムの粘着剤)がある場合はアルコール系溶剤でふき取って使用のこと。

減圧梱包開封後は1か月以内の使用を推奨する。

保証期限は、顧客納入日より12ヶ月とする。

弊社製品に不具合が発生した場合、代納対応します。

Storage conditions are as follows: Temperature 5°C - 35°C and Humidity 65%RH or less.

Store displays in Futaba de-gas packing under the designated storage condition.

Do not expose displays under direct sun or fluorescent lighting for extended period of time.

However, the deviation of temperature and humidity conditions by the product during transportation

as a temporary environmental change after the assembly, is allowed (except in the case of shipping via BOAT) .

If residue is found on display surface, wipe clean with soft cloth dipped in alcohol based solvent.

It is recommended that once opening the de-gas packing, the displays should be assembled within one month.

The period of warranty of the display is 12 months after arrival date to customer.

In case failure display found, that will be replaced.

20) 取扱い注意事項 Handling Notes

- 1. ガラス製品ですので無理な力を加えないこと。 また、FPC部分に無理な力を加えないこと。
- 2. 表示面を傷つけないこと。表示面には直接指などで触れないこと。
- 3. 落下・衝撃を与えた有機LLディスプレイにつきましては使用しないこと。
- 4. 静電気破壊電圧はHBM試験 (1.5 kΩ, 100 pF) で 1kV以上 、MM試験 (0 Ω, 200 pF)で 200 V以上 です。静電気対策の施された環境で取り扱いのこと。
- 5. 絶対最大定格・動作電源電圧範囲など保証範囲を外れた使用は破損あるいは焼損することがあります。
- 6. 電源ON / OFFシーケンス、表示ON / OFFシーケンスに従わない場合、製品が故障する事があります。
- 7. 直射日光や波長380nm以下の紫外線を含む環境へさらすことは避けて下さい。
- 8. 有機LLディスプレイの封止板をグランドに接地することは避けてください。
- 9. 有機ELディスプレイの結露は避けてください。
- 10. IC金属面への回路接続は避けること。外部圧力を加えないこと。
- 1. Don't apply excessive stress to the OLED display because it is the glass product.

 Also, do not apply excessive stress to the FPC part.
- 2. Do not damage the display side. Do not touch directly by the finger etc. on the display side.
- 3. Do not use fallen or struck OLED display.
- 4. The static electricity destruction voltage is 1kV or more in HBM test (1.5 k Ω ,100 pF) and 200V or more in MM test (0 Ω ,200 pF), Handle the OLED display under the managed condition of electricity.
- 5. To use over absolute maximum ratings and ranges of the operation power-supply voltage causes break and burning.
- 6. Keep 8) Power ON / OFF and Display ON / OFF Sequence, otherwise OLED display would break down.
- 7.Do not expose sunshine and light included UV light whose wavelength is equal or less than 380nm
- 8. Do not contact the sealing plate of the OLED display with ground.
- 9. Do not be condensing of OLED display.
- 10. Do not connect any circuits to the metal surface of IC. Do not apply external force to the cover.

21) 協定事項 Agreement Matter

本仕様書に疑義を生じた場合、新たな問題が発生した場合、改廃・廃止の必要を認めた場合には、納入者と購入者の双方の話し合いにより誠意をもって解決にあたるものとします。使用条件の変更又は用途の変更を提起する場合は両者が協議し、必要に応じて仕様の見直しを行うものとします。

When the reservation is caused in this specifications, a new problem occurs or either change or abolition are admitted, both suppliers and purchasers are to solve those by talking sincerely. When the change in use conditions or change in usage are raised, both confer and it is assumed to review the specification if necessary.

和文と英文の内容に食い違いが生じた場合は、和文の内容が優先されるものとします。

In case of conflicts between the Japanese explanation and the English one in this specification, the Japanese explanation overrides the English one.

22) 原産国 Country of Origin

中国

HS⊐-F: 8531. 20-000

China

HS code: 8531.20-000

23) 生產拠点 Production Site

日本(双葉モバイルディスプレイ株式会社) 及び 中国(昆山滬錸光電科技有限公司)

Japan(Futaba Mobile Display Corporation) and China(Kunshan Hutek Corporation)

24) 共通注意書 Notes

本仕様書に記載の製品は、一般電子機器(AV機器、通信機器、家電機器、アミューズメント機器、コンピュータ機器、パーソナル機器、事務機器、計測機器、産業用ロボット)に汎用標準的な用途で使用され、また、当該一般電子機器が、通常の操作、使用方法で用いられることを意図しております。高度な安全性や信頼性が必要とされ、または機器の故障、誤動作、不具合が人への生命、身体や財産等に損害を及ぼす恐れがあり、もしくは社会的影響が甚大となる恐れのある以下の用途(以下特定用途)への適合性、性能発揮、品質を保証するものではありません。

本仕様書の範囲、条件を越え、または特定用途に使用されたことにより発生した損害等については、 その責任を負いかねますのでご了承願います。

本仕様書の範囲、条件を超え、または特定用途での使用を予定されている場合、事前に弊社窓口までご相談ください。お客さまの用途に合わせ、本仕様書掲載の仕様とは別の仕様について協議させていただきます。

The products listed on this specification sheet are intended for use in general electronic equipment (AV equipment, telecommunications equipment, home appliances, amusement equipment, computer equipment, personal equipment, office equipment, measurement equipment, industrial robots) under a normal operation and use condition.

The products are not designed or warranted to meet the requirements of the applications listed below, whose performance and/or quality require a more stringent level of safety or reliability, or whose failure, malfunction or trouble could cause serious damage to society, person or property.

Please understand that we are not responsible for any damage or liability caused by use of the products in any of the applications below or for any other use exceeding the range or conditions set forth in this specification sheet. If you intend to use the products in the applications listed below or if you have special requirements exceeding the range or conditions set forth in this specification, please contact us.

①航空、宇宙機器

②輸送用機器(自動車、電車、船舶等)

③医療用機器

4発電制御用機器

⑤原子力関係機器

6海底機器

⑦交通機関制御機器

⑧公共性の高い情報処理機器

⑨軍事用機器

⑩電熱用品、燃焼機器

⑪防災、防犯機器

12各種安全装置

③その他特定用途と認められる用途

Aerospace/Aviation Equipment

Transportation Equipment (Cars, Electric Trains, Ships, etc.)

Medical Equipment

Power-generation Control Equipment

Atomic energy-related Equipment

Seabed Equipment

Transportation Control Equipment

Public Information-processing Equipment

Military Equipment

Electric Heating Apparatus, Burning Equipment

Disaster Prevention/Crime Prevention Equipment

Safety Equipment

Other applications that are not considered general-purpose applications.

なお、本製品を使用する機器の設計にあたっては、当該機器の使用用途および態様に応じた保護回路・ 装置の確保やバックアップ回路を設ける等してください。

When designing your equipment even for general-purpose applications, you are kindly requested to take into consideration securing protection circuit/device or providing backup circuits in your equipment.

Futaba 双葉電子工業株式会社

OUTER DIMENSION

