

Nastavni predmet:	GRAĐA RAČUNALA
Vježba: 14	Ponavljjanje za pisanu provjeru znanja
Cilj vježbe:	Uvježbbati pisanje programa u assembleru

1. U registar r3 upisati podatak 27h. Uvećati taj podatak za 1 i prenijeti ga na lokaciju E0h. Umanjiti ga za 1 i prenijeti u stog. Pročitati podatak iz stoga na lokaciju E1h.
2. U akumulator upisati podatak 2Eh, a u memorijsku lokaciju 5Ch podatak 06h. Podijeliti ova dva podatka te kvocijent pohraniti u registar r6, a ostatak u registar r7.
3. Pretvori broj 2Dh u binarni zapis i pohrani ga u registar R2 (u binarnom zapisu). U registar R0 upiši broj 30h, a u akumulator upiši broj 4Ch. Izvrši operaciju ILI (OR) nad vrijednostima u akumulatoru i registru R2 i pohrani rezultat na adresu 30h indirektno adresirajući pomoću registra R0.
4. Zbroji sve brojeve od 3d do 8d koristeći CJNE i DJNZ naredbu za skok (2 različita načina). Rezultat pohrani na stog.
5. Definirati simbol "adr1" i dodijeliti mu vrijednost 31h. U akumulator upisati podatak 9Ch, a na lokaciju adr1 podatak 55h. Izvršiti logičku operaciju AND nad akumulatorom i sadržajem sa lokacije adr1. Rezultat pohraniti na lokaciju 32h. Provjeri dobiveni rezultat!
6. Od umnoška brojeva 3Dh i 07h oduzeti kvocijent dijeljenja brojeva 52h i 0Ah. Rezultat pohraniti na indirektno adresiranu lokaciju 6Ah (koristiti registar r1) i u registar r2.
7. Definiraj oznaku y i pridijeli joj vrijednost 2Ah.
Prije pete naredbe stavi oznaku spremi.
Druga naredba neka bude postavljanje broja 2A koristeći oznaku y u akumulator.
Treća naredba neka provjerava je li sadržaj akumulatora 0 i ako nije, neka skače na dio koda označen sa spremi.
Inače ide na četvrtu naredbu koja u akumulator upisuje FFh.
Peta naredba (nakon oznake spremi) neka pohranjuje sadržaj akumulatora na adresu 2Ah.

Kod neka ima ovu strukturu:

definiranje oznake y

y → akumulator

ako akumulator nije 0 skači na spremi

A = FFh

spremi: A → adresa 2Ah