

MANUEL D'UTILISATION OFFICIEL — RELAISDESK

Guide d'exploitation : Application Technicien & Application Client Viewer (v1.4.x)

1. Principe fondamental du fonctionnement RelaisDesk

Contrairement aux outils traditionnels où le client doit déchiffrer et dicter un identifiant technique et un mot de passe temporaire au téléphone, **RelaisDesk fonctionne selon une architecture asymétrique sécurisée** :

Rôle & Application	Description & Usage
Technicien d'assistance (Application Technicien)	Le professionnel active son logiciel avec sa licence d'abonnement. Depuis son tableau de bord, il génère des codes d'accès temporaires à 8 caractères pour ses clients et lance la prise en main d'un simple clic dès que le client est prêt.
Client dépanné (Application Viewer)	L'utilisateur assisté télécharge une application légère et gratuite. Il saisit simplement le code à 8 caractères fourni par le technicien. Aucun compte, aucun mot de passe ni aucune configuration réseau n'est demandée au client.

2. Guide pratique pour le Technicien d'assistance

Étape 1 : Connexion à l'Application Technicien

Au premier lancement, le technicien renseigne son **Identifiant de Licence** (format MP-XXXX-XXXX-XXXX) et sa **Clé secrète**. L'application vérifie les droits auprès de l'API sécurisée et configure automatiquement les jetons cryptographiques locaux.

Étape 2 : Génération d'un Code d'Accès Client (Code Viewer)

Dans l'onglet principal, le technicien saisit l'adresse e-mail ou la référence du client (facultatif) et clique sur « **Générer un code** ». Un code unique à 8 caractères (ex: AB12-CD34) est créé instantanément. Ce code est **valable pendant 12 heures**.

Étape 3 : Transmission du code au client

Le technicien clique sur le bouton « **Copier** » et transmet ce code au client par téléphone, SMS, messagerie ou e-mail, accompagné du lien de téléchargement du Viewer.

Étape 4 : Détection automatique et Prise en main en 1 clic

Le tableau de bord du technicien actualise en temps réel la liste des codes. Dès que le client a validé son code dans son Viewer :

- Le statut passe immédiatement au vert : « **Client prêt (ID distant détecté)** ».
- Un bouton bleu « **Se connecter** » apparaît sur la ligne du client.
- Le technicien clique sur « **Se connecter** » : la fenêtre de téléassistance démarre automatiquement sans aucune saisie d'identifiant ou de mot de passe.

3. Guide pratique pour le Client dépanné (Application Viewer)

Étape 1 : Téléchargement de l'Application Viewer

Le client télécharge l'exécutable autonome **RelaisDesk Viewer** depuis le lien fourni par le technicien ou sur relaisdesk.fr. L'application est portable, légère et ne requiert aucune installation complexe ni droits d'administration particuliers.

Étape 2 : Saisie du Code Temporaire à 8 caractères

Le client ouvre l'application. Une interface claire et épurée s'affiche avec un champ central :

- Le client tape le code d'accès fourni par son technicien (ex: AB12-CD34).
- Le client clique sur le bouton « **Se connecter** ».

Étape 3 : Activation et mise en relation automatique

L'application Viewer valide le code auprès du serveur, charge les paramètres de sécurité chiffrés et signale en tâche de fond que le poste est prêt à être pris en main.

Étape 4 : Contrôle et sécurité pour le client

Pendant toute la durée du dépannage, le client conserve la maîtrise totale de son ordinateur :

- **Visibilité complète** : Le client voit en direct chaque mouvement de souris et chaque action réalisée par le technicien.
- **Arrêt d'urgence** : Le client peut interrompre la session à tout moment d'un simple clic sur « **Déconnecter** » ou en fermant la fenêtre du Viewer.

4. Outils disponibles pendant la session de dépannage

Outil	Fonctionnalité
Modes d'affichage	Ajustement flexible : Taille originale, Adapter à la fenêtre, Étirer (Stretch 100% sans bordures noires) ou Plein écran immersif.
Multi-écrans	Bascule instantanée entre les différents moniteurs du client ou affichage multi-écrans simultané.
Transfert de fichiers	Gestionnaire bidirectionnel sécurisé pour transférer correctifs, outils de diagnostic ou documents.
Commandes système	Transmission sécurisée des raccourcis d'administration (Ctrl+Alt+Suppr, verrouillage session, redémarrage).

5. Sécurité, Chiffrement et Révocation des accès

- **Chiffrement étanche de bout en bout** : Tous les flux (audio, vidéo, saisies, fichiers) sont chiffrés par l'algorithme ChaCha20-Poly1305 (256 bits) avec clés éphémères Curve25519 (PFS). Aucun intermédiaire, y compris les serveurs relais hébergés en France, ne peut intercepter ni déchiffrer les sessions.
- **Révocation automatique** : Tout code Viewer expire au bout de 12 heures. À la fermeture de la session par le technicien ou le client, les autorisations réseau temporaires sont immédiatement détruites.
- **Conformité RGPD** : Aucune image écran, aucun mot de passe ni aucune frappe clavier n'est enregistrée.