

Manuais de instalação, atualização e backup

[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Manuais de instalação, atualização e backup](#) / [Instalação](#)
/ [Manual de instalação e configuração do Software denominado Sistema CONTROL e seu frente de caixa denominado PDV-FISCAL](#)

Manual de instalação e configuração do Software denominado Sistema CONTROL e seu frente de caixa denominado PDV-FISCAL

Este manual tem o objetivo demonstrar a instalação e configuração do Software retaguarda denominado Sistema Control e o frente de caixa denominado PDV-FISCAL. Ao final do manual, encontra-se um vídeo que ilustra de maneira breve o procedimento mencionado no manual. Recomendamos que o operador analise cada informação aqui recomendada antes de visualizar o vídeo, pois esse processo será importante para iniciar a utilização do software.

1. Requisitos mínimos exigidos pelo Sistema

- Windows: 8 (*), 8.1, 10, Server 2003 (*), 2008 (*), 2012 ou 2016; (Os sistemas operacionais assinalados com (*) tem restrições de funcionamento para a NF-e, NFC-e, SAT e MF-e. Conforme o que está descrito na NT 2016.002 da Receita Federal, o Protocolo TLS 1.2 é de uso obrigatório para a versão 4.00 de documentos eletrônicos. A versão 4.00, fora a última versão disponível para emissão de documento fiscal disponível).
- HD 240 MB SSD (ou superior) conectado a SATA 3;
- 08 GB de memória RAM;
- Monitor Super VGA com resolução mínima de 1024x768; Resolução Recomendada: 1680x1050 ou superior".
- Mouse ou dispositivo apontador compatível;
- Unidade de leitura de CD;
- Sistema Operacional atualizado com DOTNET 3.5 ou superior instalado.
- Observação: Quanto mais recursos de hardware a disposição, melhor será o desempenho do sistema.

2. Banco de Dados

Por padrão, a ARPA Sistemas **usa o banco de dados Postgre SQL 9.6 32 bits, na porta 5432 e com o usuário de sistema operacional "postgres"**. Para fazer a instalação, será necessário que o operador acesse os seguintes link:

2.1 Para 32 bits: www.arpasistemas.com.br/instaladorx32.zip

Observação: Não pode existir outra instalação do POSTGRE SQL na mesma máquina, caso exista, pode afetar a inicialização do banco de dados. Recomenda-se, antes de fazer a instalação que esse detalhe seja observado. Pois, poderá afetar o funcionamento do sistema que utiliza o banco atualmente, ou causar impactos na instalação do Sistema Control.

3. Equipamentos Homologados

3.1 ECF (Impressoras Fiscais): ECF compatível com as principais impressoras: BEMATECH, DARUMA, DATAREGIS, ELGIN/ZPM, EPSON, SWEDA e URANO.

3.2 SAT: O PDV-FISCAL está devidamente homologado para emissão de SAT (Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos) com as marcas: DIMEP, TANCA, SWEDA, ELGIN, URANO, GERTEC, NITERE, EPSON e BEMATECH.

3.3 NFC-e: O uso da NFC-e (Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica) pode ser efetuado pelo PDV-Fiscal.

A impressão da NFC-e será efetuada na impressora Não fiscal que estiver devidamente definida nos Dispositivos e Impressoras do micro computador como "Padrão de impressão do Windows".

A emissão é compátivel com qualquer impressora térmica que emita o *QR CODE*.


3.4 MFe: PDV-FISCAL está devidamente homologado para emissão de MFE (Módulo Fiscal Eletrônico) com a marca ELGIN e Tanca.

4. Instalação Sistema Control e PDV Fiscal


O primeiro passo para realizar a instalação, será fazer o download do sistema, o mesmo deverá ser realizado de acordo com as configurações do Windows.

4.1 Para 32 bits: www.arpasistemas.com.br/instaladorx32.zip

Feito o download, será necessário que o operador extraia o arquivo:



Em seguida, deve-se executá-lo como administrador.




Importante: A instalação no computador servidor deve ser executada pelo usuário do Windows chamado “ADMINISTRADOR”, pois a instalação precisa ter permissão TOTAL sobre as operações do Sistema Operacional do equipamento.


O instalador abre automaticamente o assistente que irá lhe ajudar a instalar o aplicativo de Retaguarda denominado Sistema Control, o Frente de Caixa denominado PDV-FISCAL e o Banco de Dados POSTGRESQL. Primeiramente, pressione o botão "Avançar":




Leia o contrato de licenciamento com atenção e selecione a opção "Eu aceito os termos do Contrato", pressione “Avançar ”, dando sequência no processo de instalação:




Instalando e configurando o banco de dados:




No exemplo abaixo, será marcada a opção "Instalação do sistema em micro servidor", em seguida o operador deverá pressionar "Avançar":




Pressione o botão "Instalar" ou "Voltar" caso seja necessário modificar alguma configuração escolhida nas etapas anteriores:




Aguarde finalizar a instalação, caso seja necessário interromper a instalação clique no botão “Cancelar”:



Finalizando o carregamento, o computador será reiniciado de forma automática, concluindo a instalação do Sistema. Após reiniciado, automaticamente, será listado o ícone da Arpa na área de trabalho do computador (Desktop):




Ao abrir a pasta com o ícone da Arpa, serão apresentados todos os programas que compõem os executáveis agregados ao sistema Control:





Pratto Control: Por meio deste ícone, é possível acessar o sistema de restaurante, que inclui também os módulos de Cozinha e Painel de Senha.



Acesso Remoto: Possibilita a conexão ao suporte técnico para um atendimento mais rápido e eficiente.



Agendamento de Backups: Permite ao usuário programar os horários para a execução da cópia de segurança de contingência. Essa funcionalidade não irá substituir a obrigatoriedade de realizar diariamente a ação "Preparar Cópia de Segurança". É de extrema importância que os arquivos gerados tanto pelo "Preparar Cópia de Segurança" quanto pelo "Agendamento de Backups" sejam armazenados diariamente em uma mídia externa, garantindo a maior segurança dos dados.



Gerenciador de Operações com Cartões: Este módulo permite controlar, conferir e realizar a compensação das vendas efetuadas por meio da terceirização de cobrança com cartões de crédito e/ou débito. Além disso possibilita o gerenciamento de pontuação dos cartões de fidelidade emitidos para os clientes. Lembrando que, para utilizar este módulo, é necessário adquirir uma licença.



PDV - Fiscal (Frente de Caixa): Módulo destinado às operações de venda com emissão de documentos fiscais eletrônicos, como Cupom Fiscal, NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica), MF-e (Módulo Fiscal Eletrônico) e SAT (Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos).



Preparar Cópia de Segurança: Esta função tem como principal objetivo gerar uma cópia de segurança (backup) do banco de dados, permitindo a restauração das informações em caso de perda ou falhas no sistema. Recomenda-se que o arquivo gerado seja salvo em um local externo ao computador, como um pendrive, HD externo ou armazenamento em nuvem, para garantir maior segurança dos dados.



Sistema Control: Este ícone dá acesso ao Software de Retaguarda, onde estão disponíveis as principais configurações e funcionalidades do sistema.



Ver Cópias de Segurança: Este ícone dá acesso a pasta onde ficam armazenados os backups gerados pela função

"Preparar Cópia de Segurança". A partir dessa pasta, o operador pode criar os arquivos para mídias externas, como pen drive, HD externo, outro computador, nuvem ou CD-RW, garantindo maior segurança e preservação das informações.



Ver XML - NFe: Permite o acesso á pasta onde são armazenados os arquivos XML das Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e),

tanto de entrada quanto de saída.



MDFe: Este módulo integrado ao sistema permite a emissão de manifestos eletrônicos de documentos fiscais, facilitando

o controle e a gestão da documentação fiscal no transporte de mercadorias. Esses documentos são emitidos e armazenados eletronicamente, com o objetivo de vincular os documentos fiscais transportados á unidade de carga utilizada. Sua validade jurídica é assegurada pela assinatura digital do cliente.



Agenda de cobrança: Este módulo funciona como um CRM para gerenciar o histórico de negociações, contatos e

agendamentos de cobranças de clientes inadimplentes, facilitando o acompanhamento e a organização das ações de cobrança.



Gerador de relatórios: Este módulo permite ao usuário gerar relatórios personalizados, atendendo ás suas

necessidades específicas.



Integração externa: Este módulo permite ao usuário criar layouts personalizados de arquivos TXT ou CSV,


selecionando as informações e os campos que deseja incluir.



Gerenciador de Integrações: No gerenciador, é possível integrar com o E-commerce, Smart Força de Vendas e

Dashboard. O usuário poderá configurar as integrações de acordo com os níveis de acesso definidos, ou seja, o sistema permite login, mas o acesso as funcionalidades será muito restrito conforme as permissões estabelecidas no gerenciador.

Concretizando a operação, será necessário abrir o sistema, no exemplo abaixo, o acesso será feito ao sistema control. Como ainda não foi atrelada nenhuma licença, ocorrerá a seguinte mensagem:



Ao pressionar o botão "OK" a tela de registro será aberta:

A janela "Assistente para ativação do sistema" apresenta o logo da ARPA SISTEMAS no topo. Abaixo, o título "Iniciar ativação" é seguido por uma instrução: "Para iniciar o processo de ativação, informe no campo abaixo o CPF/CNPJ que fará o uso do sistema e pressione o botão continuar." Há um campo de entrada para o CPF/CNPJ e um botão "Continuar". Abaixo do campo, há o texto "ou realize a ativação offline" e um link "Ativação offline". No rodapé, há o texto "Voce possui licença demonstrativa" e um botão "Ativar demonstrativo".


O cliente deverá informar o CPF/CNPJ e pressionar o botão "Continuar". Após informar o CPF/CNPJ, será necessário preencher o formulário com os dados cadastrais da sua empresa, após pressione o botão "Confirmar":

A janela "Assistente para ativação do sistema" contém duas seções principais. A primeira, "Dados da empresa", possui campos para: CPF/CNPJ (00.000.000/0000-00), RG/IE (1111111), Razão social (TESTE), Fantasia (TESTE), Regime (NORMAL), Indústria (NÃO), CEP (89700-000), Endereço (RUA CENTRO), Número (123), Bairro (CENTRO), Cidade (CONCORDIA), UF (selecionado), E-mail (teste@gmail.com), Telefone ((49)00000-0000) e Responsável (TESTE). A segunda seção, "Outros", contém campos para Insc. Municipal, Insc. Suframa, Insc. Substituto e CNAE principal, além de dois checkboxes: "Empresa de prestação de serviços" e "Apuração de impostos por regime de caixa". No rodapé, há os botões "Voltar" e "Confirmar".

Em seguida, o sistema estará pronto para utilizar:



Ao abrir o Sistema Control, o usuário deve informar o seu código e a senha de acesso. No primeiro acesso o número do usuário administrador é "1" e a senha é "super".




5. Configurando o PDV-FISCAL


Para configurar o PDV - Fiscal, primeiramente o operador deverá acessar o ícone "PDV-Fiscal" contido na área de trabalho:



Informe o número do "Usuário: 1" e a "senha: super", o Sistema PDV-FISCAL será aberto com acesso às operações:



No primeiro acesso o PDV-FISCAL, o mesmo vai identificar que não existe nenhum equipamento para configuração do PDV habilitado, e então será necessário iniciar a configuração:



5.1 EQUIPAMENTO:

5.1.1 ECF (Impressora Fiscal). Marcas: BEMATECH, DARUMA, DATAREGIS, ELGIN/ZPM, EPSON, SWEDA e URANO.

- 5.1.2 SAT:** Marcas: DIMEP, TANCA, SWEDA, ELGIN, URANO, GERTEC, NITERE, EPSON e BEMATECH.
- 5.1.3 NFC-e:** Impressora que possibilita marcar “Padrão de impressão do Windows”. A emissão é compátivel com qualquer impressora térmica que emita o *QR CODE*.
- 5.1.4 MFe:** PDV-FISCAL. Marca ELGIN e Tanca.

5.2 PORTA DE COMUNICAÇÃO: Porta utilizada para comunicar a impressora fiscal com o micro, a mesma deverá estar emulada, em alguma porta serial: COM1, COM2, COM 3, COM4, COM5...

5.3 VELOCIDADE DA IMPRESSORA: Velocidade da porta de comunicação utilizada para comunicar a impressora fiscal com o micro.

No exemplo abaixo, será configurado NFCE, no caso, só foi necessário informar o equipamento NFC-e, visto que as demais informações são desabilitadas.

Caso o operador necessitar, existem manuais que explicam como configurar SAT, MF-e e impressora fiscal, respectivamente: [Manual de configuração do equipamento SAT/MFE](#) e [Manual de configuração de acesso padrão do PDV](#):

Configuração do PDV

Configuração do equipamento

Equipamento:

ecfNFCe

Nº Terminal:

Porta de Comunicação:

COM1

Nº de Série:

Velocidade Porta COM:

9600

Servidor SAT/MF-e:

0

Arredonda/Trunca:

A

Código Nacional ECF:

Gerencial Padrão:

Gerencial Ident. PAF-ECF:

Casas Decimais Quantidade:

Gerencial Par. de Config:

Casas Decimais P. Unitário:

Testar Comunicação

Localizar Impressora

Espécies de pagamento

Código	Descrição	Ind	Descrição	Tecla

Cod.	Espécie	Ind	Forma PGTO	Tecla

Associar

Desassociar

Recarregar

Listar Espécies de Pagamento

Configurações adicionais

Tipo PAF-ECF:

0 - NORMAL

OK

Fechar

Após selecionar o equipamento NFC-e, será necessário que o operador clique no botão "Testar comunicação":

Configuração do PDV

Configuração do equipamento

Equipamento:ecfNFCE

Nº Terminal:

Porta de Comunicação:COM1

Nº de Série:

Velocidade Porta COM:9600

Servidor SAT/MF-e:0

Arredonda/Trunca:A

Código Nacional ECF:

Gerencial Padrão:

Gerencial Ident. PAF-ECF:

Casas Decimais Quantidade:

Gerencial Par. de Config:

Casas Decimais P. Unitário:

Testar Comunicação

Localizar Impressora

Espécies de pagamento

Código	Descrição	Ind	Descrição	Tecla

Cod.	Espécie	Ind	Forma PGTO	Tecla

Associar

Desassociar

Recarregar

Listar Espécies de Pagamento

Configurações adicionais

Tipo PAF-ECF:0 - NORMAL

OK

Fechar

Nesse momento será mostrado o número do terminal e o número de série do equipamento. O próximo passo será associar as espécies de pagamento, para isso basta pressionar o botão "Listar Espécies de Pagamento":

Configuração do PDV

Configuração do equipamento

Equipamento:ecfNFCE

Nº Terminal:1

Porta de Comunicação:COM1

Nº de Série:

Velocidade Porta COM:9600

Servidor SAT/MF-e:0

Arredonda/Trunca:A

Código Nacional ECF:

Gerencial Padrão:

Gerencial Ident. PAF-ECF:

Casas Decimais Quantidade:3

Gerencial Par. de Config:

Casas Decimais P. Unitário:3

Testar Comunicação

Localizar Impressora

Espécies de pagamento

Código	Descrição	Ind	Descrição	Tecla

Cod.	Espécie	Ind	Forma PGTO	Tecla

Associar

Desassociar

Recarregar

Listar Espécies de Pagamento

Configurações adicionais

Tipo PAF-ECF:0 - NORMAL

OK

Fechar

Em seguida será necessário associar as espécies do sistema, com as do equipamento. Na grade da esquerda o sistema traz as espécies cadastradas no Sistema Control (Menu Cadastros > Financeiro > Espécies). Na grade da direita o sistema exibe as espécies cadastradas no equipamento (Exemplo na ecf).

Selecione a espécie do Sistema Control na grade da esquerda e a espécie correspondente da impressora fiscal na grade da direita e clique no botão “Associar”. Esse procedimento deve ser feito individualmente para cada espécie:

Configuração do PDV

Configuração do equipamento

Equipamento:ecfNFCE

Nº Terminal:1

Porta de Comunicação:COM1

Nº de Série:

Velocidade Porta COM:9600

Servidor SAT/MF-e:0

Arredonda/Trunca:A

Código Nacional ECF:

Gerencial Padrão:

Gerencial Ident. PAF-ECF:

Casas Decimais Quantidade:3

Gerencial Par. de Config:

Casas Decimais P. Unitário:3

Testar Comunicação

Localizar Impressora

Espécies de pagamento

Código	Descrição	Ind	Descrição	Tecla
4	BOLETO	4	BOLETO	F1
9	CARTAO	9	CARTAO	F2
2	CHEQUE	2	CHEQUE	F3
3	CREDITO DE CLIENTE	3	CREDITO DE CLIENTE	F4
8	CREDITO DE FORNECEDOR	8	CREDITO DE FORNECEDOR	F5
		1	DINHEIRO	F6
		5	DIPLICATA	F7

Cod.	Espécie	Ind	Forma PGTO	Tecla
4	BOLETO	4	BOLETO	F1
9	CARTAO	9	CARTAO	F2
2	CHEQUE	2	CHEQUE	F3
3	CREDITO DE CLIENTE	3	CREDITO DE CLIENTE	F4

AssociarDesassociarRecarregarListar Espécies de Pagamento

Configurações adicionais

Tipo PAF-ECF:0 - NORMAL

OKFechar

OBS: Atenção no momento que estiver associando as espécies de pagamento caso o terminal que está sendo configurado for trabalhar com TEF é necessário associar as espécies de pagamento cartão de crédito e cartão de débito.

Caso houver dúvidas, o operador poderá consultar mais detalhes no menu: [Manual das configurações do TEF no PDV](#).

6. Periféricos

6.1 Leitor de código de barras: Os requisitos necessários para seu leitor ser compatível com o Sistema são:

- Leitor com conector PS2 ou USB. Deve permitir a leitura do código de barras no Sistema operacional Windows em um editor de texto padrão (bloco de notas);
- Deve estar configurado para leituras no padrão EAN13.

OBS: O Sistema Control não faz comunicação direta com a balança, pois esta não é uma prática permitida pelos fabricantes de balanças.

6.2 Gaveta: Para a utilização de gaveta no módulo de Frente de Caixa PDV-FISCAL, esta deve ser compatível com a impressora instalada no Frente de Caixa, pois a gaveta deve estar conectada a impressora, seja ela ECF, NFC-e ou SAT.

6.3 Balança: O Sistema Control está preparado para gerar arquivos com informações dos produtos cadastrados para as balanças que utilizam os aplicativos: MGV4, MGV5, URF32, TSC, PGR e SMART.

Esses aplicativos fazem a leitura dos arquivos gerados atualizando o cadastro nas balanças das marcas: FILIZOLA, TOLETO, URANO, ELGIN e BALMAK.

As mesmas devem estar configuradas e com seus aplicativos de comunicação instalados.

Caso houver dúvidas de como configurar balanças, o operador poderá consultar os seguintes manuais: Configuração de balança de check Out e pesadeira e Configuração balança sistema Retaguarda e PDV-FISCAL.

7. Vídeo ilustrativo



Instalação do sistema

Arpa Sistemas

06:26

Última atualização: terça, 20 mai 2025, 16:02

◀ Manual dos módulos adicionais do plano intermediário

Seguir para...

Manual de instalação e configuração do Software denominado Sistema CONTROL com mais de uma base de dados ►

Arpa Sistemas de Informática Ltda.