

/ Configuração de Documentos Eletrônicos (MEI/NF-e/NFC-e/SAT/MF-e Impressora fiscal (ECF)). / Manual de configuração do sistema MEI

Após realizar a instalação do sistema, será apresentada a tela de registro. Para informar que a empresa se enquadra no regime MEI, deverá ser informado no campo *Regime* a opção **Microempreendedor Individual**.

Ao selecionar o regime MEI, automaticamente o sistema irá abrir o contrato de Microempreendedor Individual. Ao aceitar todos os termos de contrato, deve-se marcar a opção "Li e estou de acordo com os termos do contrato" pressionar o botão "OK".

Contrato Microempreendedor Individual

Sistema CONTROL foi desenvolvido para o gerenciamento de micro, pequenas empresas e para microempreendedores individuais(MEI). Ao instalar o software e passar a utilizá-lo, o Licenciado é responsável individualmente pela sua adequação da verdadeira relação do seu regime de tributação escolhido e os resultados obtidos por meio do software.

As informações lançadas ou compiladas pelo software ou pela interação com qualquer outro hardware ou software, é de inteira responsabilidade do Licenciado, sendo que de nenhuma forma a ARPA SISTEMAS, e/ou Distribuidor Exclusivo e/ou Revendedor Autorizado, serão responsabilizados pelo uso indevido do software pra fins de sonegação fiscal, por qualquer dano decorrente, perda pecuniária, penalidade ou multa de origem tributária.

Regras de utilização do sistema MEI - Microempreendedor Individual

- Ler com atenção o contrato do MEI antes de iniciar o uso do sistema;
- Este sistema servirá para gerenciar os controles financeiros e de estoque, permitindo a emissão de vários relatórios;
- Gerenciar as notas emitidas pelo programa da Receita;
- É usado para empresas que faturam até R\$81.000,00 ao ano e não tem participação em outra empresa como sócio ou titular;
- Na utilização do sistema MEI, será permitido a emissão de Nota Fiscal Eletrônica, Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica e Nota Fiscal Eletrônica de Serviço, caso seja desejado pelo cliente;
- Só é possível utilizar o Sistema MEI se não há nenhuma ECF configurada na base de dados;
- Não é permitido uma empresa sair do Regime Normal ou do Simples Nacional para o MEI;

☒ Li e estou de acordo com os termos do contrato

OK

Fechar

Após realizar o registro com regime MEI, a janela de login do sistema será apresentada para o operador de forma diferenciada, conforme exemplificado na imagem abaixo:

Sistema para Microempreendedor Individual - MEI

Empresa:

Usuário:

ADMINISTRADOR

Senha:

Ok

Fechar

Fechar Programa

2. Configurações para emissão de NF-e

Para que o usuário possa realizar a emissão de notas no Regime MEI, é necessário primeiramente acessar as configurações do sistema. Para isso vá até o menu **Utilitários > Configurações > Configurações do Sistema**.



Ao abrir as configurações é necessário acessar a aba "NF-e", e marcar a configuração "Emite NF-e para regime MEI?" Ao configurar o sistema como MEI, somente será possível emitir Nota Fiscal Eletrônica, no momento que a configuração de utilização for marcada.

Configurações do Sistema

Emissão NF-e

☒ Utiliza Nota Fiscal Eletrônica

Ambiente: Ajustar sequência

Número de série certificado: 🔍

Certificado: 🔍

Senha: Testar certificado no navegador

Versão do layout:

Série:

Diretório do(s) arquivo(s) XML: ...

Método de sincronismo: Resposta não depende de consulta posterior. Casas decimais para o preço:

Método de envio: Casas decimais para a quantidade:

SSL Lib:

Tempo de espera: Mínimo 5 segundos

Impressão (DANFe)

☐ Imprimir código e fantasia do cliente nas observações

☐ Imprimir código e fantasia do fornecedor nas observações

☐ Imprimir fantasia do recebedor no canhoto da NFe?

☐ Destacar dados do recebedor no canhoto da NFe?

☐ Destacar valor do documento no canhoto NFe?

☐ Nota de serviço em formulário

☐ Adiciona vendedor nos dados adicionais?

☒ Emite NF-e para regime MEI?

☐ Imprimir dados de lote/validade na Danfe?

☐ Substituir o código interno pelo código de fábrica no XML e no DANFe?

Orientação de impressão:

Tamanho da fonte (dados adicionais):

Mensagem adicional:

Motivo entrada em contingência:

Autorizados para download do XML

Autorizado(a): CPF/CNPJ: +

Lista de autorizado(a):

Autorizado(a)	CPF/CNPJ	Excluir

OK Fechar

3. Configurações para emissão de NFC-e

Na aba "NFC-e", e marcar a configuração "Utiliza Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica". Ao configurar o sistema como MEI, somente será possível emitir Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica no momento que a configuração de utilização for marcada.

Configurações do Sistema

Emissão NFC-e

☒ Utiliza nota fiscal ao consumidor eletrônica

Ambiente: Ajustar sequência

Número de série certificado: ...

Certificado: ...

Senha:

Layout Qr-Code: Versão do layout:

Série: Nº 1ª NFC-e pré venda móvel:

ID Token:

Token:

Método de sincronismo: Resposta não depende de consulta posterior. ☐ Emite NFC-e para regime MEI

Método de envio: ☐ Emite NFC-e de fatura

SSL Lib: Tempo de espera: Mínimo 5 segundos

Contingência

Habilitar contingência:

? Nº de notas em contingência:

Tempo limite para autorizar contingência(horas):

Motivo entrada em contingência:

Impressão (DANFCE)

Modelo da impressão: Fonte da impressão:

☐ Destacar responsável da emissão na NFC-e

Mensagem adicional:

OK Fechar

Após certificar-se de que a configuração está devidamente marcada, para uma empresa do MEI utilizar o sistema PDV é necessário realizar a configuração do terminal. Para isso, primeiramente é necessário realizar o login do PDV Fiscal.

Sistema para Microempreendedor Individual - MEI

Empresa:

Usuário: 1 ADMINISTRADOR

Senha:

Ok Fechar Fechar Programa

Ao acessar abrirá a tela de configuração, onde se faz necessário realizar a configuração do terminal conforme exemplificado na imagem abaixo:

Configuração do PDV

Configuração do equipamento

Equipamento:ecfMEI

Nº Terminal:2

Porta de Comunicação:COM1

Nº de Série:746A1BB5

Velocidade Porta COM:9600

Servidor SAT/MF-e:0

Arredonda/Trunca:A

Código Nacional ECF:

Gerencial Padrão:

Gerencial Ident. PAF-ECF:

Casas Decimais Quantidade:3

Gerencial Par. de Config:

Casas Decimais P. Unitário:3

Testar Comunicação

Localizar Impressora

Espécies de pagamento

Código	Descrição
4	BOLETO
9	CARTAO
2	CHEQUE
3	CREDITO DE CLIENTE
8	CREDITO DE FORNECEDOR

Ind	Descrição	Tecla
4	BOLETO	F1
9	CARTAO	F2
2	CHEQUE	F3
3	CREDITO DE CLIENTE	F4
8	CREDITO DE FORNECEDOR	F5
1	DINHEIRO	F6

Cod.	Espécie	Ind	Forma PGTO	Tecla
4	BOLETO	4	BOLETO	F1
9	CARTAO	9	CARTAO	F2
2	CHEQUE	2	CHEQUE	F3
3	CREDITO DE CLIENTE	3	CREDITO DE CLIENTE	F4

Associar

Desassociar

Recarregar

Listar Espécies de Pagamento

Configurações adicionais

Tipo PAF-ECF:0 - NORMAL

OK

Fechar

Ao testar comunicação, fazer a devida associação das espécies de pagamento e pressionar o botão OK, o PDV estará pronto para uso:

Sistema para Microempreendedor Individual - MEI

PDV LIVRE

Quantidade

1,000

Produto

Preço de venda

0,000

Total

0,00

F1 - Ajuda
F11 - Menu
Ctrl+F11 - Menu de opções

Subtotal:0,00

4. Alterando o regime após ter feito o registro

Além das configurações citadas acima é possível alterar o regime de uma empresa optante pelo simples nacional para empresa do Regime MEI. Lembrando que para fazer essa migração é necessário que a base de dados não tenha documentos fiscais emitidos vinculados à ela. Para fazer a alteração será necessário acessar as configurações do sistema. Na aba "Dados da Empresa" existe o campo "Regime". Nesse campo pode-se alterar o regime de MEI para Normal ou Simples.

Configurações do Sistema

Dados da empresa

Razão social:	
Nome fantasia:	
CEP:	
Endereço:	
Número:	Bairro:
Cidade:	UF:
Telefone:	
CNPJ:	
IE:	IM:
URL:	
Email:	
Contato:	

Dados Tributários

Regime (CRT):	Simples Nacional (CRT=1)
Inscrição Suframa:	Regime Normal (CRT=3) Simples Nacional (CRT=1)
Inscrição substituto (ST):	Simples Nacional - excesso de sublimite da receita bruta (CRT=2)
Indústria:	Microempreendedor Individual (CRT= 4)
CNAE:	
☐ Empresa de prestação de serviços ☐ Apuração de impostos por regime de caixa	

Registro de versões

Data/hora da última atualização: 11/08/2025 14:50:45	Versão - Pratto control: Sistema não configurado
Versão - Agenda de cobrança: 47.25.3.0	Versão - Retaguarda/PDV - Fiscal atual: 1.25.4.0
Versão - Gerenciador de integrações: Sistema não configurado.	Versão - Retaguarda/PDV - Fiscal anterior: 1.25.4.0

OK
Fechar

Para salvar as configurações do sistema basta pressionar o botão OK. Lembrando que, caso o sistema identifique que já existe documento fiscal emitido, a seguinte mensagem será apresentada não permitindo que o operador conclua a configuração.

5. Informações relevantes

- MEI ou Microempreendedor Individual trata-se de um regime tributário usado para empresas específicas. Algumas condições para se tornar MEI segundo o que está disponível no <http://www.portaldoempreendedor.gov.br/>. Caso o empregador ter dúvidas, o ideal, é sempre antes de qualquer processo, confirmar com o contador.
- Este sistema servirá para gerenciar os controles financeiros e de estoque, permitindo a emissão de vários relatórios;
- A empresa MEI que utilizar o software da ARPA, só conseguirá utilizar balança, configurando a mesma pelo Control. Caso houver dúvidas de como configurar acesse: [Configuração de balança de check Out e pesadeira.](#)

Manual atualizado á partir da versão 1.25.5.0

Última atualização: segunda, 15 set 2025, 14:12

◀ Manual de configuração do SAT compartilhado

Seguir para...

Como fazer backup da base Control ►