# Приборная панель

### Свободное место в баке

```
Блок 17 → Кодирование
> Байт 10 — Бит 4 → активировать
→ Применить (с перезагрузкой блока)
```

```
ODIS E: 006: 0017 → refuel_volume: yes
```

логин-пароль 20103

# Отключение звукового и визуального предупреждения, если при заведенном автомобиле ключ оказался вне салона

```
Блок 17 → Кодирование
> Leaving_warning → no
→ Применить (с перезагрузкой блока)
```

## Добавление промежуточных шкал на спидометр

#### Audi

```
Блок 17 → Кодирование
> Tachometer_erweiterte_Skalenteilung → yes
→ Применить (с перезагрузкой блока)
```

## Отображение замера ускорения

#### Audi

```
Блок 17 → Адаптации
> Displayable_content_configuration
>> Drag_indicator: no_display → readout
→ Применить
```



Настройка отображения текущей передачи (в обычном режиме, в S или в обоих)

#### Audi

```
Блок 02 \rightarrow Кодирование > Block 3 - Functions: \rightarrow выбираем необходимое
```

#### или

```
Блок 02 → Адаптации
> Activate_gear_information_display
>> Activate_gear_information_display: → выбираем необходимое
```

## Отображение на проекционном дисплее

#### Audi

```
Блок 82 → Кодирование

> Navigation System: not available → available (Отображение указаний навигационной системы)

> Laptimer_activated: not available → available (Отображение запущенного таймера круга)

> clock: not available → available (Отображение текущего времени)

> Telephone: not available → available (Отображение входящего звонка)

> speedlimiter: not available → available (Отображение включенного лимитера)

> predictive_efficiency_assistant: not available → available (Отображение
```

```
указаний эко-ассистента)
→ Применить
```

## Тест стрелок

```
Блок 17 → Кодирование
> Байт 01 - Бит 0 - Демонстрация (Staging) → выбираем «Вкл»
→ Применить (с перезагрузкой блока)
```

```
ODIS E: 006: 0017 \rightarrow scenering \rightarrow yes
```

логин-пароль 20103

Рекомендация переключения на более высокую передачу (при езде на "ручном" режиме)

#### Audi

```
Блок 17 → Адаптация
> Upshift_indicator_in_the_centre_display: no_display меняем на display
→ Применить
```

логин-пароль 20103

## Комментарии