

ARDUINO PINS ATMEGA2560 PIN MATCH-UP

Arduino Pin	Port/Bit	Package Pin	Special Function(s)
D0	PE0	2	RX0 (USART0)
D1	PE1	3	TX0 (USART0)
D2	PE4	6	PWM (OC3B)
D3	PE5	7	PWM (OC3C)
D4	PG5	1	PWM (OC0B)
D5	PE3	5	PWM (OC3A)
D6	PH3	15	PWM (OC4A)
D7	PH4	16	PWM (OC4B)
D8	PH5	17	PWM (OC4C)
D9	PH6	18	PWM (OC2B)
D10	PB4	52	PWM (OC2A), SS (SPI)
D11	PB5	53	PWM (OC1A), MOSI (SPI)
D12	PB6	54	PWM (OC1B), MISO (SPI)
D13	PB7	55	PWM (OC0A), SCK (SPI), LED_BUILTIN
D14	PJ1	63	TX3 (USART3)
D15	PJ0	62	RX3 (USART3)
D16	PH1	13	TX2 (USART2)
D17	PH0	12	RX2 (USART2)
D18	PD3	45	TX1 (USART1)
D19	PD2	44	RX1 (USART1)
D20	PD1	43	SDA (TWI/I ² C)
D21	PD0	42	SCL (TWI/I ² C)
D22 - D29	PA0 - PA7	78 - 71	General GPIO
D30 - D37	PC7 - PC0	70 - 63	General GPIO
D38	PD7	50	General GPIO
D39 - D41	PG2 - PG0	39 - 37	General GPIO
D42 - D49	PL7 - PL0	36 - 29	General GPIO
D50	PB3	51	MISO (SPI)
D51	PB2	50	MOSI (SPI)
D52	PB1	49	SCK (SPI)
D53	PB0	48	SS (SPI)
A0 - A7	PF0 - PF7	97 - 90	ADC0 - ADC7
A8 - A15	PK0 - PK7	89 - 82	ADC8 - ADC15