紙杯感應垃圾桶 + 手機 App

Arduino 與手機 App 已公開於 Week7 程式入口，下載版先保護預覽。動畫是操作預期，不是實機錄影；啟用前教師核對供電與行程。

手遮住杯外感應點，舵機掀開紙蓋。開啟滿 5 秒，而且感應點已清空，才關蓋。手機可以開關、調整秒數或設定今天幾點關蓋；OLED 顯示目前狀態。

每個元件做什麼

元件	在作品中的工作
光敏	依遮光判斷是否觸發；不是測距或真正防夾感測器
SG90 舵機	帶動輕紙蓋向上掀開，再轉回覆蓋杯口
OLED	顯示模式、開關命令、倒數、等待清空或停止
ESP32 與手機	ESP32 執行規則；手機透過本組 Wi-Fi 操作 App
電池盒、降壓板	獨立供應舵機；電池盒開關才會切斷舵機電源

必要 IoT 設備：ESP32-S3、COM 資料線、麵包板、跳線、光敏模組、OLED、SG90、電池盒、降壓板、可連 Wi-Fi 的手機。

必要文具：紙杯、輕紙片、紙板底座與支架、小紙球、剪刀、膠帶、筆。杯子固定不動，舵機不承受杯子重量。

本週不接實體按鈕，也不需要 RGB。每週從空板重新接線；裝紙件、改線前關閉所有電源。完整接線、程式設定與空載測試見 Ans。

同組只用一支手機、一個控制分頁。App 上方「本組 Wi-Fi」須與 Serial 顯示的名稱相同，不能只看相同的 http 網址。

開始前先完成

先不裝紙杯 / 紙蓋：空載測試 → 教師確認設定 → 換完整程式、電池 OFF 連 App 與校正 → 準備 → 人工開電確認 → 開始。完成下頁舵盤操作後，才全部斷電裝紙蓋，重新核對帶載行程再測。Ans 另有資訊流向圖與完整步驟。

先看舵盤轉出、返回

先不裝紙件，只測舵盤 + App。App「開蓋 / 關蓋」此時看舵盤轉出 / 返回；不用為了按 App 先黏蓋。光敏放在手容易遮住的位置，手不進舵盤行程。

遇到教師設定未確認：電池維持 OFF，由教師核對並更新程式，再 RST、重連、刷新與校正。App 不能解除設定鎖。

你怎麼操作	應該看到的結果
自動模式，遮光持續約 1 秒	光敏判定遮光穩定後，舵盤轉出；OLED 顯示 OPEN 與倒數
轉出後移開手	從開啟命令起滿 5 秒，且清空已穩定 0.5 秒，送返回命令
重新遮光，持續約 8 秒	5 秒到仍不返回；OLED 顯示 WAIT CLEAR
這時移開手	清空連續 0.5 秒後才返回；回自動待機

操作前先預測：5 秒到了、但手仍遮光時，OLED 應顯示什麼？紙蓋應該轉動嗎？實作時對照第 3、4 列驗證。

CMD OPEN / CMD CLOSE 是已送命令，不是位置量測。LIGHT CLEAR / COVERED 是穩定判斷，WAIT 是未穩定或中間區，STALE 是資料過舊。親眼確認舵盤；只有嗡聲、發熱或持續晃動就關電池，不升壓硬試。

純舵機通過，再裝紙杯

照 Ans 最後一頁示意，全部斷電安裝輕紙蓋。舵機本體固定杯外、轉軸橫向；紙蓋固定在舵盤，不另黏死杯緣。教師重新核對帶載兩端，再做相同測試；蓋子不遮光敏，只投小紙球。

用手機改變垃圾桶的行為

手機是使用者操作介面，不只是數值表。先完成自動掀蓋，再逐項測試；UI 外觀可以自行設計。

第一筆要求排入後，該分頁控制到本次開機結束。其他 / 重新整理後的分頁只讀，仍可停止；要換控制頁先電池 OFF、RST，再刷新與校正。原頁短暫離線後重連不用刷新。

App 操作	必須清楚呈現的結果
開蓋並計時	秒數預填 5，可改為 1～60 的整數；例如改 10，開蓋後倒數 10 秒
關蓋	清空才關；仍遮光則顯示等待，不強制夾下去
保持開蓋	從關閉時也會轉出並保持，取消原倒數；不是凍結目前角度，也不能帶電伸手整理
恢復自動	回到光敏觸發；若最後命令是 OPEN，重新維持 5 秒再依清空條件關閉
開蓋至今天指定時間	依手機目前時間，例如 14:10:44 選 14:11；到點仍先確認清空
停止控制	停止舵機訊號，提醒人工關電；不是自動關蓋或切斷電源

手動關蓋或定時完成後，維持手動關蓋命令。要再次遮光自動開蓋，請選「恢復自動」。指定時刻只限今天、本輪剩餘時間內的一次操作；已過或太晚要拒絕。建議剩餘至少 70 秒時選下一個整分測試；時間不足就重開一輪。

最後再驗證

1. 手機短暫離線：舊資料標過期、含停止在內的控制停用；有異常直接關電池。OLED 與已接受的倒數繼續，重連不補送操作。
2. 從「準備舵機」起最多 3 分鐘：TIMEOUT 停止控制；人工關電。手機不能延長或解除；新一輪電池 OFF、USB 保持供電時按 RST、重連並刷新 App 後重新校正。
3. 完整收納：關閉並斷開電池 / 降壓供電，再拔 USB，之後拆線。只關電池，ESP32 與 OLED 還會由 USB 供電。

驗收重點：自動 5 秒、遮光不關、手機秒數 / 指定時間、OLED 與實物結果一致。這是桌上教學模型，尚非防夾、衛生或連續帶載安全認證產品。