

FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN**RÖNNOWSKA SKOLA NYTT KÖK OCH
MATSAL****OMBYGGNAD****BILAGA 1****RUMSFUNKTIONSPROGRAM EL- OCH TELESYSTEM**

Objektnr 1457-20 Hus V (Byggnad 449)

Projektnr 60095

**HELSINGBORG****FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG****Upprättad** 2025-01-27**Rev.**Develcon AB
HelsingborgUppdragsnummer **23053,001**Projektledare **Anna Olsson**Handling upprättad av **Nicklas Hult**

1 (56)

Develcon AB
Grustagsgatan 1C
254 64 HelsingborgNicklas Hult
Helsingborg
Mobil +46 (0) 790-20 27 02
nicklas.hult@develcon.se

**För installationer och funktioner se även
Rambeskrivning El- och Telesystem med bilagor.**

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖRKLARING OCH FÖRKORTNINGAR.....	4
GENERELLT FÖR SAMTLIGA RUM	4
OMRÅDE A – KOMPLETT OMBYGGNAD	5
RUM V101, ENTRÉ	5
RUM V102, MATSAL	6
RUM V120, STÄD	7
RUM V121, FÖRRUM	8
RUM V122, RWC	9
RUM V123, WC OCH V124, WC	10
RUM V125, MATSAL "TYST RUM"	11
RUM V126, MATSAL	12
RUM V127, LOUNGE	13
RUM V128, MATSAL	14
RUM V129, DISKINLÄMNING	15
RUM V130, PASSAGE	16
RUM V131 KYLRUM OCH V132 KYLRUM	17
RUM V133, FRYSRUM	18
RUM V134, VARUINTAG	19
RUM V135, STÄD	20
RUM V136, OMKLÄDNINGSRUM	21
RUM V137, OMBYTE	22
RUM V138, RWC	23
RUM V139 OCH V140 MILJÖRUM	24
RUM V141 TRAPPA	25
RUM V142, FÖRRÅD	26
RUM V144, T-FRD	27
RUM V145, KONTOR	28
RUM V146, ELCENTRAL/ELNISCH	29
RUM V147, DISKRUM	30
RUM V148, TILLAGNINGSKÖK	31
RUM V149, DEGRUM	33
RUM V150, SERVERINGSTORG	34
RUM V201 TRAPPA	35
RUM V202 TEKNIK	36
RUM V203, 204 VIND	38
OMRÅDE B – BEFINTLIGT BIBEHÅLLES I VISS OMFATTNING	39
RUM V103, BEFINTLIG ENTRÉ	39
RUM V104 PAUS, V105 WC, V106 WC, V108 STÄD	40
RUM V107 VAKTMÄSTERI (TID. OMKLÄD), V109 FRD (TID. WC), V110 VAKTMÄSTERI (TID TVÄTTR.), V111 FRD (TID. WC), V112 FRD (TID WC)	41
RUM V113 VAKTMÄSTERI (TID. OMKLÄD), V114 FÖRRÅD	42
RUM V115 TRAPPA	43

RÖNNOWSKA SKOLA NYTT KÖK OCH MATSAL
OMBYGGNAD
RUMSFUNKTIONSPROGRAM EL- OCH TELESYSTEM
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG



Uppdragsnummer

23053,001

Upprättat datum

2025-01-27

Revideringsdatum

Rev.bet.

Sida

3 (56)

RUM V116 MÖTESRUM (TID. UNDERVISNINGSLOKAL)	44
RUM V117 VAKTMÄSTERI (TID. FANER LAGER), V118 VAKTMÄSTERI (TID SLIPRUM), V119 VAKTMÄSTERI (TID KOMPRESSOR)	45
RUM V119 VAKTMÄSTERI (TID KOMPRESSOR)	46
RUM V205 TEKNIK	47
RUM V206 TEKNIK	48
RUM V207 TEKNIK	49
RUM V208 TEKNIK	50
RUM V209 TRAPPA	51
RUM V210 TEKNIK	52
OMRÅDEN UTOMHUS	53
NORRSIDA & VÄSTSIDA – GÅNGVÄG, ENTRÉER, FASADER	53
VÄSTSIDA - PARKERINGSPLATS FÖR BILAR	54
SYDSIDA (DÖRR D30 OCH D20)	55
ÖSTSIDA (MOT BREDGATAN VÄG)	56

Förklaring och förkortningar

Denna bilaga ansluter till och tillhör rambeskrivningen för projektet.

Se dokumentlista i rambeskrivning och AF-del för hänvisningar till bilagor och ritningar.

Tid. – Tidigare

Frd. – Förråd

Ö.k. – Överkant

Ö.f.g – Över färdigt golv

Dikt – Direkt emot

BE – Byggentreprenör

EE – Elentreprenör

VE,Vent – Ventilationsentreprenör

DUC – Dataundercentral

VA,VS – Vatten och sanitet entreprenör

Område – Framgår på arkitekturritning

Central styrning – Via programmerbar DALI-router placerad i elcentral

Lokal styrning – Via extern sensor eller inbyggd sensor i armaturen

Generellt för samtliga rum

Rambeskrivning el gäller tillsammans med detta rumsfunktionsprogram.

Nedan är beskrivet i rambeskrivning och framgår ej i detta dokument:

- Spårning och bilning i platta. Se 61 Kanalisationssystem.
- Brandlarm. Se 63.CBB/1 och brandskyddsbeskrivning.
- Nödbelysning. Se 63.FH och brandskyddsbeskrivning
- Passagesystem och dörrfunktioner. Se 64.CCB/3 och dörruppställning i arkitekturritning.
- Inbrottslarm. Omfattning som gäller i hela anläggningen se 64.CBEB.

Armaturförteckning med typgodkända-armaturer finns i separat bilaga.

För samtliga rum inom **Område A** ingår komplett demontering och rivning av alla befintliga elinstallationer samt kompletta nya elinstallationer.

För rum inom **Område B** bibehålls befintliga installationer i omfattning beskrivet enligt rambeskrivning och detta rumsfunktionsprogram.

Digitala 360 foto på befintlig anläggning: <https://develcon.se/maps/ronnowska-matsal/>

OMRÅDE A – KOMPLETT OMBYGGNAD

RUM V101, Entré

ALLMÄNT

KANALISATION

Dolt och infällt.

KRAFT

2st 2-vägs vägguttag ovan undertak utspritt i rummet ovan lämpliga fria väggytor.

1st 2-vägs uttag till WIFI accesspunkt ovan undertak.

Allmänna 2-vägs vägguttag 1st per varje 7 meter påbörjad väggyta. 300 öfg. Bilning utförs i betongvägg.

DATA

1st dubbelt datauttag till WIFI accesspunkt ovan undertak. Placeras bredvid kraft uttag.

2st data uttag ovan undertak. Placeras bredvid kraft uttag.

1st datauttag för ur klocka. Placering samordnas med brukare.

1st PoE datauttag för övervakningskamera. Placering samordnas med brukare.

BELYSNING

Armaturval: L2, L6, L10

Belysning enligt prickad typritning och koncept i E-bilaga 2 Ljusberäkning ljuskoncept.

Armaturer monteras pendlat och infällt i välvt undertak och U-balk.

Central styrning via DALI2. Se 63.F i rambeskrivning.

INBROTTSLARM

1st Omnis rörelsedetektor

ÖVRIGT

RUM V102, Matsal

ALLMÄNT

KANALISATION

Dolt och infällt.

KRAFT

1st 2-vägs vägguttag 300 öfg vid vartannat ytterfönster c.a. 7m c/c. Bilning utförs i betongvägg.

2st 2-vägs uttag ovan undertak utspritt i rummet varav ett monteras intill datauttag.

Allmänna 2-vägs vägguttag 1st per varje 7 meter påbörjad väggyta. 300 öfg. Förutom väggyta med ytterfönster. Bilning utförs i betongvägg.

DATA

1st datauttag ovan undertak för WIFI/projektor/reserv. Monteras intill kraftuttag. Exakt placering samordnas med brukare.

1st PoE datauttag för övervakningskamera. Exakt placering ska samordnas med brukare.

BELYSNING

Armaturval: L3, L6, L10

Belysning enligt prickad typritning och koncept i E-bilaga 2 Ljusberäkning ljuskoncept.

Armaturer monteras pendlat och infällt i välvt undertak och U-balk.

Central styrning via DALI2. Se 63.F i rambeskrivning.

INBROTTSLARM

1st Omnis rörelsedetektor

ÖVRIGT

RUM V120, Städ

<u>ALLMÄNT</u>
<u>KANALISATION</u> Dolt och infällt.
<u>KRAFT</u> 1st 1-vägs städuttag 1000 öfg vid dörr.
<u>DATA</u>
<u>BELYSNING</u> Armaturval: L12 Ljuskraav enligt Ljus & rum. Rummets klassning Tabell 10.8 "Allmän städning". Beräkning utförs av EE. Lokal styrning. Se 63.F i rambeskrivning.
<u>INBROTTSLARM</u>
<u>ÖVRIGT</u>

RUM V121, Förrum

<u>ALLMÄNT</u>
<u>KANALISATION</u> Dolt och infällt.
<u>KRAFT</u> 1st 1-vägs städuttag 1000 öfg.
<u>DATA</u>
<u>BELYSNING</u> Armaturval: L1, L6, L17 Belysning enligt prickad typritning och koncept i E-bilaga 2 Ljusberäkning ljuskoncept. Central styrning. Styr med tillsammans med rum V101.
<u>INBROTTSLARM</u>
<u>ÖVRIGT</u>

RUM V122, RWC

ALLMÄNT

KANALISATION

Dolt och infällt.

KRAFT

DATA

BELYSNING

Armaturval: L1, L7, L8

Ljuskraav enligt Ljus & rum. Rummets klassning Tabell 10.4 "Kapprum (område), tvätttrum, badrum, omklädnings-, skåp-, dusch-, vask- och toalettområden."

Beräkning utförs av EE.

Lokal styrning. Se 63.F i rambeskrivning.

INBROTTSLARM

ÖVRIGT

Nödsignals system med komplett RWC larm. Ska monteras enligt leverantörs anvisningar inkl. signaltryckknapp, dragsnöre i fallriktning, återställning vid dörr och rumslampa med summer.

RUM V123, WC och V124, WC

<u>ALLMÄNT</u>
<u>KANALISATION</u> Dolt och infällt.
<u>KRAFT</u>
<u>DATA</u>
<u>BELYSNING</u> Armaturval: L1, L8 LjuskraV enligt Ljus & rum. Rummets klassning Tabell 10.4 "Kapprum (område), tvätttrum, badrum, omklädnings-, skåp-, dusch-, vask- och toalettområden." Beräkning utförs av EE. Lokal styrning. Se 63.F i rambeskrivning.
<u>INBROTTSALARM</u>
<u>ÖVRIGT</u>

RUM V125, Matsal "tyst rum"

ALLMÄNT

KANALISATION

Dolt och infällt.

KRAFT

1st 2-vägs vägguttag c.a. 300 öfg vid vartannat ytterfönster c.a. 7m c/c. Bilning utförs i betongvägg.

Allmänna 2-vägs vägguttag 1st per varje 7 meter påbörjad väggyta. 300 öfg. Förutom väggyta med ytterfönster. Bilning utförs i betongvägg.

2st 2-vägs uttag ovan undertak utspritt i rummet varav ett monteras intill datauttag. Exakt placering samordnas med brukare.

1st allmänt uttag på vägg vid datauttag c.a. 300 öfg vid dörr D29 för framtida reserv. Exakt placering samordnas med brukare.

DATA

1st datauttag ovan undertak i mitten av rum för framtida projektor/reserv/WIFI. Monteras intill kraftuttag. Exakt placering ska samordnas med brukare på plats.

1st datauttag på vägg vid vägguttag c.a.300 öfg vid dörr D29 för framtida reserv. Exakt placering samordnas med brukare.

1st PoE datauttag för övervakningskamera. Exakt placering ska samordnas med brukare.

BELYSNING

Armaturval: L3, L6, L10

Belysning enligt prickad typritning och koncept i E-bilaga 2 Ljusberäkning ljuskoncept.

Armaturer monteras pendlat och infällt i välvt undertak och U-balk.

Central styrning via DALI2. Se 63.F i rambeskrivning.

Separat manöverpanel placeras i detta rum i samråd med brukare.

INBROTTSALARM

1st Omnis rörelsedetektor

ÖVRIGT

RUM V126, Matsal

ALLMÄNT

KANALISATION

Dolt och infällt.

KRAFT

1st 2-vägs vägguttag c.a. 300 öfg vid vartannat ytterfönster c.a. 7m c/c. Bilning utförs i betongvägg. Allmänna 2-vägs vägguttag 1st per varje 7 meter påbörjad väggyta. 300 öfg. Förutom väggyta med ytterfönster. Bilning utförs i betongvägg.

2st 2-vägs uttag ovan undertak utspritt i rummet varav ett monteras intill datauttag.

Anslutningar enligt köksleverantör SK-Utrustningslista och köksritning. EE ska detaljprojektera enligt separat handling från köksleverantör. Bl.a nedan ska installeras enligt köksleverantörs anvisningar:

- "uttag till vattensifoner"
- "2-vägs vägguttag på egen grupp vid bänkparti"
- "vägguttag till mjölkkyllar"

DATA

1st datauttag ovan undertak i mitten av rum för WIFI/reserv. Monteras intill kraftuttag.

1st PoE datauttag för övervakningskamera. Exakt placering ska samordnas med brukare.

BELYSNING

Armaturval: L3, L6, L10

Belysning enligt prickad typritning och koncept i E-bilaga 2 Ljusberäkning ljuskoncept.

Armaturer monteras pendlat och infällt i välvat undertak och U-balk.

Central styrning via DALI2. Se 63.F i rambeskrivning.

INBROTTSLARM

1st Omnis rörelsedetektor

ÖVRIGT

RUM V127, Lounge

ALLMÄNT

KANALISATION

Dolt och infällt.

KRAFT

Allmänna 2-vägs vägguttag 1st per varje 7 meter påbörjad väggyta. 300 öfg. Förutom väggyta med ytterfönster. Bilning utförs i betongvägg.

DATA

1st PoE datauttag för övervakningskamera. Exakt placering ska samordnas med brukare.

BELYSNING

Armaturval: L3, L6, L10

Belysning enligt prickad typritning och koncept i E-bilaga 2 Ljusberäkning ljuskoncept.

Armaturer monteras pendlat och infällt i välvat undertak och U-balk.

Central styrning via DALI2. Se 63.F i rambeskrivning.

INBROTTSLARM

1st Omnis rörelsedetektor

ÖVRIGT

RUM V128, Matsal

ALLMÄNT

KANALISATION

Dolt och infällt.

KRAFT

1st 2-vägs vägguttag c.a. 300 öfg vid vartannat ytterfönster c.a. 7m c/c. Bilning utförs i betongvägg. Allmänna 2-vägs vägguttag 1st per varje 7 meter påbörjad väggyta. 300 öfg. Förutom väggyta med ytterfönster. Bilning utförs i betongvägg.

2st 2-vägs uttag ovan undertak utspritt i rummet varav ett monteras intill datauttag.

Anslutningar enligt köksleverantör SK-Utrustningslista och köksritning. EE ska detaljprojektera enligt separat handling från köksleverantör. Bl.a nedan ska installeras enligt köksleverantörs anvisningar:

- "uttag till vattensifoner"
- "2-vägs vägguttag på egen grupp till bänkparti"
- "vägguttag till mjölkkyllar"

DATA

1st datauttag ovan undertak i mitten av rum för WIFI/reserv. Monteras intill kraftuttag.

1st PoE datauttag för övervakningskamera. Exakt placering ska samordnas med brukare.

BELYSNING

Armaturval: L3, L6, L10

Belysning enligt prickad typritning och koncept i E-bilaga 2 Ljusberäkning ljuskoncept.

Armaturer monteras pendlat och infällt i välvt undertak och U-balk.

Central styrning via DALI2. Se 63.F i rambeskrivning.

INBROTTSLARM

1st Omnis rörelsedetektor

ÖVRIGT

RUM V129, Diskinlämning

ALLMÄNT

KANALISATION

Dolt och infällt.

KRAFT

DATA

Anslutningar enligt köksleverantör SK-Utrustningslista och köksritning. EE ska detaljprojektera enligt separat handling från köksleverantör.

BELYSNING

Armaturval: L16

Monteras under skärmtak över inlämningsyta.

Ljuskrav enligt Ljus & rum. Rummets klassning Tabell 44.27 "Skolmatsalar"

Beräkning utförs av EE.

Central styrning via DALI2. Se 63.F i rambeskrivning.

PASSAGESYSTEM/INBROTTSLARM

1st magnetkontakt till öppningsbar rulljalusi in till diskrum.

ÖVRIGT

RUM V130, Passage

ALLMÄNT

KANALISATION

Dolt och infällt.

KRAFT

Allmänna 2-vägs vägguttag 1st per varje 7 meter påbörjad väggyta. 300 öfg.

1st dubbelt vägguttag ovan undertak.

1st 1-vägs städuttag 1000 öfg vid lämplig placering.

Anslutningar enligt köksleverantör SK-Utrustningslista och köksritning.

Nyckelbrytare placeras enligt köksritning som manövrerar följande:

- nyckelbrytare för "köksmaskiner"
- nyckelbrytare för "kombiugnar"
- nyckelbrytare för "nattskift"
- nyckelbrytare för ALL "värmeutrustning" (kraft enligt FF TA)

DATA

BELYSNING

Armaturval: L14

Ljuskrav enligt Ljus & rum. Rummets klassning Tabell 44.19 "Kommunikationsytor, foajeer , korridorer"

Beräkning utförs av EE.

Armaturer monteras infällt i undertak.

Lokal styrning. Se även 63.F.

Knappsats/panel för manuell scenariostyrning av belysning i matsal placeras på vägg till vänster om dörr D31. Se funktioner för knappsats i rambeskrivning 63.F.

INBROTTSLARM

ÖVRIGT

RUM V131 Kylrum och V132 Kylrum

ALLMÄNT

KANALISATION

Infällt och dolt där möjligt.

KRAFT

Anslutningar enligt köksleverantör SK-Utrustningslista och köksritning.

DATA

BELYSNING

Armaturval: L15

LjuskraV enligt Ljus & rum. Rummets klassning Tabell 12.3 "Kylrum skafferi"

Beräkning utförs av EE.

Lokal styrning. Se även 63.F.

INBROTTSLARM

ÖVRIGT

RUM V133, Frysrum

ALLMÄNT

KANALISATION

Infällt och dolt där möjligt.

KRAFT

Anslutningar enligt köksleverantör SK-Utrustningslista och köksritning.

DATA

BELYSNING

Armaturval: L15

LjuskraV enligt Ljus & rum. Rummets klassning Tabell 12.3 "Kylrum skafferi"

Beräkning utförs av EE.

Lokal styrning. Se även 63.F.

INBROTTSLARM

ÖVRIGT

Instängningslarm ska vidarekopplas via centralt Omnis larm till befintlig larmsändare.

RUM V134, Varuintag

ALLMÄNT

KANALISATION

Dolt och infällt.

KRAFT

Allmänna 2-vägs vägguttag 1st per varje 7 meter påbörjad väggyta. 300 öfg. Förutom väggyta med ytterfönster. Bilning utförs i betongvägg.

2st dubbla vägguttag ovan undertak varav ett ovan väggyta

1st 1-vägs städuttag 1000 öfg vid lämplig placering.

4st dubbla vägguttag på anvisad plats till mobilladdning el dyl. Exakt placering till inredning samordnas med brukare.

Anslutningar enligt köksleverantör SK-Utrustningslista och köksritning. EE ska detaljprojektera enligt separat handling från köksleverantör. Bl.a nedan ska installeras enligt köksleverantörs anvisningar:

- "lyftvagn"
- "entresignalssystem"
- "anslutning till varukyla"

DATA

Anslutningar enligt köksleverantör SK-Utrustningslista och köksritning.

Bl.a nedan ska installeras enligt köksleverantörs anvisningar:

- 1st datauttag ovan undertak vid fri väggyta

1st PoE datauttag för övervakningskamera. Exakt placering ska samordnas med brukare.

BELYSNING

Armaturval: L14

Ljuskraav enligt Ljus & rum. Rummets klassning Tabell 44.19 "Kommunikationsytor, foajeer, korridorer"

Beräkning utförs av EE.

Armaturer monteras infällt i undertak.

Lokal styrning. Se även 63.F.

INBROTTSLARM

1st Omnis rörelsedetektor

ÖVRIGT

Onlineläsare/väggläsare för uppdatering av Salto lås taggar monteras vid ytterdörr D35.

RUM V135, Städ

ALLMÄNT

KANALISATION

Dolt och infällt.

KRAFT

1st 1-vägs städuttag 1000 öfg vid dörr.

Anslutningar enligt köksleverantör SK-Utrustningslista och köksritning. EE ska detaljprojektera enligt separat handling från köksleverantör. Bl.a nedan ska installeras enligt köksleverantörs anvisningar:

- Tvättmaskin
- Torktumlare

DATA

BELYSNING

Armaturval: L12

Ljuskraav enligt Ljus & rum. Rummets klassning Tabell 10.8 "Allmän städning".

Beräkning utförs av EE.

Lokal styrning. Se 63.F i rambeskrivning.

INBROTTSLARM

ÖVRIGT

RUM V136, Omklädningsrum

ALLMÄNT

KANALISATION

Dolt och infällt.

KRAFT

1st 1-vägs städuttag 1000 öfg vid dörr.

DATA

BELYSNING

Armaturval: L7

Ljuskraav enligt Ljus & rum. Rummets klassning Tabell 10.4 "Kapprum (område), tvätttrum, badrum, omklädnings-, skåp-, dusch-, vask- och toalettområden."

Beräkning utförs av EE.

Armaturer monteras infällt i undertak.

Lokal styrning. Se 63.F i rambeskrivning.

INBROTTSLARM

ÖVRIGT

RUM V137, Ombyte

ALLMÄNT

KANALISATION

Dolt och infällt.

KRAFT

1st 1-vägs städuttag 1000 öfg vid dörr.

DATA

BELYSNING

Armaturval: L7

Ljuskraav enligt Ljus & rum. Rummets klassning Tabell 10.4 "Kapprum (område), tvätttrum, badrum, omklädnings-,skåp-,dusch-, vask- och toalettområden."

Beräkning utförs av EE.

Armaturer monteras infällt i undertak.

Lokal styrning. Se 63.F i rambeskrivning.

INBROTTSLARM

ÖVRIGT

RUM V138, RWC

ALLMÄNT

KANALISATION

Dolt och infällt.

KRAFT

DATA

BELYSNING

Armaturval: L7, L8

Ljuskraav enligt Ljus & rum. Rummets klassning Tabell 10.4 "Kapprum (område), tvätttrum, badrum, omklädnings-, skåp-, dusch-, vask- och toalettområden."

Beräkning utförs av EE.

Lokal styrning. Se 63.F i rambeskrivning.

INBROTTSLARM

ÖVRIGT

Nödsignals system med komplett RWC larm. Ska monteras enligt leverantörs anvisningar inkl. signaltryckknapp, dragsnöre i fallriktning, återställning vid dörr och rumsampa med summer.

RUM V139 och V140 Miljörum

ALLMÄNT

KANALISATION

Infällt och dolt där möjligt.

KRAFT

1st 1-vägs städuttag IP44 1000 öfg vid dörr.

Anslutningar av schuntgrupper för inkommande nya vatten och fjärrvärmeservis.

Gås igenom och samordnas med VS och VA.

Anslutningar enligt köksleverantör SK-Utrustningslista och köksritning. EE ska detaljprojektera enligt separat handling från köksleverantör. Bl.a nedan ska installeras enligt köksleverantörs anvisningar:

- Luftrenare

Ozonaggregat ska förreglas över närvarogivare. Vid detektering ska ozonaggregat brytas.

DATA

BELYSNING

Armaturval: L12

Ljuskraav enligt Ljus & rum. Rummets klassning Tabell 11.1 "Driftutrymmen, fördelningscentral, ställverk."

Beräkning utförs av EE.

Armaturer monteras utvändigt mot tak.

Lokal styrning. Se 63.F i rambeskrivning.

Miljörum V139 och V140 tänds gemensamt.

INBROTTSLARM

ÖVRIGT

RUM V141 Trappa

ALLMÄNT

KANALISATION

Utanpåliggande i kabellister.

KRAFT

1st 1-vägs städuttag 1000 öfg.

DATA

BELYSNING

Armaturval: L12

LjuskraV enligt Ljus & rum och brandskyddsbeskrivning. Rummets klassning Tabell 44.20 "Trappor"
Beräkning utförs av EE.

Armaturer monteras utvändigt mot tak/undertak och/eller på vägg.

Tänds gemensam med rum V201 på vindsvåning.

Lokal styrning. Se 63.F i rambeskrivning.

Matning till armaturer ska utföras enligt brandskyddsbeskrivning.

INBROTTSLARM

ÖVRIGT

RUM V142, Förråd

ALLMÄNT

KANALISATION

Dolt och infällt.

KRAFT

1st 1-vägs städuttag 1000 öfg vid dörr.

DATA

BELYSNING

Armaturval: L12

Ljuskraav enligt Ljus & rum. Rummets klassning Tabell 44.25 "Förråd för undervisningsmaterial".

Beräkning utförs av EE.

Även kryputrymme under trappa ska belysas.

Lokal styrning. Se 63.F i rambeskrivning.

INBROTTSLARM

ÖVRIGT

RUM V144, T-frd

ALLMÄNT

KANALISATION

Dolt och infällt.

KRAFT

1st 1-vägs städuttag 1000 öfg vid dörr.

DATA

BELYSNING

Armaturval: L12

Ljuskraav enligt Ljus & rum. Rummets klassning Tabell 44.25 "Förråd för undervisningsmaterial".

Beräkning utförs av EE.

Även kryputrymme under trappa ska belysas.

Lokal styrning. Se 63.F i rambeskrivning.

INBROTTSLARM

ÖVRIGT

RUM V145, Kontor

ALLMÄNT

KANALISATION

Dolt och infällt.

KRAFT

1st dubbelt vägguttag c.a. 300 öfg vid ytterfönster.

1st 1-vägs städuttag 1000 öfg vid dörr.

Anslutningar enligt köksleverantör SK-Utrustningslista och köksritning. EE ska detaljprojektera enligt separat handling från köksleverantör. Bl.a nedan ska installeras enligt köksleverantörs anvisningar:

- 2-vägs vägguttag vid varje arbetsplats (2st)

DATA

Anslutningar enligt köksleverantör SK-Utrustningslista och köksritning. EE ska detaljprojektera enligt separat handling från köksleverantör. Bl.a nedan ska installeras enligt köksleverantörs anvisningar:

- 2-vägs datauttag vid varje arbetsplats (2st)

1st PoE datauttag för övervakningskamera. Exakt placering ska samordnas med brukare.

BELYSNING

Armaturval: L4, L7, L9 med dragdim

Rum ska ha minst 1st pendlad kontorsarmatur vid skrivbord.

Ljuskrav enligt Ljus & rum. Rummets klassning Tabell 44.25 "Förråd för undervisningsmaterial".

Beräkning utförs av EE.

Lokal styrning. Se 63.F i rambeskrivning.

INBROTTSLARM

1st Omnis rörelsedetektor

ÖVRIGT

RUM V146, Elcentral/Elnisch

ALLMÄNT

KANALISATION

Utanpåliggande montage.
Kabelstege från central upp till tak. OBS hög takhöjd.
Genomföringar och tätningar utförs mellan våningsplan.
Grop och spårning efter behov för kabelrör i golv.
Se även omfattning i SK-Utrustningslista och köksritning.

KRAFT

Huvudjordningsskena.
Elcentral A1KA.
Anslutning av elinstallationer som placeras här.
1st dubbelt uttag, avsäkrat 16A, monteras vid dörr (över egen personskyddsautomat).
2st dubbla uttag per stativ/skåp, centralutrustning, respektive uttag över egen personskyddsautomat.
Anslutningar enligt köksleverantör SK-Utrustningslista och köksritning. EE ska detaljprojektera enligt separat handling från köksleverantör.

DATA

1st dubbla datauttag för centralutrustning/mätvärdesinsamling

BELYSNING

Armaturval: L12
Ljuskrav enligt Ljus & rum. Rummets klassning Tabell 11.1 "Driftutrymmen, fördelningscentral, ställverk".
Beräkning utförs av EE.
Lokal styrning. Se 63.F i rambeskrivning.

INBROTTSLARM

ÖVRIGT

RUM V147, Diskrum

ALLMÄNT

KANALISATION

Dolt och infällt.

KRAFT

1st 1-vägs städuttag 1000 öfg vid dörr.

2st 2-vägs uttag ovan undertak utspritt i rummet varav ett monteras intill datauttag.

Anslutningar enligt köksleverantör SK-Utrustningslista och köksritning. EE ska detaljprojektera enligt separat handling från köksleverantör. Bl.a nedan ska installeras enligt köksleverantörs anvisningar:

- Rulljalusi
- Disksorteringsbänk
- Tunneldiskmaskin
- Strömställare rulljalusi
- Styr tryckknapp för forcering av imkåpa

DATA

1st datauttag ovan undertak i mitten av rum för WIFI/reserv. Monteras intill kraftuttag.

BELYSNING

Armaturval: L16

Ljuskrav enligt Ljus & rum. Rummets klassning Tabell 44.28 "Kök".

Beräkning utförs av EE.

Armaturer monteras infällt i undertak.

Lokal styrning. Se 63.F i rambeskrivning.

Belysning och kanalisation som levereras integrerat i imkåpor till köksutrustning ansluts och tänds via närvarodetektorer. Räkna med att hjälprelä/kontaktor via ingångsmodul placerad i elcentral behövs. Samordnas med VVS-styr.

INBROTTSLARM

ÖVRIGT

RUM V148, Tillagningskök

ALLMÄNT

KANALISATION

Dolt och infällt.

Kabelrör till köks-ö och kokgrytor ska spåras in i golv.

Trångt med kabelstegar ovan undertak i köket

EL ska samordna och rördragning ovan undertak innan ventilationskåpor monteras.

Se omfattning SK-Utrustningslista. Kanalisation till köksutrustning enligt lev anvisningar.

KRAFT

2st 2-vägs uttag ovan undertak utspritt i rummet varav ett monteras intill datauttag.

Anslutningar enligt köksleverantör SK-Utrustningslista och köksritning. EE ska detaljprojektera enligt separat handling från köksleverantör. Bl.a nedan ska installeras enligt köksleverantörs anvisningar:

- Grönsaksskärare, konservöppnare, snabbhack, termosbryggare
- Värmeskåp, värmehällar
- Flera värmelampor via höj och sänkbar elskena
- Induktionshällar
- Mikrovågsugnar
- Flera stycken pelarställda kombiugnar
- Stor kombiugn
- Stor induktionshäll
- Stort kombibord
- Stora kokgrytor med omrörare med golvanslutning
- Många 2-vägs vägguttag till köksutrustning varav varje på egna grupper
- Vägguttag med timer på egen grupp
- Många säkerhetsbrytare för kombiugnar
- Säkerhetsbrytare för kombibord
- Flera manöverbrytare för serveringsenheter och värmelampor
- Tryckknappar för forcering av imkåpor (samordnas med styr)

All "värmeutrustning" ska kopplas över kontakter i centraldel och nyckelbrytare med signallampa som monteras vid dörr. (Se även rum V130)

Köksutrustning ska vara förreglad över kontakter i elcentral och brytas vid utlöst punktsläckningssystem (ansulex). Samordnas med VVS-styr.

DATA

1st datauttag ovan undertak i mitten av rum för WIFI/reserv. Monteras intill kraftuttag.

Fortsättning på nästa sida...

BELYSNING

Armaturval: L16

LjuskraV enligt Ljus & rum. Rummets klassning Tabell 44.28 "Kök".

Beräkning utförs av EE.

Armaturer monteras infällt i undertak.

Lokal styrning. Se 63.F i rambeskrivning.

Belysning och kanalisation som levereras integrerat i imkåpor till köksutrustning ansluts och tänds via närvarodetektorer. Räkna med att hjälprelä/kontaktor via ingångsmodul placerad i elcentral behövs. Samordnas med VVS-styr.

INBROTTSLARM

1st Omnis rörelsedetektor

ÖVRIGT

Automatiskt punktsläckningssystem (Ansulex) som levereras av vent. Ansluts till centralt brandlarm enligt leverantörs anvisningar. Utlöst ansulex ska bryta kraftmatningar till köksutrustning via kontaktor i elcentral.

RUM V149, Degrum

ALLMÄNT

KANALISATION

Dolt och infällt.

KRAFT

1st 1-vägs städuttag 1000 öfg vid dörr.

1st allmänt uttag utöver köksutrustning vid ytterfönster. 300 öfg.

1st 2-vägs uttag ovan undertak intill datauttag/reserv.

Anslutningar enligt köksleverantör SK-Utrustningslista och köksritning. EE ska detaljprojektera enligt separat handling från köksleverantör. Bl.a nedan ska installeras enligt köksleverantörs anvisningar:

- Visp och blandningsmaskin
- Kylbänk
- Brödsnivare
- Flera 2-vägs vägguttag varav varje på egen grupp

DATA

1st datauttag ovan undertak i mitten av rum för WIFI/reserv. Monteras intill kraftuttag.

BELYSNING

Armaturval: L16

Ljuskrav enligt Ljus & rum. Rummets klassning Tabell 44.28 "Kök".

Beräkning utförs av EE.

Armaturer monteras infällt i undertak.

Lokal styrning. Se 63.F i rambeskrivning.

INBROTTSALARM

1st Omnis rörelsedetektor

ÖVRIGT

RUM V150, Serveringstorg

ALLMÄNT

KANALISATION

Dolt och infällt.

KRAFT

1st 1-vägs städuttag 1000 öfg vid dörr.

1st allmänt uttag utöver köksutrustning vid ytterfönster. 300 öfg.

1st 2-vägs uttag ovan undertak.

Anslutningar enligt köksleverantör SK-Utrustningslista och köksritning. EE ska detaljprojektera enligt separat handling från köksleverantör. Bl.a nedan ska installeras enligt köksleverantörs anvisningar:

- Flera värmeri
- Många värmelampor
- Flera stycken värmeskåp
- Flera vägghyllor med belysning, ansluts till gemensam belysningständering
- Många 2-vägs vägguttag varav varje på egen grupp
- Flera stycken neutrala lampor i elskena

DATA

BELYSNING

Belysning enligt prickad typritning och koncept i E-bilaga 2 Ljusberäkning ljuskoncept.

Armaturval: L6, L11, L13

Armaturer spotlights monteras i 3-fasskena enligt ljuskoncept.

Lokal styrning. Se 63.F i rambeskrivning.

INBROTTSLARM

1st Omnis rörelsedetektor

ÖVRIGT

RUM V201 Trappa

ALLMÄNT

Utanpåliggande i kabellister.

KANALISATION

I kabellister.

KRAFT

1st 1-vägs städuttag 1000 öfg.

DATA

BELYSNING

Armaturval: L12

Ljuskrav enligt Ljus & rum och brandskyddsbeskrivning. Rummets klassning Tabell 44.20 "Trappor"

Beräkning utförs av EE.

Armaturer monteras utvändigt mot tak/undertak/på regel och/eller på vägg.

Lokal styrning. Se 63.F i rambeskrivning.

Matning till armaturer ska utföras enligt brandskyddsbeskrivning.

INBROTTSLARM

ÖVRIGT

RUM V202 Teknik

ALLMÄNT

Väggparti som avgränsar till VVS utrustning ska samordnas med bygg så att inte vattenläckage kan spruta på tele, data eller säkerhetsutrustning. Placeringar i detta rum ska nogga planeras av TE.

KANALISATION

Utanpåliggande i kabelrör på kabelstege.

600mm kabelstege ska gå hela vägen från central A1K till A1KB på vind.

600mm kabelstege till data och säkerhetsutrustning.

600mm kabelstege till nödbelysningsaggregat.

Kabelstegar ska förläggas till samtliga apparatskåp.

Slutliga vägar ska gås igenom och samordnas på plats med övriga discipliner i TE.

600mm kabelstege till AS-fjärrvärme.

600mm kabelstege till AS-vent.

600mm kabelstege till AS-kyla.

Genomföringar och tätningar utförs mellan våningsplan. OBS hög takhöjd.

KRAFT

2st 1-vägs städuttag 1000 öfg vid respektive dörr.

1st dubbelt uttag, avsäkrat 16A, monteras vid dörr (över egen personskyddsautomat) för handstrålkastare. Handstrålkastare levereras av EE.

2st dubbla uttag per stativ/skåp, centralutrustning, respektive uttag över egen personskyddsautomat.

Anslutning av elinstallationer som placeras här bl.a:

- Nytt datastativ.
- Ny säkerhetsutrustning för inbrottslarm, passagesystem Omnis och SALTO
- Nya apparatskåp till nya ventilationsaggregat.
- Ny DUC.
- Nytt apparatskåp och schuntgrupper för ny fjärrvärmeservis, VS och VA.
- Nytt apparatskåp för kylaggregat.
- Matning till styrutrustning enligt styrentreprenad.
- Nödbelysningsaggregat.
- Förstärkare och batteri till talande utrymningslarm.

DATA

Samtliga apparatskåp ska förses med datauttag. Bl.a:

- 1st dubbelt datauttag monteras vid DUC
- 1st uttag vid nödbelysningsaggregat
- 1st uttag vid ventilationsaggregat/lindinvent
- 1st uttag vid larmsändare
- 1st uttag vid centralapparat för inbrottslarm/passagesystem

Låsbart KK skåp monteras på vägg för inkommande fiber, data och patchpanel. Se även 64.EDB.

Räkna med ett extra skåp för larm och passage utrustning.

Fortsättning nästa sida...

BELYSNING

Armaturval: L12

Ljuskraav enligt Ljus & rum. Rummets klassning Tabell 11.1 "Driftutrymmen, fördelningscentral, ställverk".

Beräkning utförs av EE.

Armaturer monteras utvändigt mot tak/undertak/på regel och/eller på vägg.

Styrs från strömbrytare tänd/släck från båda dörrar D201 och D202. Trapp-kopplas.

INBROTTSLARM

Centralutrustning för larm och passage på lämplig plats.

ÖVRIGT

RUM V203, 204 Vind

<u>ALLMÄNT</u>
<u>KANALISATION</u>
<u>KRAFT</u>
<u>DATA</u>
<u>BELYSNING</u>
<u>PASSAGESYSTEM/INBROTTSLARM</u>
<u>ÖVRIGT</u>

OMRÅDE B – BEFINTLIGT BIBEHÅLLES I VISS OMFATTNING

RUM V103, Befintlig entré

ALLMÄNT

Demontering av installationer på vägg mot område A. Befintlig vägg rivs och ersätts med ny som är brandklassad. Kompletthjälparbete för att hantera ombyggnaden av denna vägg ingår i EE.

Befintliga matningar inom område B som tidigare matades från central "A1" som rivs i samband med rivning av vägg, backas, dosas och förläggs in i ny undercentral A1KB.

Räkna med att nytt kablage kompletteras från dosa och in i central.

KANALISATION

Befintlig kanalisation bibehålls i yttersta möjliga mån. Ny kanalisation kompletteras så att befintliga matningar inom område B kan förläggas till ny undercentral A1KB.

Ny kabelstege/ränna från undercentral A1KB till huvudcentral A1KA via vindsvåning.

KRAFT

Befintlig kraft bibehålles. (Undantag: Vägg som rivs mot Område A där det byggs ny brandvägg)

Ny elcentral A1KB på vägg vid angiven plats enligt a-ritning.

- Ny central dimensioneras med 100% extra reservplats för framtida ombyggnader i område B.
- Befintliga matningar som utgick från central "A1" som rivs i samband med rivning av vägg, backas, dosas och förläggs in i ny undercentral A1KB.
- Anslutning av elinstallationer som placeras här.

DATA

Nytt 2-vägs datauttag monteras vid ny undercentral A1KB för mätvärdesinsamling och reserv.

BELYSNING

Armaturval tas fram av EE.

Ljuskrav enligt Ljus & rum. Rummets klassning Tabell 36.1 "Entréhallar".

Beräkning utförs av EE.

Befintlig matning från central "A1" backas, dosas och förläggs in i ny undercentral A1KB.

INBROTTSLARM

Utbyte av befintlig tag-läsare till kombinerad kodpanel med tag, öppnknapp, ellås, m.m. passageutrustning för befintlig ytterdörr ska anslutas till Omnis system. Ny Omnis dörrnod.

Se arkitektritning dörruppställning och dörrar listade i rambeskrivning 64.CCB/3.

Onlineläsare/väggläsare för uppdatering av Salto lås taggar monteras vid ytterdörr D35.

Befintligt inbrottslarm för område B bibehålles.

Ansluts till nytt kombinerat larm med passagesystem Omnis för Område A.

ÖVRIGT

Befintligt brandlarm för område B bibehålles. Adresserbart system ansluts till nytt brandlarm för Område A. Se även E-Bilaga 3 Informationsritningar och brandskyddsbeskrivning.

RUM V104 Paus, V105 WC, V106 WC, V108 Städ

ALLMÄNT

Befintliga matningar backas, dosas och förläggs in i ny undercentral A1KB.

Räkna med att nytt kablage kompletteras från dosa och in i central.

Tidigare omkläd blir pausrum.

KANALISATION

Befintligt bibehålles.

KRAFT

Befintlig kraft bibehålles. Befintliga matningar dosas och förläggs in i ny undercentral A1KB.

DATA

BELYSNING

Armaturval: L1, L8 eller alt armaturval som tas fram av EE.

Ljuskraav enligt Ljus & rum. Rummets klassning Tabell 10.4 "Kapprum (område), tvättrum, badrum, omklädnings-,skåp-,dusch-, vask- och toalettområden."

Beräkning utförs av EE.

Befintlig matning backas, dosas och förläggs in i ny undercentral A1KB.

INBROTTSALARM

Befintligt inbrottslarm för område B bibehålles.

Ansluts till nytt kombinerat larm med passagesystem Omnis för Område A.

ÖVRIGT

Befintligt brandlarm för område B bibehålles. Adresserbart system ansluts till nytt brandlarm för Område A. Se även E-Bilaga 3 Informationsritningar och brandskyddsbeskrivning.

**RUM V107 Vaktmästeri (Tid. Omkläd), V109 Frd (Tid. WC), V110
Vaktmästeri (Tid tvättr.), V111 Frd (Tid. WC), V112
Frd (Tid WC)**

ALLMÄNT

Befintliga matningar backas, dosas och förläggs in i ny undercentral A1KB.
Räkna med att nytt kablage kompletteras från dosa och in i central.
Tidigare WC, omklädningsrum m.m. blir vaktmästeri/förråd.

KANALISATION

Bibehålles.

KRAFT

Befintlig kraft bibehålles. Befintliga matningar backas, dosas och förläggs in i ny undercentral A1KB.

DATA

BELYSNING

Armaturval tas fram av EE.
Ljuskraav enligt Ljus & rum. Rummets klassning Tabell 44.21 "Allmänna utrymmen och samlingshallar för studenter".
Beräkning utförs av EE.
Befintlig matning backas, dosas och förläggs in i ny undercentral A1KB.

INBROTTSLARM

Befintligt Omnis lås med öppna knapp på insida bibehålls. Ansluts till övrigt Omnis system.
Befintligt inbrottslarm för område B bibehålles.
Ansluts till nytt kombinerat larm med passagesystem Omnis för Område A.

ÖVRIGT

Befintligt brandlarm för område B bibehålles. Adresserbart system ansluts till nytt brandlarm för Område A. Se även E-Bilaga 3 Informationsritningar och brandskyddsbeskrivning.

RUM V113 Vaktmästeri (Tid. Omkläd), V114 Förråd

ALLMÄNT

Befintliga matningar backas, dosas och förläggs in i ny undercentral A1KB.
Räkna med att nytt kablage kompletteras från dosa och in i central.
Tidigare omklädningsrum blir vaktmästeri/förråd.

KANALISATION

Bibehålles.

KRAFT

Befintlig kraft bibehålles. Befintliga matningar backas, dosas och förläggs in i ny undercentral A1KB.

DATA

BELYSNING

Armaturval tas fram av EE.
Ljuskrav enligt Ljus & rum. Rummets klassning Tabell 44.21 "Allmänna utrymmen och samlingshallar för studenter".
Beräkning utförs av EE.
Befintlig matning backas, dosas och förläggs in i ny undercentral A1KB.

INBROTTSLARM

ÖVRIGT

Befintligt brandlarm för område B bibehålles. Adresserbart system ansluts till nytt brandlarm för Område A. Se även E-Bilaga 3 Informationsritningar och brandskyddsbeskrivning.

RUM V115 Trappa

ALLMÄNT

Befintliga matningar backas, dosas och förläggs in i ny undercentral A1KB.
Räkna med att nytt kablage kompletteras från dosa och in i central.

KANALISATION

I kabellister.

KRAFT

1st nytt 1-vägs städduttag 1000 öfg.

DATA

BELYSNING

Ny belysning. Armatur L12

LjuskraV enligt Ljus & rum och brandskyddsbeskrivning. Rummets klassning Tabell 44.20 "Trappor"
Beräkning utförs av EE.

Armaturer monteras utvändigt mot tak/undertak och/eller på vägg.

Tändning ska vara gemensam med rum V209 och V207 teknikrum på vindsvåning.

Lokal styrning. Se 63.F i rambeskrivning.

Matning till armaturer ska utföras enligt brandskyddsbeskrivning.

INBROTTLARM

ÖVRIGT

RUM V116 Mötesrum (tid. Undervisningslokal)

ALLMÄNT

Infällt och dolt i ny vägg, resterande monteras infällt i lister.
Befintliga installationer som krockar med ny vägg demonteras.
Detta rum kommer förses med ny ventilation. Räkna med extra återställningsarbete 16 timmar.

KANALISATION

Befintlig kanalisation återanvänds.
10st VP16 för framtida reserv från undercentral A1KB avslutas ovan undertak.

KRAFT

Befintliga matningar backas, dosas och förläggs in i ny undercentral A1KB.
Befintlig kraft bibehålles med följande undantag som demonteras och rivs:

- Strömskenor pendlade från tak.
- Matning till strömskenor och matningar till gammal slöjdustrustning.
- Nödstopp, tryckknappar, styrning och utrustning för fläktkåpor som tas ur bruk.

Se även 360 foton: <https://develcon.se/maps/ronnowska-matsal/#42-b045>

DATA

2st dubbla datauttag monteras på ny vägg.

BELYSNING

Armaturval tas fram av EE.
Ljuskrav enligt Ljus & rum. Rummets klassning Tabell 44.2 "Föreläsningssal".
Beräkning utförs av EE.
Befintlig matning backas, dosas och förläggs in i ny undercentral A1KB.

INBROTTSLARM

Befintligt inbrottslarm för område B bibehålles.
Befintlig utrustning flyttas och ansluts till ny Omnis centralustrustning för Område A.
Se även E-Bilaga 3 Informationsritningar.
1st Omnis rörelsedetektor

ÖVRIGT

Befintligt brandlarm för område B bibehålles.
Befintlig utrustning flyttas och ansluts till nytt brandlarm för Område A. Se även E-Bilaga 3 Informationsritningar och brandskyddsbeskrivning.
Anslutning av spjäll för ny ventilation. Ska anslutas enligt brandlarm utförandespecifikation.

**RUM V117 Vaktmästeri (tid. faner lager), V118 Vaktmästeri (tid
sliprum), V119 Vaktmästeri (tid kompressor)**

ALLMÄNT

Befintliga matningar dosas och förläggs in i ny undercentral A1KB.
Räkna med att nytt kablage kompletteras från dosa och in i central.
Tidigare rum blir vaktmästeri/förråd.

KANALISATION

KRAFT

Befintlig kraft bibehålles. Befintliga matningar backas, dosas och förläggs in i ny undercentral A1KB.

DATA

BELYSNING

Armaturval tas fram av EE.
Ljuskraav enligt Ljus & rum. Rummets klassning Tabell 44.21 "Allmänna utrymmen och samlingshallar för studenter".
Beräkning utförs av EE.
Befintlig matning backas, dosas och förläggs in i ny undercentral A1KB.

INBROTTSLARM

ÖVRIGT

RUM V119 Vaktmästeri (tid kompressor)

ALLMÄNT

Befintliga matningar dosas och förläggs in i ny undercentral A1KB.
Räkna med att nytt kablage kompletteras från dosa och in i central.
Befintliga installationer till kompressor demonteras och rivs.

KANALISATION

KRAFT

Befintlig kraft bibehålles. Befintliga matningar backas, dosas och förläggs in i ny undercentral A1KB.

DATA

BELYSNING

Armatörval tas fram av EE.
Ljuskraav enligt Ljus & rum. Rummets klassning Tabell 44.21 "Allmänna utrymmen och samlingshallar för studenter".
Beräkning utförs av EE.
Befintlig matning backas, dosas och förläggs in i ny undercentral A1KB.

INBROTTSLARM

ÖVRIGT

RUM V205 Teknik

ALLMÄNT

Befintliga elinstallationer demonteras och rivs.

Lysrörsarmaturer demonteras och rivs.

Befintliga installationer och manöver till sågspånsug demonteras och rivs.

KANALISATION

Utanpåliggande med kabelrör och kabelstegar och trådstegar ut i anläggning.

Kabelstegar.

600mm kabelstege ska gå hela vägen från central A1K till A1KB genom vind.

KRAFT

1st 1-vägs städuttag 1000 öfg vid dörr.

Anslutning av elinstallationer som placeras här.

DATA

BELYSNING

Armaturval: L12

Ljuskraav enligt Ljus & rum. Rummets klassning Tabell 11.1 "Driftutrymmen, fördelningscentral, ställverk".

Beräkning utförs av EE.

Armaturer monteras utvändigt mot tak/undertak/på regel och/eller på vägg.

Styrs från strömbrytare tänd/släck vid dörrar D202 och D204. Trapp-kopplas.

PASSAGESYSTEM/INBROTTSLARM

ÖVRIGT

RUM V206 Teknik

ALLMÄNT

Befintliga elinstallationer demonteras och rivs.
Lysrörsarmaturer demonteras och rivs.

KANALISATION

Utanpåliggande med kabelrör.

KRAFT

1st 1-vägs städuttag 1000 öfg vid dörr.
Anslutning av elinstallationer som placeras här.

DATA

BELYSNING

Armaturval: L12
Ljuskraav enligt Ljus & rum. Rummets klassning Tabell 11.1 "Driftutrymmen, fördelningscentral, ställverk".
Beräkning utförs av EE.
Armaturer monteras utvändigt mot tak/undertak/på regel och/eller på vägg.
Styrs från strömbrytare tänd/släck från dörr.

PASSAGESYSTEM/INBROTTSALARM

ÖVRIGT

RUM V207 Teknik

ALLMÄNT

Befintliga elinstallationer demonteras och rivs.

Befintliga apparatskåp för ventilation demonteras och rivs.

KANALISATION

Utanpåliggande med kabelrör och kabelstegar och trådstegar ut i anläggning.

600mm kabelstege ska gå hela vägen från central A1K till A1KB genom vind.

KRAFT

1st 1-vägs städuttag 1000 öfg vid dörr.

Anslutning av elinstallationer som placeras här. Bl.a:

- Nytt apparatskåp till nytt ventilationsaggregat.

DATA

1st dubbelt datauttag monteras vid DUC/apparatskåp för ventilation.

BELYSNING

Armaturval: L12

Ljuskraav enligt Ljus & rum. Rummets klassning Tabell 11.1 "Driftutrymmen, fördelningscentral, ställverk".

Beräkning utförs av EE.

Armaturer monteras utvändigt mot tak/undertak/på regel och/eller på vägg.

Styrs från strömbrytare tänd/släck från dörr D204 och trapp V209. Trapp-kopplas.

PASSAGESYSTEM/INBROTTSLARM

ÖVRIGT

Placering av nya gångbryggor på vindsplan över lösull ska samordnas och planeras tillsammans med BE och VE.

RUM V208 Teknik

ALLMÄNT

Befintliga elinstallationer demonteras och rivs.
Befintligt apparatskåp för ventilation demonteras och rivs.

KANALISATION

Utanpåliggande med kabelrör och kabelstegar och trådstegar ut i anläggning.
Kabelstege på vindsvåning till genomföring mellan våningsplan.
600mm kabelstege ska gå hela vägen från central A1K till A1KB genom vind.
Genomföringar och tätningar mellan våningsplan. OBS hög takhöjd.

KRAFT

1st 1-vägs städuttag 1000 öfg vid dörr.
Anslutning av elinstallationer som placeras här.

DATA

BELYSNING

Armaturval: L12
LjuskraV enligt Ljus & rum. Rummets klassning Tabell 11.1 "Driftutrymmen, fördelningscentral, ställverk".
Beräkning utförs av EE.
Armaturer monteras utvändigt mot tak/undertak/på regel och/eller på vägg.
Styrs från strömbrytare tänd/släck från båda dörrar D205 och D206. Trapp-kopplas.

PASSAGESYSTEM/INBROTTSALARM

ÖVRIGT

RUM V209 Trappa

ALLMÄNT

Befintliga elinstallationer demonteras och rivs.

KANALISATION

I kabellister.

KRAFT

1st 1-vägs städuttag 1000 öfg.

DATA

BELYSNING

Armaturval: L12

Ljuskrav enligt Ljus & rum och brandskyddsbeskrivning. Rummets klassning Tabell 44.20 "Trappor"

Beräkning utförs av EE.

Armaturer monteras utvändigt mot tak/undertak/på regel och/eller på vägg.

Lokal styrning. Se 63.F i rambeskrivning.

Matning till armaturer ska utföras enligt brandskyddsbeskrivning.

PASSAGESYSTEM/INBROTTSLARM

ÖVRIGT

RUM V210 Teknik

ALLMÄNT

KANALISATION

Utanpåliggande med kabelrör.

KRAFT

DATA

BELYSNING

Armaturval: L12

Ljuskraav enligt Ljus & rum. Rummets klassning Tabell 11.1 "Driftutrymmen, fördelningscentral, ställverk".

Beräkning utförs av EE.

Armaturer monteras utvändigt mot tak/undertak/på regel och/eller på vägg.

Styrs från strömbrytare tänd/släck från båda dörrar. Trapp-kopplas.

PASSAGESYSTEM/INBROTTSLARM

ÖVRIGT

OMRÅDEN UTOMHUS

Norrsida & västsida – Gångväg, entréer, fasader

ALLMÄNT

KANALISATION

Stolpar placering enligt typritning och utförande enligt rambeskrivning.

Kabelrör i mark enligt typritning och rambeskrivning.

Fräsning i platta och håltagning i yttermur i mark. Ska samordnas med övriga discipliner.

Samtliga återställningar och erforderliga tätningar som uppfyller krav på specificerade väggklasser ska utföras.

KRAFT

Fördelningscentral typ markskåp A1K med plats för framtida centralutrustning för elfordonsladdning.

Befintliga huvudledningar förs in enligt rambeskrivning.

Matning till utrustning för fettavskiljare.

DATA

Fiber från övriga skolan Hus J till Hus V enligt rambeskrivning.

BELYSNING

Ny stolpbelysning enligt typritning.

Armaturval: Y1 vid gångväg och gc-väg, Y3 på fasad. Se fasadplacering på A-ritning.

Gångväg SS-EN 12464-2:2014, punkt 5.1.1 i tabell 5.1 "Walkways exclusively for pedestrians"

Som lägst: Emed (medelvärde) 5 lux, U0 (jämnhet) 0,25

GC-väg SS-EN 12464-2:2014, punkt 5.1.2 i tabell 5.1 "Traffic areas for slowly moving vehicles (max 10km/h) e.g. bicycles, trucks and excavators"

Emed (medelvärde) 10 lux, U0 (jämnhet) 0,40

Ny fasadbelysning armaturer monterad på vägg ovan entrédörr enligt a-ritning.

Kablage till ytterbelysning på fasad ska förläggas dolt. Dvs. kablage förläggs i rör i spårning i vägg på insidan av yttervägg sedan borras håltagning inifrån och rakt ut till avsedd placering för fasadbelysning med typgodkänd tätning. Det får inte förläggas synliga klamrade lister på utsida av fasad.

Nödbelysningsarmaturer utomhus vid utgångar till det fria i omfattning enligt brandritning.

INBROTTSLARM

ÖVRIGT

Blixtljus för utlöst brandlarm monteras på fasad vid ytterdörr mot V134 Varuintag.

Entresignalssystem (ringklocka) ska monteras vid:

- Köksentré D35. Se även köksleverantör SK-Utrustningslista.

Västsida - Parkeringsplats för bilar

<u>ALLMÄNT</u>
<u>KANALISATION</u> Stolpar placering enligt typritning och utförande enligt rambeskrivning. Kabelrör i mark enligt typritning och rambeskrivning.
<u>KRAFT</u>
<u>DATA</u> Fiber och busskablage till övriga skolan enligt rambeskrivning.
<u>BELYSNING</u> Ny stolpbelysning för parkeringen enligt typritning. Yta c.a. 150 m ² Armaturval: Y2 SS-EN 12464-2:2014, punkt 5.9.3 i tabell 5.9 "Parking areas", Emed (medelvärde) 20 lux, U0 (jämnhet) 0,25.
<u>PASSAGESYSTEM/INBROTTSLARM</u>
<u>ÖVRIGT</u>

Sydsida (dörr D30 och D20)

ALLMÄNT

Info: Ny fjärrvärme och vattenservis förläggs in genom miljörum och upp på vindsvåning.

KANALISATION

2st 50-rör tomrör reserv med färdig dragtråd till fasad på sydsida bredvid dörr D30 för ev. framtida altan/uteplats från central A1KA.

KRAFT

DATA

BELYSNING

Nödbelysningsarmaturer utomhus vid utgångar till det fria i omfattning enligt brandritning.

PASSAGESYSTEM/INBROTTSALARM

ÖVRIGT

Östsida (Mot Bredgatan väg)

<u>ALLMÄNT</u>
<u>KANALISATION</u>
<u>KRAFT</u>
<u>DATA</u>
<u>BELYSNING</u>
<u>PASSAGESYSTEM/INBROTTSALARM</u>
<u>ÖVRIGT</u>