Web-Socket Audio Controller Stream Deck プラグイン 取扱説明書

2026-11-08

Stream Deck から OBS 音声ミキサーの音量、ミュート、モニタリング、バランスを操作し、キーとダイヤルの画面でレベルメーターを表示するプラグインです。

作者: **ドクターゴブリン(닥터고블린)の Kimtan2(김탄2)**

必要なもの

項目	必要なもの
パソコン	Windows 10 以降
Stream Deck アプリ	Stream Deck ソフトウェア 7.3 以降
OBS	OBS Studio 30 以降 (obs-websocket 5 を内蔵)
インストールファイル	`.streamDeckPlugin` ファイル (例: `Web-Socket-Audio-Controller.streamDeckPlugin`)

Stream Deck + があればダイヤルアクション(VU Dial、Balance Dial)も使えます。ほかの Stream Deck ではキーアクションのみ使えます。

手順1: プラグインをインストール

1. `.streamDeckPlugin` ファイルをダブルクリックします。
2. Stream Deck アプリが開き、インストールするか確認されます。**インストール**を押します。
3. すでにインストール済みの場合は上書きするか確認されることがあります。その場合もインストールを選びます。
4. Stream Deck アプリ右側のアクション一覧に **Web-Socket Audio Controller** カテゴリーが追加されたことを確認します。

手順2: OBS で WebSocket をオンにする

プラグインは OBS に内蔵された **WebSocket** サーバーを通して OBS とやり取りします。OBS で一度だけ設定します。

1. OBS のメニュー **ツール → WebSocket サーバー設定**を開きます。
2. **WebSocket サーバーを有効にする**をオンにします。
3. **サーバーポート**を確認します。初期値は `4455` です。
4. **認証を有効にする**がオンなら、**接続情報を表示**を押して**サーバーパスワード**を控えておきます。手順3で使います。
5. **OK** を押して閉じます。

手順3: プラグインを接続

OBS で認証をオフにしている場合、プラグイン側は初期値のままで動きます。オンにしている場合はパスワードだけ入力します。

1. **Web-Socket Audio Controller** のアクションをどれか一つキーにドラッグし、クリックします。
2. 下の設定画面のいちばん下にある ▶ **OBS connection (WebSocket)** を押して開きます。(普段は閉じています)
3. 値を確認または変更します。ここでの変更はすべてのアクションに適用されます。

項目	初期値	意味
Host	`127.0.0.1`	OBS が動いているパソコンのアドレス (同じパソコンならそのまま)
Port	`4455`	OBS のサーバーポートと同じにする
Password	空欄	OBS で認証をオンにしている場合、そのパスワード

値を変えるとすぐに再接続します。Stream Deck を再起動する必要はありません。OBS が起動していないとキーに **OFFLINE** と表示され、3秒ごとに再接続を試みます。

言語の変更: 同じ設定画面のいちばん下の ▶ **Language** を開き、English / 한국어 / 日本語 から選びます。選ぶとすぐに設定画面の文字とキーの文字(MUTED、OFFLINE など)が切り替わり、すべてのアクションに適用されます。初期値は English です。アクション一覧のアクション名は変わりません。

接続できたかの確認: キーに OFFLINE が表示されず、設定画面の **Source** 一覧に OBS の音声ソース名(例: マイク、デスクトップ音声)が出ていれば接続できています。

手順4: 最初のキーを作る

キー一つでマイクをミュートする例です。すべての Stream Deck で使えます。

1. アクション一覧の **Web-Socket Audio Controller → Mute** を空いているキーにドラッグします。
2. キーをクリックし、下の設定画面の **Source** でマイクのソースを選びます。音声のないソース(画像、ブラウザなど)は一覧に出ません。
3. 押すたびにミュートがオン・オフします。ミュート中は赤い背景の中央にソース名と **MUTED**(日本語設定では**ミュート**)が表示されます。

OBS でソース名を変えても、キーの設定はそのまま使えます。

キー2つで音量フェーダーを作る

キー2つでマイクの音量を上げ下げする例です。すべての Stream Deck で使えます。

1. **Fader(2-Button)** を上下に並んだ2つのキーに一つずつドラッグします。
2. 上のキーをクリックし、**Source** でマイクを、**Role** で **Top (up)** を選びます。
3. 下のキーも同じソースを選び、**Role** だけ **Bottom (down)** にします。
4. 上のキーで音量が 1 dB 上がり、下のキーで 1 dB 下がります。押し続けると動き続けます。一度に動く量は **Step (dB)** で変えられます(例: 0.5、2)。

左右に並べる場合は、**Role** を **Left (down)** と **Right (up)** にします。

画面の見方 (上下に並べた場合):

- 上のキーの上部: ソース名と現在の音量
- 下のキーの下部: 現在の音声レベル
- 2本のバー(L/R): 入ってくる音の大きさ。2つのキーにまたがってつながり、目盛りは OBS と同じ −60 〜 0 dB
- バーの中の青い線: 音量(フェーダー)の位置
- MUTED: ミュート中 (バーは灰色で動き続けます)

フェーダーの大きさをそろえるため、ソース名は常に1行で表示します。長い名前は末尾が … になるので、**Display name** に短い名前を入れてください。このアクションではミュートできません。ミュートもキーで行うなら Mute アクションを追加してください。

Stream Deck + の場合: VU Dial を作る

Stream Deck + のダイヤルでマイクの音量を調整する例です。

1. **VU Dial** をダイヤル枠にドラッグします。
2. 設定画面の **Source** でマイクを選びます。
3. ダイヤルを1目盛り回すごとに音量が 1 dB 変わります。1目盛りの量は **Step per tick (dB)** で変えられます(例: 0.5、2)。押して離すとミュートがオン・オフします。

画面の見方:

- 上: ソース名
- 2本のバー(L/R): 入ってくる音の大きさ (緑 → 黄 → 赤)
- バーの中の青い線: 音量の位置
- 左下 / 右下: 音声レベル / 音量
- MUTED: ミュート中

画面をタッチしてもミュートします。誤ってタッチしてしまう場合は **Touch tap mutes** をオフにしてください。左下のレベルは **Level text** で L/R 別々(`L -14.0 R -18.0`)か一つの値(**Combined**、`-14.0 dB`)を選べます。

押したときの動作を変える: 設定画面の **▶ Press actions** を押して開きます。(普段は閉じています)

- **Press:** 押して離したとき。**Mute toggle**(初期値)または **Recall volume**
- **Press + turn left / right:** 押したまま左 / 右に回したとき。**Step volume**(初期値)、Mute toggle、Mute on、Mute off、Recall volume
- Recall volume を選ぶと、その下に **Recall volume (dB)** 欄が出ます。戻したい音量を入力します(例: −20)。

押したまま回した場合、離したときの押下動作は実行されません。

アクション一覧

キーはすべての Stream Deck で、ダイヤルは Stream Deck + でのみ使えます。

アクション	種類	できること
VU Dial	ダイヤル	回して音量調整(初期値 1目盛り 1 dB)、押すかタッチでミュート、レベルメーター表示
Balance Dial	ダイヤル	回すと左右バランスを表示値で 1 ずつ(例: L 40 → L 39)、押すと中央
Fader(2-Button)	キー2つ	キー2つで音量を上げ下げ(初期値 1回 1 dB)、2つのキーにまたがるメーター表示
Mute	キー	ミュートのオン・オフ。ミュート中は赤い背景
Volume	キー	音量を指定値にする(Set to)か、指定量だけ上げ下げ(Step by)。メーター表示
Push to talk / Push to mute	キー	押している間だけ音が出る(talk)か、止まる(mute)
Talkback	キー	ほかのソースをまとめてミュートまたは下げ、離す(またはもう一度押す)と元に戻す
Audio monitoring	キー	音声モニタリングをオフ / モニターのみ / モニターと出力 に切り替え
Balance	キー	左右バランスを指定値にするか、指定量だけ動かす

押し続けると繰り返すキー(Fader(2-Button)、Step by の Volume と Balance)は、繰り返しが止まらないときにそのキーをもう一度押すと止まります。

Volume と Balance キー

Volume: Mode で選びます。

- **Set to: Volume (dB)** に入力した値にします(例: −20)。
- **Step by:** 入力した量だけ上げ下げします(例: 1 または −1)。押し続けると動き続けます。

音量の範囲は OBS のスライダーと同じ −∞ 〜 0 dB です。−60 dB より下げると −∞(無音)になり、−∞ から上げると −60 dB になります。

Balance: Mode を選び、**Balance** に値を入力します。

- **Set to:** −100 = L 100、0 = 中央、100 = R 100 (例: −40 → L 40)
- **Step by:** 5 = 右へ 5、−5 = 左へ 5

Push to talk / Push to mute

1. **Push to talk / Push to mute** をキーに置き、**Source** でマイクを選びます。
2. **Mode** で選びます。**Push to talk** は押している間だけ音が出て、**Push to mute** は押している間だけ音が止まります。
3. **Release delay (ms):** 離してから元に戻すまでの待ち時間です(初期値 200 ms、OBS の PTT と同じ)。言葉の終わりが切れないようにします。

キーにはソース名と動作(**Push to talk** または **Push to mute**、日本語設定では**押して話す** / **押してミュート**)が表示されます。音が出ている間は緑の背景、止まっている間は文字が赤になります。

- 押した瞬間のミュート状態を覚えておき、離すと**押す前の状態**に戻します。すでにミュートのマイクで Push to mute を押して離しても、マイクはオンになりません。
- 押している間にページを切り替えるとすぐに戻します。OBS との接続が切れている間に離した場合は、再接続した瞬間に戻します。
- マルチアクションの中では動作しません。キーを離した信号が確実ではなく、マイクがオンのまま残るおそれがあるためです。

Talkback (トークバック)

話している間、BGM やゲームの音をまとめて下げるキーです。

1. **Talkback** をキーに置きます。
2. **Target** で選びます。**All except the list** はリストのソース(普通は自分のマイク)以外すべて、**Only the list** はリストのソースだけを下げます。
3. **+ Add Source** を押して、ソースを1行ずつ追加します。行の右の × で削除します。
4. **Style** で下げ方を選びます。
5. **Behavior** で **While held**(押している間だけ)か **Toggle**(一度押すとオン、もう一度押すとオフ)を選びます。

Style	できること
Mute	対象ソースをミュート
Set volume	**Volume (dB)** の音量まで下げる(初期値 −30)。すでにそれより小さいソースはそのまま
Talkback	現在の音量から **Lower by (dB)** だけ下げる(初期値 15)

- オンの間はキーがオレンジ色になります。すでにミュートのソースには触れません。
- オフにすると、すべてのソースを**押す前の値**に戻します。
- 複数の Talkback キーが同じソースを使っている場合、一つをオフにすると、そのソースを使っているほかのキーも一緒にオフになり、表示もオフに変わります。
- Stream Deck アプリやパソコンを再起動しても元の値を覚えています。While held は OBS に接続するとすぐに戻し、Toggle はオンのまま続きます。
- **Toggle がオンのままキーを削除すると、ソースが下がったまま残ります。**オフにしてから削除してください。
- マルチアクションの中では Toggle だけが動作します。

Audio monitoring

OBS のオーディオの詳細プロパティにある**音声モニタリング**をキーで切り替えます。**Mode** で選びます。

Mode	できること
Set to	**Monitoring** で選んだ値(Monitor off / Monitor only / Monitor and output)にする
Toggle with off	押すたびにオフと選んだ値を切り替える
Cycle	押すたびにオフ → モニターのみ → モニターと出力 の順に切り替える

キーにはソース名と現在のモニタリングが表示され、モニタリングがオンの間は青い背景になります。

メーターの設定

メーターのあるアクション(VU Dial、Fader(2-Button)、Volume)には **Meter style** があります。OBS の**設定 → 音声 → ピークメーターの種類**と同じ方を選んでください。

Meter style	OBS の設定	色の範囲
Standard	サンプルピーク	黄 −20 dB から、赤 −9 dB から
Wide green	トゥルーピーク	黄 −13 dB から、赤 −2 dB から

OBS はプラグインにサンプルピークの値だけを送ります。そのため Wide green は色の範囲だけが OBS と同じで、大きな音が出たときに OBS の画面よりわずかに低く見えることがあります。メーターは OBS と同じようにピークがゆっくり下がり、ピークホールドの印が 20 秒残ります。

キーの表示を変える

ソース名を変える: 設定画面の **Display name** に好きな名前を入力します。空欄なら OBS のソース名が出ます。Stream Deck アプリのタイトル欄を使うとプラグインの文字と重なるので、名前は Display name で変えてください。

状態ごとに見た目を変える: Mute、Push to talk / Push to mute、Talkback、Audio monitoring のキーには状態が2つあります。

1. Stream Deck アプリでそのキーをクリックします。
2. アイコンの下にある2つの点を確認します。それぞれの点がどの状態かは下の表を見てください。
3. 点を押してから、その状態で表示するアイコンとタイトルを設定します。

キー	左の点	右の点
Mute	ソースの音が出ているとき	ソースの音が消えているとき(ミュート)
Talkback	ほかのソースの音がそのまま出ているとき	ほかのソースの音が消えた、または下がったとき(トークバック オン)
Push to talk	ソースの音が出ているとき(押している間)	ソースの音が消えているとき(普段、押していないとき)
Push to mute	ソースの音が出ているとき(普段、押していないとき)	ソースの音が消えているとき(押している間)
Audio monitoring	モニタリングがオフのとき	モニタリングがオン(モニターのみ、またはモニターと出力)のとき

タイトルを入れると、プラグインが描く名前と状態の文字は消えます(背景色はそのまま)。自分で設定したアイコンが表示されている間は、OFFLINE などの表示が見えないことがあります。点が一つしか見えない場合は、古いバージョンで置いたキーです。そのキーを削除して、アクション一覧からもう一度ドラッグしてください。

キーに表示される文字とトラブルシューティング

キーやダイヤルに次の文字が出たら、右の列を順番に確認してください。言語を日本語にしている場合は、かっこ内の文字で表示されます。

表示 / 症状	意味	すること
OFFLINE (オフライン)	OBS に接続していない	OBS が起動しているか → WebSocket サーバーが有効か → ポート 4455 → パスワード の順に確認
SET SOURCE (ソース選択)	ソースをまだ選んでいない	アクションをクリックし、設定画面で Source を選ぶ
SETUP (設定)	ほかの必須設定が空欄	設定画面の空欄(Mode、値など)を入力
N/A	選んだソースが OBS にない (削除された)	別のソースを選ぶ
レベルバーが動かない	そのソースに音が入っていない	OBS の音声ミキサーでそのソースのメーターが動くか確認
Source 一覧が空	まだ接続していない	接続すると一覧が出ます。出ない場合は OFFLINE の項目を確認
繰り返しが止まらない	キーを離した信号を受け取れなかった	そのキーをもう一度押す
トークバックをオフにしても音が小さい	オンのままキーを削除した、または OBS との接続が切れた	OBS との接続を確認。キーを削除した場合は OBS で音量を直接戻す

お問い合わせ

使用中に問題や疑問があれば、作者(Kimtan2 / 김탄2)にお問い合わせください。

- **Discord:** kimtan2
- **Chzzk(치지직):** 김탄2

OBS および OBS Studio は OBS Project の商標です。このプラグインは OBS Project とは関係のない非公式プロジェクトです。