Спецификация оборудования и материалов

Позиции 1–15 из 26. Значения и примечания исходной спецификации сохранены. Ссылки изготовителей доступны в приложенном CSV.

№	Наименование	Тип	Ед.	Количество	Примечание
1	Извещатель дымовой адресный	DIP-34A-04	шт	149	
2	Извещатель ручной	IPR513-3AM-01	шт	20	
3	КДЛ с двумя RS485	С2000-КДЛ-2И исп.01	шт	4	
4	Блок контрольно-пусковой	С2000-КПБ 2RS485	шт	2	
5	Пульт	С2000М исп.02	шт	1	
6	Шкаф с источником	ШПС-24 исп.20	шт	1	
7	Резервированный источник	РИП-24 исп.06	шт	3	
8	Речевой оповещатель	LPA-6W	шт	156	
9	Местный блок сообщений/усилитель	LPA-DUO-M500	шт	1	
10	Световой оповещатель Выход	СТАЛТ СП12 АСТА.425543.014	шт	15	
11	Аккумулятор12В40Ач	AGM, по2последовательно на каждый24Висточник	шт	8	4комплекта24В40Ач; ёмкости последовательных батарей не складываются
12	Аккумулятор12В65Ач	AGM, совместимые со штатным зарядом LPA	шт	2	1комплект24В65Ач; проверка цикла/температуры до поставки
13	Реле24BDC0.65Вт	Finder40.52.9.024.0000	шт	2	
14	Колодка DIN	Finder95.05	шт	2	
15	Диод полярного контроля	1N5406	шт	17	4в штатном комплекте2КПБ; дополнительно13; максимальное падение1.2В

Спецификация оборудования и материалов

Позиции 16–26 из 26. Значения и примечания исходной спецификации сохранены. Ссылки изготовителей доступны в приложенном CSV.

№	Наименование	Тип	Ед.	Количество	Примечание
16	Резистор оконечный100В	68Ом5Вт	шт	10	
17	Конденсатор оконечный100В	0.033мкФ400В	шт	10	
18	Резистор контроля	4.7кОм	шт	17	
19	Резистор пуска	10кОм	шт	2	
20	Резистор RS485	120Ом	шт	4	
21	Кабель огнестойкий безгалогенный	КПСнг(А)-FRHF1x2x0.75	м	2180	20% запаса включены; не добавлять повторно
22	Кабель огнестойкий безгалогенный	КПСнг(А)-FRHF1x2x1.5	м	1739	20% запаса включены; не добавлять повторно
23	Кабель огнестойкий безгалогенный	КПСнг(А)-FRHF1x2x2.5	м	2033	20% запаса включены; не добавлять повторно
24	Кабель огнестойкий безгалогенный	КПСнг(А)-FRHF2x2x0.75	м	11	20% запаса включены; не добавлять повторно
25	Стойка19дюймов	600x600x1000мм, опоры для2АКБ65Ач	шт	1	Проверить массу батарей и несущую способность полок по выбранным изделиям
26	ОКЛ, крепления, гильзы, заделки	Сертифицированные комплекты по фактическим преградам	компл	по узлам	Линейные метры кабеля не выданы за количество креплений/заделок; ведомость после проверки реальных проходок

Фрагмент расчёта адресных линий СПС

Четыре исходные строки DL-01…DL-04 представлены по столбцам. Числа перенесены без округления и перерасчёта. Пустые значения сохранены. Статус расчёта воспроизводит исходную запись и не означает инженерную приёмку.

Поле исходного CSV	DL-01	DL-02	DL-03	DL-04
Система	SPS	SPS	SPS	SPS
Тип	DPLS_RING	DPLS_RING	DPLS_RING	DPLS_RING
Кабель	КПСнг(А)-FRHF 1х2х0.75	КПСнг(А)-FRHF 1х2х0.75	КПСнг(А)-FRHF 1х2х0.75	КПСнг(А)-FRHF 1х2х0.75
Сечение_мм2	0.75	0.75	0.75	0.75
Длина_с_20%_м	712.4033006285143	455.20801707770084	492.2487303888817	502.2568206499676
Вт	0	0	0	0
Потеря_дБ				
Падение_В	1.8258205563907213	0.7833248235978152	0.7929967557976237	0.8091194649461088
Umin_В				
С_нФ	49.868231043996005	31.86456119543906	34.45741112722172	35.15797744549773
Статус	РАСЧЁТ ПРОШЁЛ	РАСЧЁТ ПРОШЁЛ	РАСЧЁТ ПРОШЁЛ	РАСЧЁТ ПРОШЁЛ