### ЗАМЕНА ЛАМП НА СВЕТОДИОДЫ

#### ЗАДНИЕ ФОНАРИ

Светодиодные лампы заднего хода

```
Блок 09 → Адаптация
> Leuchte28RFL C3 - Type_Of_Load_ 28 → LED Blinkleuchten
> Leuchte28RFL C3 - Dimming_AB_28 → 100
→ Применить
```

логин-пароль 31347

### Светодиодные лампы стоп-сигналов

```
Блок 09 → Адаптация
> Leuchte20BR LA70 - Type_Of_Load_20 → LED Bremsleuchten
> Leuchte20BR LA70 - Dimming_AB_20 → 100
> Leuchte21BR RC8 - Type_Of_Load_21 → LED Bremsleuchten
> Leuchte21BR RC8 - Dimming_AB_21 → 100
→ Применить
```

логин-пароль 31347

# Светодиодные лампы в задние габариты

```
Блок 09 → Адаптация
> Leuchte23SL HLC7 - Type_Of_Load_23 → Allgemeine LED mit Open Load Diagnose
> Leuchte23SL HLC7 - Dimming_AB_23 → 100
> Leuchte24SL HRA69 - Type_Of_Load_24 → Allgemeine LED mit Open Load Diagnose
> Leuchte24SL HRA69 - Dimming_AB_24 → 100
→ Применить
```

логин-пароль 31347

Светодиодные лампы в задние ПТФ

```
Блок 09 → Адаптация
> Leuchte26NSL A65 - Type_Of_Load_26 → Allgemeine LED mit Open Load Diagnose
> Leuchte26NSL A65 - Dimming_AB_26 → 100
→ Применить
```

логин-пароль 31347

## Светодиодные лампы в задние указатели поворота

```
Блок 09 → Адаптация
> Leuchte18BLK HLA71 - Type_Of_Load_18 → LED Blinkleuchten
> Leuchte18BLK HLA71 - Dimming_AB_18 → 100
> Leuchte19BLK HRC10 - Type_Of_Load_19 → LED Blinkleuchten
> Leuchte19BLK HRC10 - Dimming_AB_19 → 100
→ Применить
```

логин-пароль 31347

#### ПЕРЕДНЯЯ ОПТИКА:

## Светодиодные лампы в передние указатели поворота

```
Блок 09 → Адаптация
> Leuchte0BLK VL B35 - Type_Of_Load_0 → LED Blinkleuchten
> Leuchte0BLK VL B35 - Dimming_AB_0 → 100
> Leuchte1BLK VRB23 - Type_Of_Load_1 → LED Blinkleuchten
> Leuchte1BLK VRB23 - Dimming_AB_1 → 100
→ Применить
```

логин-пароль 31347

# Светодиодные лампы в передние габаритные огни

```
Блок 09 → Адаптация
> Leuchte2SL VLB22 - Type_Of_Load_2 → Allgemeine LED mit Open Load Diagnose
> Leuchte2SL VLB22 - Dimming_AB_2 → 100
> Leuchte3SL VRB36 - Type_Of_Load_3 → Allgemeine LED mit Open Load Diagnose
```

- > Leuchte3SL VRB36 Dimming\_AB\_3 → 100
  - → Применить

логин-пароль 31347