

Программа и методика испытаний			
Объект испытаний	Мобильное приложение для управления умным домом Stets Home		
Цель испытаний	Комплексная проверка функциональности системы на соответствие бизнес-требованиям и техническим ограничениям		
Требования к программе	TR-1; TR-2; TR-3; TR-4; TR-5; TR-6; TR-7		
Требования к документации	User Story Map, ER-диаграмма, Словарь данных		
Средства и порядок испытаний	Смартфон (iOS/Android); доступ в интернет; приложение Figma с прототипом проекта		
Методы испытаний			
Требование технического задания	Предусловия	Шаг проверки	Конечный результат
TR1: регистрация и вход			
TR-1.1: Онбординг и создание аккаунта	Приложение установлено впервые	1. Открыть приложение. 2. Пройти экраны онбординга. 3. Нажать кнопку “Зарегистрироваться” 4. Заполнить форму регистрации (Имя, Email, Пароль 8-16 знаков с разным регистром).	1. Показ обучающих экранов 2. Аккаунт создан 3. Переход на главный экран приложения и автоматически создан первый дом «Мой дом»
TR-1.2: Валидация безопасности пароля		1. Ввести имя. 2. Ввести некорректный Email (без @). 3. Ввести пароль abc1234 (7 знаков). 4. Ввести пароль Abc12345 (8 знаков, разный регистр).	1. Ошибка на email. 2. Ошибка: пароль должен быть 8-16 символов. 3. Кнопка «Зарегистрироваться» неактивна. 4. При корректных данных переход в приложение
TR-1.3: Восстановлен ие пароля		1. Нажать «Не помню пароль». 2. Ввести Email.	1. Email-сервис отправил письмо. 2. После ввода кода пароль

		3. Перейти на экран Входа и ввести в поле "Пароль" код из письма	успешно изменен 3. Вход успешно выполнен в приложение
TR-1.4: Выход из системы	Пользователь авторизован	1. Зайти в настройки профиля. 2. Нажать «Выход».	1. Сессия завершена. 2. Открыт экран Входа
TR-2: настройки			
TR-2.1: Настройки профиля	Пользователь авторизован	1. Перейти в раздел «Настройки». 2. Изменить «Email». 3. Нажать «Сохранить».	1. Данные обновлены. 2. В настройках отображается новый Email
TR-3: совместный доступ			
TR-3.1: Добавление пользователя	Пользователь-владелец	1. На главном экране приложения нажать "Добавить пользователя" 2. Перейти на экран добавления 3. Выбрать дом 4. Ввести Email зарегистрированного пользователя. 5. Нажать кнопку пригласить	1. Мы видим на экране сообщение, что приглашение отправлено
TR-3.2: Управление добавленным пользователем	Пользователь принял приглашение	1. Перейти на экран дома 2. В разделе "Пользователи" перевести тумблер в положение "выкл"	1. Пользователь отображается на экране дома 2. Тумблер переключается
TR-4: управление домами			
TR-4.1: Автоматическое создание первого дома		1. Завершить регистрацию нового юзера.	1. Автоматически создан первый дом «Мой дом».
TR-4.2: Создание нескольких домов	Пользователь авторизован	1. Перейти на главный экран приложения. 2. Создать 10 домов подряд.	1. Создано 10 домов 2. На 11-м запросе система выдает ошибку «Достигнут лимит (10)».

		3. Попытайтесь создать 11-й дом.	
TR5: Комнаты			
TR-5.1: Создание комнаты	Выбран дом	1. Добавить комнату. 2. Выбрать тип «Кухня»	1. Комната создана. 2. В списке отображается корректная иконка с названием
TR-5.2: Нумерация дублей	Выбран «Мой дом»	1. Добавить комнату, выбрав тип «Кухня». 2. Добавить вторую комнату с типом «Кухня».	1. Создана комната «Кухня». 2. Вторая комната автоматически названа «Кухня 2».
TR-5.3: Лимит комнат в доме	Создано 0 комнат	1. Добавить 10 комнат в один дом. 2. Попробовать создать 11-ую	1. 11-я комната не создается 2. Кнопка «Добавить комнату» не нажимается
TR-5.4: Удаление комнаты		1. На плашке комнаты нажать кнопку «Удалить» 2. На экране с сообщением, подтвердите удаление комнаты	1. Комната пропала из списка
TR6: Устройства			
TR-6.1: Добавление по ID	Экран добавления	1. Ввести вручную код 123456789012	1. Сообщение об успешном добавлении 2. В разделе «Устройства» отображается добавленное устройство
TR-6.2: Добавление по QR-коду	Экран добавления	1. Выбрать «Сканер» 2. Подтвердить доступ к камере 3. Отсканировать код	1. Доступ к камере осуществлен 2. Сообщение об успешном добавлении 3. В разделе «Устройства» отображается добавленное устройство
TR-6.3: Проверка на дубликаты	Лампа уже добавлена	1. Попытайтесь добавить устройство с тем же ID повторно.	1. Появится сообщение, что устройство уже добавлено ранее

TR-6.4: Включение/выключение режима энергосбережения	Устройство добавлено	1. На экране устройства нажать кнопку "изменить" 2. Переключить тумблер режима энергосбережения	1. Приложение переходит в настройки устройства 2. Режим включается и выключается
TR-6.5: Переименование		1. На экране устройства нажать кнопку "изменить" 2. Нажать значок "карандаш" рядом с названием 3. Поменять название устройства 4. Сохранить	1. Название устройства обновилось
TR-6.6: Включение и выключение устройства		1. Перейти на страницу Устройства 2. Перевести тумблер в положение вкл/выкл	1. Тумблер успешно переключается
TR-6.7: Добавление устройства в комнату	Комната создана	1. Перейти на экран дома "Мой дом" 2. Перейти к устройствам 3. Нажать кнопку "Добавить устройство" 4. Выбрать устройство из доступных	1. Доступные устройства отображаются списком при добавлении 2. Добавленное устройство отображается в комнате
TR-6.8: Групповое управление		1. Перейти на экран комнаты 2. Нажать на тумблер "Вкл/Выкл все устройства"	1. Все устройства успешно включаются и выключаются
TR7: Сценарии автоматизации			
TR-7.1: Создание сценария без времени		1. Перейти на вкладку "Сценарии" 2. Выбрать дом 3. Нажать кнопку "Создать сценарий" 4. Ввести название	1. При нажатии на кнопку "Создать сценарий" приложение отображает экран создания сценария 2. Устройства отображаются в списке

		5. Выбрать доступные устройства значком "+" 6. Нажать "Готово"	3. После нажатия кнопки "Готово" сценарий отображается в списке сценариев 4. Лимит увеличивается на 1
TR-7.2: Обязательные поля при создании сценария		1. Перейти на вкладку "Сценарии" 2. Выбрать дом 3. Нажать кнопку "Создать сценарий" 4. Не вводить название 5. Выбрать доступные устройства значком "+" 6. Нажать "Готово"	1. При нажатии на кнопку "Создать сценарий" приложение отображает экран создания сценария 2. Устройства отображаются в списке 3. Поле "Название" подсвечивается красным 4. Кнопка "Готово" неактивна
TR-7.3: Управление сценарием		1. Перейти на вкладку "Сценарии" 2. Перевести тумблер в положение вкл/выкл	1. Тумблер успешно включает и выключает сценарий
TR-7.4: Редактировать сценарий		1. Нажать значок "карандаш" рядом с нужным сценарием 2. Поменять название 3. Сохранить	1. Открывается редактирование сценария 2. Изменения сохраняются
TR-7.4: Создание сценария с временем		1. Перейти на вкладку "Сценарии" 2. Выбрать дом 3. Нажать кнопку "Создать сценарий" 4. Ввести название 5. Выбрать доступные устройства значком "+" 6. Ввести время начала и время окончания	1. При нажатии на кнопку "Создать сценарий" приложение отображает экран создания сценария 2. Устройства отображаются в списке 3. Время можно ввести в формате 00:00 4. После нажатия кнопки "Готово" сценарий отображается в списке сценариев 5. Лимит увеличивается на 1