Résidence « Les Vergers », Colombier NE — Villa individuelle B

Descriptif technique CFC 232 / 233 — Installations électriques (courant fort et faible)

Bureau d'architectes Martin & Associés SA — version 2 du 14.10.2026 — Soumission entreprise électrique

Généralités

Villa individuelle de 5.5 pièces sur deux niveaux (rez et étage) avec garage double et terrasse. Installation selon NIBT 2025. L'appareillage sera de marque Feller, ligne EDIZIO.liv SNAPFIX, couleur noir, entièrement encastré, ou équivalent approuvé par le maître d'ouvrage. Commande de l'éclairage et des stores par système Wiser by Feller (sans fil, sans bus), commandes locales conservées. L'entreprise prévoira les boîtes d'encastrement adaptées aux combinaisons.

Distribution

Tableau principal encastré type Resi9 ou équivalent, 4 rangées, avec parafoudre type 2, réserve 20 %. Préparation borne de recharge 11 kW au garage (tube et ligne 5×6 mm²) et fourniture d'une borne de recharge avec gestion dynamique de la charge.

Appareillage par local

Local	Équipement demandé
Entrée / Hall rez	2 interrupteurs va-et-vient, 1 combinaison interrupteur + prise T13 près de la porte, 1 poussoir de sonnette extérieur, 1 détecteur de mouvement pour l'éclairage du hall
Séjour / salle à manger	2 commandes d'éclairage (dont 1 variateur), 6 prises triples T13, 1 prise TV, 2 prises RJ45, 3 commandes de stores
Cuisine	1 interrupteur, 4 prises triples T13 au-dessus du plan de travail, 1 prise T23 pour le four, 1 prise T13 pour le lave-vaisselle
Bureau	1 interrupteur, 3 prises triples T13, 2 prises RJ45, 1 prise USB-C, 1 commande de store
Chambres 1, 2 et 3 (étage)	Par chambre : 1 interrupteur, 3 prises triples T13, 1 prise USB, 1 commande de store
Salle de bain étage	1 interrupteur, 1 prise T13 à côté du lavabo, 1 thermostat d'ambiance
WC rez	1 interrupteur avec détecteur de mouvement
Buanderie	1 interrupteur, 2 prises T13, 1 prise T23 pour le séchoir
Garage double	2 interrupteurs, 2 prises triples T13, 1 prise T23, préparation et fourniture d'une borne de recharge 11 kW
Terrasse / extérieur	2 prises extérieures IP55 avec couvercle, 1 interrupteur extérieur IP55, 2 détecteurs de mouvement extérieurs

Remarques

Les emplacements exacts seront définis sur plan (plans électriques à suivre, indice A). Variante à chiffrer : appareillage Hager gallery équivalent. Les luminaires sont fournis par le maître d'ouvrage

(hors lot). Détecteurs de fumée autonomes dans chaque chambre et le hall (5 pièces). Ventilation contrôlée hors lot CFC 232.