HAFELE

EFL 30 家具电子锁




室内使用。应用于衣柜,储物柜, > 适用于:

橱柜等各种家具。 > 材质: 外壳: 塑料

锁头核心部件: 锌合金

> 颜色: 黑色 > 适用门厚: ≤19 mm



> 尤其适用于接入插座不方便的场景

支持使用 Dialock 软件模式 和 Hafele Dialock Manager

(HDM)app 模式配置该产品

> 设计紧凑简洁

> 集成蓝牙模块



技术参数

RFID

| | Mifare Desfire EV1/EV2 |
|------------------|---|
| BLE (集成蓝牙 5 代技术) | 使用 Hafele Dialock Manager (HDM) app 配置产品需要使用蓝 牙功能 |
| 防护等级 | IP20 |
| 电池 | 2 节七号电池 |
| 电池寿命 | 开关 20000 次 |
| 支持用户卡片数量 | <1000 |
| 适应温度 | 0 °C – +55 °C |
| 话应湿度 | 10 – 95% |

Tag-It. Mifare Classic EV1.

普通卡片最大 38 mm; 读取距离 钥匙坠型卡片最大 28 mm

2个 EFL 30 之间最小距离 100 mm (竖直排列), 150 mm (水平排列)

1000 N 抗拉载荷 126 x 61 x 13 mm 尺寸(长x宽x高)

认证 CE (欧洲), FCC (美国), IC (加拿大),

EN 61000-4-2 - level 3

使用模式:

标准模式

一张用户卡片可对应多个锁头,一个锁头也可对应多张用户卡片。 锁头3s自动落锁。

自动落锁时间可调节。

可以增加警报功能提醒用户锁头状态。

健身房模式

任意一张卡片可以将一个处于开启状态的锁头锁闭。锁闭之后,卡片和 锁头建立对应关系。只有该卡片能够将锁头打开。打开之后,对应关系 解除。回到任意一张卡片可以将锁头锁闭的状态。


锁头被打开后,锁头会一直处于打开状态。再次刷卡后,锁头锁闭。锁 头每一次动作均需要刷卡操作。


提示

EFL 30 / EFL 30C 可以工作在三种模式下,分别为独立模式, Hafele Dialock Manager (HDM) app 模式 和 Dialock 软件模式

提示:

为了避免产品之间持续通信和相互影响,产品之间需保持至少 100 或 150mm 的间距。









安装示意图


安装于门上








安装于抽屉



将卡片靠近门开锁



将卡片靠近柜体开锁

| 1 | \vdash | 11.4 | 4th > 1r | f柜 | 14 | 77 | FNV |
|------|----------|------|----------|-------------------------|-----|----|-----|
| 124. | - | E 1 | | $\Gamma \Lambda \Gamma$ | 1// | | 生田 |
| | | | | | | | |

| 产品描述 | 产品编号 |
|-----------------|------------|
| EFL 30 | 237.59.070 |
| EFL 30C (带反馈功能) | 237.59.071 |

订购提醒

电池需单独订购

若需产品使用在独立模式下,需订购编程卡和销程卡;

若需产品使用在 Hafele Dialock Manager(HDM) app 模式下,需下载 HDM app。必要时需订购 许可文件;若需产品使用在 Dialock 软件模式下,需下载该软件,并订购许可文件;不同模式可满足不同场景的使用需求,详情请咨询 Dialock 产品经理