

Redmi Buds 4 使用说明书

- 产品名称：Redmi Buds 4
- 产品型号：M2137E1
- 文件名：M2137E1_Redmi Buds 4.pdf
- 来源：<https://cdn.cnbj1.fds.api.mi-img.com/ics-resources/articles/640b011bbb897d87d6d85fe6.html>

操作说明

(1) 配对 / 连接

首次连接：首次使用，左右耳机放入盒内关盖后重新开盖，充电盒白色指示灯慢闪持续 1 分钟。1 分钟内设备蓝牙搜索并点击“Redmi Buds 4”连接。若连接成功，指示灯长亮 7 秒后熄灭；若失败，指示灯慢闪 1 分钟后熄灭。连接失败可关盖后重开重试。

连接其他设备：开盖状态下长按充电盒按键 2 秒，指示灯闪烁，即可在新设备上搜索并连接耳机。已配对过的设备可从配对记录中选择连接，此时与当前设备断连。

自动回连：打开充电盒盖，耳机自动回连最近连接过的蓝牙设备；若未连接任何设备，进入低功耗状态。

连接中断：设备关闭蓝牙、超出范围或耳机入盒关盖时，耳机与设备断连。

(2) 充电

为耳机充电：将耳机放入充电盒，耳机自动进入充电状态。使用完后及时放回以延长寿命。

为充电盒充电：插入 Type-C 充电线可同时给耳机和充电盒充电。充电时充电盒白色指示灯长亮，充满后熄灭。

使用建议：若产品超过两周未使用，使用前先充电。

(3) 重置 / 恢复出厂设置（故障处理）

恢复出厂设置包含两种操作方法：

方法一：关盖后长按充电盒按键约 10 秒，指示灯长亮 3 秒左右后熄灭，松开按键。

方法二：开盖后长按充电盒按键约 10 秒，指示灯长亮 3 秒左右转慢闪，松开按键。

恢复完成后，历史连接记录全部清除，耳机重新进入配对模式。

(4) 其他常用操作（含降噪、通透模式）

1. 通话控制：双击触摸区接听；三击拒接或挂断。
2. 音乐控制：双击暂停 / 播放；三击下一曲；取下任意一侧耳机音乐暂停，120 秒内戴上继续播放。
3. 降噪 / 通透模式切换：双耳佩戴时，长按任意一侧耳机，循环切换降噪 / 通透

模式。

4. 唤醒小爱同学：通过小爱同学 APP 设置“长按手势”为唤醒后，长按触摸区激活（需配合 MIUI 或安卓系统使用）。

(5) 基本参数

耳机参数

- 通讯距离：10m（无障碍空旷环境）
- 输入：5V ~ 100mA
- 蓝牙版本：蓝牙 5.2
- CMIID：2021DP17631

充电盒参数

- 充电接口：Type-C
- 输入：5V ~ 450mA
- 输出：5V ~ 240mA