

Redmi Buds 3 使用说明书

- 产品名称：Redmi Buds 3
- 产品型号：M2104E1
- 文件名：M2104E1_Redmi Buds 3.pdf
- 来源：<https://cdn.cnbj1.fds.api.mi-img.com/ics-resources/articles/63fd6a6428c901b30e2dffba.html>

操作说明

(1) 配对 / 连接

首次连接：开盖后左右耳机进入等待连接状态，打开手机蓝牙搜索并点击“Redmi Buds 3”连接。若失败，放回充电盒重试。

小米手机快速连接：耳机放入充电盒关盖，靠近已解锁且开启蓝牙的小米手机，打开盒盖，按弹窗提示操作（需手机系统更新至最新，开启“小米快速”功能，仅部分小米手机支持）。

自动回连：耳机在充电盒内，打开盒盖自动回连最近连接过的设备；若未连接任何设备，进入等待连接状态。

连接中断：当设备关闭蓝牙或超出范围，耳机进入等待连接状态；若 10 分钟内未连接，自动关机。

单耳 / 双耳自由切换：左右耳机连接后默认双耳模式；将任一耳机放回充电盒关盖，另一只进入单耳模式，重新取出即恢复双耳。

(2) 充电

初次使用提示：请先去除左右耳机充电触点处的隔离膜，将充电盒及耳机充满电。

充电方式：插入充电线可同时给耳机和充电盒充电。充电盒未充满时指示灯白灯长亮，充满后熄灭。

电量建议：若产品超过两周末使用，使用前建议先充电。

(3) 重置（故障处理）

耳机重置：若无法正常连接使用，开盖后将左右耳机放入充电盒，长按充电盒按键 10 秒，充电盒白灯快闪 3 秒后熄灭，即重置成功（清除耳机间及耳机与手机的连接记录）。

(4) 其他常用操作（含故障处理相关）

1. 接听/挂断电话：双击左/右耳机多功能触摸区接听；三击拒接或挂断。
2. 播放/暂停音频：①取下任意耳机暂停，戴上恢复；②长按左/右耳机触摸区暂停/播放（手动暂停后，取戴不会自动播放）。

3. 切换曲目：双击触摸区下一曲，三击上一曲。
4. 接听第二个来电：双击保持上一通话并接听新来电；三击挂断当前并接听保持的来电。
5. 唤醒小爱同学：佩戴状态下（非通话），长按触摸区唤醒（需在小爱同学 APP 中设置“长按手势”为唤醒）。
6. 佩戴检测：内置光学传感器，摘下耳机音频暂停，重新佩戴自动播放。

(5) 基本参数

耳机参数

- 尺寸：40.7 × 16.9 × 18.7 mm
- 净重：约 4.47 g
- 电池容量：35 mAh
- 输入：5V ~ 70 mA
- 蓝牙版本：蓝牙 5.2
- 通讯距离：10 米
- CMIIT ID：2021DP6740

充电盒参数

- 尺寸：49.6 × 49.6 × 24.4 mm
- 电池容量：310 mAh
- 输入：5V ~ 500 mA
- 输出：5V ~ 150 mA