Настройка SIP-клиента Media5fone

Материал из Wiki Ukrcom.

Настройка клиента Media5fone на Android

- 1. Установите бесплатный клиент ір-телефонии Media5fone из GooglePlay
- 2. Предполагается, что вы имеете регистрационные данные. Для примера рассмотрим данные № телефона **441234567** с именем пользователя **44123456-abcd** и паролем **your-password**:

Домен / Сервер: prepaid.ukr-com.net Пользователь / SIP ID: 441234567-abcd

Пароль: your-password Caller ID: 441234567

Proxy: prepaid.ukr-com.net:6050


3. Запустите приложение Media5fone и заполните учетную запись используя свои данные:

Имя учетной записи: Ukrcom (На Ваше усмотрение)

Сервер: prepaid.ukr-com.net:6050 (проверить, как указано в письме) **Имя пользователя:** 44123456-abcd (User-ID взять из письма)

Пароль: your-password (взять из письма)










зайти в расширенные настройки и выбрать кодеки




для высокоскоростных сетей (WiFi)



и для низкоскоростных сетей (3G, GPRS, EDGE)



Выходим из настроек. Игнорируем предложение разблокировки дополнительных функций



5. Если Вы правильно выполнили настройки и есть подключение к интернету в учетной записи появиться уведомление о том, что учетная запись зарегистрирована на нашем сервере.

Настройка завершена. Клиент готов к работе.



• Для проверки качества связи вы можете позвонить на номер 9999018.





- Для проверки DTMF набора на номер 9999017.
- 6. Используются следующие правила набора номера, которые не зависят от вашего местоположения.
- <номер телефона> для звонков на прямые Киевские номера
- **<КОД ГОРОДА ИЛИ МОБИЛЬНОГО ОПЕРАТОРА> < HOMEP ТЕЛЕФОНА>** для звонков по Украине
- **00 < КОД СТРАНЫ> < КОД ГОРОДА ИЛИ МОБИЛЬНОГО ОПЕРАТОРА>** < НОМЕР ТЕЛЕФОНА> для международных вызовов
- + <КОД СТРАНЫ> <КОД ГОРОДА ИЛИ МОБИЛЬНОГО ОПЕРАТОРА> <НОМЕР ТЕЛЕФОНА> это универсальный формат

Примеры:

2011117 Звонок на прямой Киевский номер 0 44 2011117 звонок по Украине 00 380 44 2011117 Международный вызов +380 44 2011117 универсальный формат