

INSTRUKSI KERJA PEKERJAAN REGISTER PRINTER ASSET

Referensi : PK-OPS-01 OPERASI DAN PEMELIHARAAN

Revisi	Date	Alasan perubahan


Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua crew IT	MKN IT	Instruksi Kerja

Dibuat

Diperiksa dan Disahkan

Tanggal,

Tanggal,


(**Junaidi**)
Supervisor


(**Joko Triono**)
PJO

 Multi Kontrol Nusantara A Solusie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-01-34	Rev. : 00
		Tanggal : 1 September 2025	Hal. : 2 dari 3
PEKERJAAN REGISTER PRINTER ASSET			

1. Tujuan

- Memberikan panduan kepada Tim DSO (Desktop Support Operations) dalam proses registrasi printer baru sebagai asset KPC
- Untuk memastikan semua personil yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan

2. Ruang lingkup

- Instruksi kerja ini berlaku untuk seluruh proses registrasi printer di lingkungan kerja perusahaan

3. Persyaratan

- Seragam kerja, tools, dan peripheral pendukung

4. Referensi

- Prosedur permintaan layanan IT (SIHEPI)

5. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

Setelah mendapatkan instruksi langsung dari Supervisor PC Support atau melalui tiket SIHEPI, lakukan langkah-langkah dibawah ini untuk memastikan kesiapan tahapan proses sebagai berikut :

- | | |
|--|------------------|
| 1. IT Admin menerima kedatangan printer (baik dari Warehouse – SIC, atau dari user yang mendaftarkan printer/device lainnya menjadi asset KPC) | IT Admin |
| 2. IT Admin menerbitkan tiket kepada engineer untuk melakukan setup | IT Admin |
| 3. Engineer mengubah status tiket 'Assigned' menjadi 'In Progress' | Engineer/Teknisi |
| 4. Engineer membawa printer ke M5 | |
| 5. Engineer meng-ON-kan printer dan melakukan initial setup | |
| 6. Engineer berkoordinasi dengan DSO/DCO untuk menyalin driver printer ke <u>\\kpcsgt-syn01\KPCSGT-FSXAppsLimited\Drivers\Printers</u> , kemudian meminta DCO untuk install driver tersebut ke server KPCSGT-PRINT | Engineer/Teknisi |
| 7. Engineer visit ke lokasi dimana printer akan digunakan, dan melakukan: | |

 Multi Kontrol Nusantara A Bakti Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-01-34	Rev. : 00
		Tanggal : 1 September 2025	Hal. : 3 dari 3
PEKERJAAN REGISTER PRINTER ASSET			

- | | |
|---|------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> a. Gunakan alat Network Tester – Fluke (pinjam dengan Tim Network IT) untuk memeriksa apakah port network pada outlet di TKP aktif atau tidak b. Jika port tidak aktif, arahkan user membuat tiket SIHEPI – Related MKN untuk mengaktifkan port tersebut dengan menuliskan nomor outlet dan nomor port nya c. Jika port sudah aktif, catat/screenshot IP Address yang didapatkan d. Jika jenis printer adalah color, mintakan nama-nama siapa saja yang akan diberikan akses color | Engineer/Teknisi |
| <ol style="list-style-type: none"> 8. Engineer kembali ke IT dan melaporkan IP Address yang sudah didapatkan kepada Tim Network IT agar mendapatkan alokasi IP Address tertentu | Engineer/Teknisi |
| <ol style="list-style-type: none"> 9. Engineer menentukan queue name printer dengan format “Nama Departemen-XX-nomor urut printer di TKP-kode building”, contoh : GEOXX05M02. Dan jika printer berjenis Color, maka tambahkan kode ‘CL’ setelah kode building, contoh : GEOXX05M02CL | |
| <ol style="list-style-type: none"> 10. Engineer meminta IP Address yang sudah di assigned ke DCO sesuai alokasi yang diberikan oleh Tim Network IT sebelumnya. | Engineer/Teknisi |
| <ol style="list-style-type: none"> 11. Engineer visit membawa printer dan form handover ke TKP dimana printer akan digunakan | |
| <ol style="list-style-type: none"> 12. Engineer meng-ON-kan printer dan melakukan konfigurasi : <ol style="list-style-type: none"> a. Set Queue Name b. Set IP Static (sesuai yang telah ditentukan), Subnet Mask, dan Gateway c. Set Preferences dan Properties, seperti pengaturan Tray dan ukuran kertas sesuai kebutuhan user | Engineer/Teknisi |
| <ol style="list-style-type: none"> 13. Engineer menghubungi DCO (dari TKP) agar mendaftarkan queue name yang dimaksud dengan meng-assigned driver + IP Address nya ke queue name tersebut ke server KPCSGT-PRINT, sekaligus mendaftarkan nama-nama user yang diberikan akses ke printer Color | Engineer/Teknisi |
| <ol style="list-style-type: none"> 14. Setelah mendapatkan konfirmasi dari DCO, engineer melakukan print configuration untuk memastikan yang telah di setting dan config sudah sesuai | Engineer/Teknisi |
| <ol style="list-style-type: none"> 15. Engineer melakukan add printer dan set preferences disalah satu PC user, kemudian melakukan test print | Engineer/Teknisi |
| <ol style="list-style-type: none"> 16. Engineer meminta user mengisi form handover dan menandatangani | |
| <ol style="list-style-type: none"> 17. Engineer kembali ke IT, mengirimkan informasi melalui email kepada user dan pihak terkait lainnya bahwa “Printer dengan queue name dimaksud sudah selesai di setup di TKP dan siap digunakan. Dan jika di lain waktu ada user lain yang ingin mengakses printer tersebut, dapat melakukan permintaan melalui SIHEPI” | Engineer/Teknisi |
| <ol style="list-style-type: none"> 18. Engineer mengubah status In Progress menjadi Closed. | |