

INSTRUKSI KERJA PM COMMUNICATION EQUIPMENT FOR HEAVY EQUIPMENT

Referensi :
PK-OPS-01 (PROSEDUR KERJA PEMELIHARAAN DAN PENCEGAHAN)

CONTROLLED COPY


Revisi	Date	Alasan perubahan
01	25 April 2018	Menyesuaikan dengan SMKP Minerba Permen No 38 tahun 2014
02	06 Juni 2018	Menambahkan sub heading "persyaratan" follow up audit FPE ke 8
03	17 September 2021	Menambahkan Item : kewajiban melapor kepada penanggung jawab area, melakukan eskalasi kepada pengawas
04	1 Oktober 2022	Pencabutan Implementasi Form LPE (MEMO No M.15/100S-Safety/VII/2017

Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua Karyawan	MKN	Prosedur


Dibuat

Diperiksa dan Disahkan


Tanggal, 20/2/26.


(Daniel Triyono)
 PTT Supervisi

Tanggal, 20/02-2026


(Joko Triono)
 PJO

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja : PM Communication Equipment for Heavy Equipment	6 Maret 2026	5 Maret 2029
		Page No
		1

 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-01-12	Rev. : 04
		Tanggal : 5 Maret 2026	Hal. : 2 dari 3
PM COMMUNICATION EQUIPMENT FOR HEAVY EQUIPMENT			

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan perawatan dan pemeliharaan perangkat komunikasi di Heavy Equipment.
- Untuk memastikan semua personil yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan.
- Untuk memberikan pedoman kerja yang benar dalam pelaksanaan Preventive Maintenance serta memastikan peralatan dan komponen bekerja dengan baik.

2. Ruang lingkup

Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan personil yang melakukan perawatan dan pemeliharaan perangkat komunikasi di unit Heavy Equipment

3. Persyaratan

- 3.1 Gunakan seragam kerja, sepatu safety, helmet, kacamata dan Full body harness
- 3.2 Teknisi sudah mengikuti training bekerja di ketinggian di PT. KPC.
- 3.3 Teknisi memiliki kimper Personal Lock Holder dan masih berlaku.
- 3.4 Salah satu Teknisi memiliki kimper Is.Officer sesuai type unit yang di PM & masih berlaku.

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab


1. Memberi tugas atau job untuk PM unit Heavy Equipment

Supervisi / Helpdesk

2. Mempersiapkan Tools sesuai dengan pekerjaan.
3. Datang ke lokasi / workshop dimana unit yang akan dilakukan perawatan (Preventive Maintenance).
4. Perawatan dan pemeliharaan dilakukan bersamaan dengan pekerjaan perawatan unit oleh mekanik.
5. Parkir kendaraan ditempat yang sudah disediakan.
6. Melapor ke pengawas workshop atau penanggung jawab unit.
7. Setelah mendapat ijin dari pengawas workshop atau penanggung jawab unit maka Semua teknisi melakukan analisa keselamatan kerja dan dituangkan dalam **Form Observasi Lingkungan Kerja.**

Tehnisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
PM Communication Equipment for Heavy Equipment		Page No
		2

 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-01-12	Rev. : 04
		Tanggal : 5 Maret 2026	Hal. : 3 dari 3
PM COMMUNICATION EQUIPMENT FOR HEAVY EQUIPMENT			

8. Issolation Officer melakukan Isolasi & lock out sesuai prosedur (IK-HSE-08-04).
9. Semua teknisi memasang pad lock beserta personal danger tag masing-masing.
10. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan, maka pekerja harus menghentikan pekerjaannya dan melapor ke pengawas.
11. Naik ke atas unit untuk melakukan PM perangkat, gunakan tiga titik tumpu pada saat naik/turun unit.
12. Lakukan pengecekan dan pemeliharaan perangkat komunikasi sesuai formulir (FM-OPS-01-05 rev.04).
13. Tuangkan hasil pengecekan dan pemeliharaan kedalam Formulir (FM-OPS-01-05 rev.04).
14. Apabila ditemukan kerusakan lakukan perbaikan atau penggantian.

Teknisi

Catatan :

15. *Bekerja diketinggian dibawah 5 meter tanpa platform atau handrail gunakan Full Body Harness dengan single landyard tanpa absorber.*
16. *Bekerja diketinggian diatas 5 meter tanpa platform atau handrail gunakan Full Body Harness dengan single landyard dan absorber.*
17. *Pada saat memasang connector hindari sisi tajam cutter saat memotong kabel dan titik jepit crimping saat memasang connector ke kabel.*
18. Jika pekerjaan sudah selesai bersihkan area kerja, masukkan peralatan kerja ke dalam tas tools dan pastikan tidak ada peralatan atau material yang tertinggal.
19. Turunkan tools dan sisa material jika ada dari atas unit, gunakan metode 3 (tiga) titik tumpu saat naik/turun unit.
20. Lepas Padlock beserta Personal Danger Tag milik anda sendiri, tidak dibenarkan melepas milik orang lain
21. Informasikan ke pengawas workshop atau penanggung jawab unit bahwa pengecekan dan pemeliharaan perangkat komunikasi sudah selesai.
22. Lengkapi Worksheet, tulis material yang digunakan beserta stock code-nya, nomor serial radio, panel ID, fleet serta firmware, tanda tangan pengawas dan sebagainya lalu serahkan worksheet tersebut ke supervisor anda setelah sampai dikantor.

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
PM Communication Equipment for Heavy Equipment		Page No
		3