

INSTRUKSI KERJA INSTALASI / REMOVE RADIO FM DI DRILL

Referensi :
PK-OPS-02 (PROSEDUR KERJA PEMBENTUKAN LOKASI BARU)

CONTROLLED COPY

Revisi	Date	Alasan perubahan
01	25 April 2018	Menyesuaikan dengan SMKP Minerba Permen No 38 tahun 2014
02	06 Juni 2018	Menambahkan sub heading "persyaratan" follow up audit FPE ke 8
03	17 September 2021	Menambahkan Item : kewajiban melapor kepada penanggung jawab area, melakukan eskalasi kepada pengawas
04	1 Oktober 2022	Pencabutan Implementasi Form LPE (MEMO No M.15/100S-Safety/VII/2017
05	1 Januari 2026	Perubahan Judul dan Langkah Pelaksanaan


Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua Karyawan	OPS/PIT	Prosedur

Dibuat


Diperiksa dan Disahkan

Tanggal, 20/2/26.

Tanggal, 20/02-2026



(Daniel Triyono)
PIT Supervisi



(Joko Triono)
PJO

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja : Instalasi / Remove Radio FM di DRILL	6 Maret 2026	5 Maret 2029
		Page No
		1

INSTALL / REMOVE RADIO FM DI DRILL

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan instalasi Radio FM di Drill.
- Untuk memastikan semua personil yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan.
- Untuk memberikan pedoman kerja yang benar serta memastikan peralatan, unit, dan komponen yang digunakan maupun yang dilepas tetap dalam kondisi aman dan tidak mengalami kerusakan.

2. Ruang lingkup

Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan personil yang melakukan instalasi Radio FM di Drill.

3. Persyaratan

- 3.1 Gunakan seragam kerja, sepatu safety, helmet, kaca mata dan Full body harness.
- 3.2 Teknisi sudah mengikuti training bekerja di ketinggian di PT. KPC.
- 3.3 Teknisi memiliki kimper Personal Lock Holder dan masih berlaku.
- 3.4 Salah satu Teknisi memiliki kimper Iss. Officer earth moving & masih berlaku.

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

1. Memberi tugas atau job untuk instalasi Radio FM

**Supervisi /
Helpdesk**

2. Persiapkan tools sesuai dengan pekerjaan
3. Order material yang diperlukan ke Warehouse.
4. Datang ke lokasi / workshop dimana unit yang akan dipasang radio FM.
5. Setelah tiba di lokasi unit parkir lah kendaraan anda ditempat yang disediakan khusus parkir Light Vehicle
6. Melapor kepada penanggung jawab area atau orang yang ditunjuk saat tiba di lokasi sebelum memulai pekerjaan.
7. Semua teknisi melakukan analisa keselamatan kerja dan dituangkan dalam **Form Observasi Lingkungan Kerja**.
8. Lakukan Isolasi & lock out sesuai prosedur. (IK-HSE-08-04).

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Instalasi / Remove Radio FM di DRILL		Page No
		2

INSTALL / REMOVE RADIO FM DI DRILL

9. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan, maka pekerja harus menghentikan pekerjaannya dan melapor ke pengawas
10. Langkah Pelaksanaan :

Instalasi radio FM :

- a. Naikkan material yang akan diinstall ke unit, gunakan tiga titik tumpu pada saat naik/turun unit.
- b. Lakukan Observasi dalam kabin untuk menentukan posisi Radio FM dan speaker.
- c. Lakukan Observasi untuk menentukan posisi antenna radio FM diatas kabin. Cari posisi yg sesuai, aman dan tidak terlindung.
- d. Pasang braket antenna sesuai hasil observasi.
- e. Pasang antenna yang sudah ada kabel kebraketnya.
- f. Masukkan ujung kabel antenna kedalam kabin melalui lubang yang disediakan.
- g. Tarik ujung kabel antenna mengarah ke radio FM.
- h. Pasang konektor auto plug diujung kabel antenna.

Catatan :

- *Bekerja diketinggian dibawah 5 meter tanpa platform atau handrail gunakan Full Body Harness dengan single landyard tanpa absorber.*
 - *Bekerja diketinggian diatas 5 meter tanpa platform atau handrail gunakan Full Body Harness dengan single landyard dan absorber.*
 - *Pada saat memasang connector hindari sisi tajam cutter saat memotong kabel dan titik jepit crimping saat memasang connector ke kabel.*
- i. Cari sumber tegangan 12 VDC yang tersedia (dari converter atau sumber 12 VDC unit yang sudah disediakan electrician unit).
 - j. Hubungkan sumber tegangan 12 VDC yang tersedia atau out put converter (12 VDC) ke soket power radio FM menggunakan kabel jenis RDBL.
 - k. Pasang fuse holder beserta fuse blade 10 A didekat sumber tegangan 12 VDC dan lindungi kabel power menggunakan conduit.
 - l. Pasang braket speaker diposisi hasil observasi atau gunakan speaker bawaan unit jika ada.
 - m. Hubungkan speaker ke socket speaker radio FM

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Instalasi / Remove Radio FM di DRILL		Page No
		3

INSTALL / REMOVE RADIO FM DI DRILL

menggunakan kabel khusus untuk speaker.

- n. Pasang speaker dibraketnya.
- o. Pasang soket (power & speaker) serta konektor autoplug dengan kuat ke Radio FM.
- p. Nyalakan Radio FM kemudian scan frequency / gunakan usb flasdisk untuk memastikan Radio FM bekerja dengan baik.
- q. Setelah radio dinyatakan bekerja dengan baik, pasang Radio FM di braketnya.

Remove radio FM:

- a. Remove fuse blade 10A sebelum melepas wiring power radio fm dari sumber power converter atau unit.
 - b. Remove perangkat radio fm dari bracket.
 - c. Remove konektor power dan autoplug dari radio FM agar perangkat bisa dilepas.
 - d. Remove antenna radio fm beserta bracketnya kemudian jika sudah terlepas Tarik kabel antenna dari dalam kabin keluar.
 - e. Remove speaker 4 way atau speaker external unit jika ada dari bracket lalu lepas bracket beserta kabel speaker.
11. Jika Pekerjaan sudah selesai bersihkan area kerja, masukkan peralatan kerja kedalam tas tools dan pastikan tidak ada peralatan atau material yang tertinggal.
 12. Gunakan tiga titik tumpu saat turun dari unit.
 13. Lepas Padlock beserta Personal Danger Tag anda.
 14. Informasikan ke penanggung jawab unit atau pengawas unit serta Helpdesk MKN bahwa pekerjaan telah selesai.
 15. Lengkapi Worksheet, tulis material yang digunakan, tulis tanggal, jam pengerjaan, tanda tangan pengawas dan sebagainya lalu serahkan worksheet tersebut ke supervisor anda setelah sampai dikantor.

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Instalasi / Remove Radio FM di DRILL		Page No
		4