

INSTRUKSI KERJA INSTALASI RADIO KOMUNIKASI DI DOZER

Referensi :
PK-OPS-02 (PROSEDUR KERJA PEMBENTUKAN LOKASI BARU)
Golden Rules KPC

Revisi	Date	Alasan perubahan
01	2 Februari 2018	Menyesuaikan dengan SMKP Minerba Permen No 38 tahun 2014
02	17 September 2021	Menambahkan Item : Kewajiban Melapor kepada penanggung jawab area, Mengisi form observasi, Eskalasi kepada karyawan.

Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Karyawan	MKN	Prosedur

Dibuat

Diperiksa dan Disahkan

Tanggal,

17/9-21



(Rahmat Safi'i)
Supv Bengalon

Tanggal,

17/9-24.



(Joko Triono)
PJO

Document Title

Instruksi Kerja :
Instalasi radio komunikasi di Dozer

Publish Date

18 September 2024

Review Date

17 September 2027

Page No

1

 Multi Kontrol Nusantara A Balance Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-02-59	Rev. : 02
		Tanggal : 2 Februari 2018	Hal. : 3 dari 3
INSTRUKSI KERJA INSTALASI RADIO KOMUNIKASI DI DOZER			

14. Install bracket antenna radio komunikasi di luar kabin. Cari posisi yg sesuai, aman dan tidak terlindung. Catatan : • Bekerja diketinggian dibawah 5 meter tanpa platform atau handrail gunakan Full Body Harness dengan single landyard tanpa absorber. • Bekerja diketinggian diatas 5 meter tanpa platform atau handrail gunakan Full Body Harness dengan single landyard dan absorber. 15. Cari sumber tegangan 24 VDC yang standby atau yang disediakan. Install converter 24VDC ke 12VDC didekat sumber tegangan tersebut, pastikan posisi converter aman dan mudah dijangkau. 16. Hubungkan sumber tegangan 24 VDC ke input converter dengan menggunakan kabel power jenis RDBL dan Konektor lug yang sesuai .Pasangi fuse holder beserta fuse blade 15 ampere dan label marker (MKN) didekat sambungan sumber tegangan. 17. Pastikan output converter keluar tegangan sekitar 12 VDC – 13,5 VDC. Lindungi dengan conduit pada kabel power. 18. Jika Converter 24VDC ke 12VDC sudah tersedia, hubungi teknisi vendor unit untuk minta rekomendasi menggunakan converter bawaan unit (point 13; 14 dilewatkan) 19. Hubungkan output converter 12 VDC ke radio komunikasi dengan menggunakan kabel power install beserta sekeringnya dan lindungi dengan conduit pada kabel power tersebut. 20. Test atau pastikan radio komunikasi bekerja dengan baik dengan melakukan panggilan ke Oscar base dan gunakan SWR meter bila perlu. 21. Bersihkan areal kerja, masukkan peralatan kerja kedalam tas tools dan pastikan tidak ada peralatan atau material yang tertinggal. 22. Lepas Padlock beserta Personal Danger Tag anda. 23. Informasikan ke penanggung jawab unit atau pengawas unit serta Helpdesk MKN bahwa penginstallan radio komunikasi telah selesai. 24. Lengkapi Worksheet, tulis material yang dipakai, nomor seri radio, tanda tangan pengawas dan sebagainya lalu serahkan worksheet tersebut ke supervisor anda setelah sampai dikantor.	Teknisi
	Teknisi
	Supervisor dan Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
<u>Instruksi Kerja :</u>	18 September 2024	17 September 2027
Instalasi radio komunikasi di Dozer		Page No
		3