

 Multi Kontrol Nusantara A Bukwa Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-01-13	Rev. : 03
		Tanggal : 26 December 2017	Hal. : 2 dari 4
PREVENTIVE MAINTENANCE CONVENTIONAL RADIO REPEATER			

1. Tujuan

- Untuk memastikan perusahaan memiliki prosedur pemeliharaan perangkat repeater radio conventional secara tepat
- Untuk memastikan teknisi mematuhi prosedur dan menjalankannya dengan benar

2. Ruang lingkup

- Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan pemeliharaan perangkat repeater radio conventional di lingkungan kerja PT. Multi Kontrol Nusantara

3. Persyaratan

- Syarat Khusus
Teknisi sudah menguasai sistem kerja perangkat dan dapat menanggulangi permasalahan yang ada jika terdapat kerusakan hingga pelaporan kepada customer
- Syarat Umum
 - a) Teknisi harus melakukan koordinasi dengan customer dan responsibility area setempat sebelum melaksanakan pekerjaan yang disesuaikan dengan schedule PM
 - b) Supervisor harus melakukan koordinasi internal sebelum melaksanakan pekerjaan dan memastikan perlengkapan & peralatan kerja memenuhi syarat sesuai kebutuhan pekerjaan
 - c) Mempersiapkan form checklist PM repeater radio conventional (FM-OPS-01-06)
 - d) Membawa personal tools, PM tools dan alat tes seperti Laptop programming, Multitester, SWR Meter, Antenna Analyzer, Dummyload, dan Radio Handheld Test
- Alat Pelindung Diri
 - a) Sepatu safety
 - b) Seragam kerja standar / rompi bereflektor
 - c) Helm safety

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

Sebelum melaksanakan pekerjaan, lakukan langkah-langkah dibawah ini untuk memastikan kesiapan tahapan proses sebagai berikut :

1. Persiapkan tools, laptop dan form checklist PM (FM-OPS-01-06)

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	26 Juni 2026	25 Juni 2029
Preventive Maintenance Conventional Radio Repeater		Page No
		2

PREVENTIVE MAINTENANCE CONVENTIONAL RADIO REPEATER

2. Wajib melapor kepada penanggung jawab area atau yang ditunjuk saat tiba lokasi dan sebelum memulai pekerjaan.
3. Lakukan observasi dan identifikasi bahaya area kerja untuk memastikan pekerjaan aman dilakukan dengan cara mengisi Form Observasi Lingkungan Kerja.
4. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan maka pekerja harus menghentikan pekerjaannya dan melaporkannya ke pengawas
5. Laksanakan pekerjaan pengecekan dan pemeliharaan repeater radio conventional secara menyeluruh
6. Check fisik bagian radio unit, display radio, antenna, cabling, conector, bracket, serta mounting pendukung, pastikan tidak ada bagian yang patah, bengkok, lepas atau pecah. Jika ada laporkan dan lakukan tindakan perbaikan.
7. Saat melakukan pengecekan fisik jauhkan jari tangan dari titik jepit, atau potensi jari tergores benda tajam.
8. Check kelengkapan dan kebersihan perangkat, bersihkan debu-debu tipis atau bercak kotoran yang menempel dibagian perangkat.
9. Check juga asupan tegangan listrik yang masuk ke perangkat menggunakan multimeter, tegangan input AC dikisaran 210 – 230 VAC dan tegangan output DC dikisaran 12 - 13.8 VDC. Hati-hati saat pengecekan tegangan arus listrik, lihat dan perhatikan jika ada kabel terkelupas.
10. Check daya pancar (TX Power) dan kualitas matching antenna menggunakan SWR Meter, Antenna Analyzer atau Dummyload, daya pancar normal repeater yang ada di KPC adalah 20 – 100 Watt disesuaikan dengan type repeaternya. Untuk SWR antenna angka toleransi maksimum ideal adalah 1.5 jika lebih rendah dari nilai tersebut lebih baik
11. Check software dan alarm repeater radio menggunakan laptop programming, pastikan setingan frekuensi dan parameter lain sudah sesuai dan capture atau catat bila ada alarm.
12. Check performance perangkat dengan pengetesan modulasi menggunakan radio handheld test, bisa melakukan panggilan ke Mine Control, Oscar Base, atau Control Room. Bisa juga test menggunakan dua radio di frekuensi yang sama.
13. Tuangkan hasil pencatatan dari hasil pengecekan dan pemeliharaan kedalam form PM (FM-OPS-01-06) yang telah disiapkan
14. Hasil pekerjaan pengecekan dan pemeliharaan yang telah dilaksanakan dengan hasil baik agar ditandatangani oleh

Teknisi

	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-01-13	Rev. : 03
		Tanggal : 26 December 2017	Hal. : 4 dari 4
PREVENTIVE MAINTENANCE CONVENTIONAL RADIO REPEATER			

customer	Teknisi
15. Pastikan perangkat dan area kerja bersih serta rapi setelah melakukan pekerjaan 16. Pastikan melapor kepada customer atau responsibility area bahwa pekerjaan pemeliharaan telah selesai dilaksanakan dan perangkat bekerja dengan baik, serta menginfokan teknisi akan meninggalkan area kerja	

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	26 Juni 2023	25 Juni 2029
Preventive Maintenance Conventional Radio Repeater		Page No
		4