

INSTRUKSI KERJA INSTALASI KAMERA CCTV

Referensi :
PK-OPS-02 PEMBENTUKAN LOKASI BARU

Revisi	Date	Alasan perubahan
01	26 Dec 17	Menyesuaikan dengan SMKP Minerba Permen No 38 tahun 2014
02	17 Sep 21	Menambahkan item : kewajiban melapor kepada penanggung jawab area, mengisi form observasi, melakukan eskalasi kepada pengawas
03	11 April 22	Menambahkan item : memasang kabel kamera di plafon laporkan terlebih dahulu ke penanggung jawab area dan gunakan tangga pendek atau tangga panjang serta gunakan full Body Harness selama bekerja di atas plafon

Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua Karyawan	MKN	Instruksi Kerja

Dibuat

Diperiksa dan Disahkan

Tanggal, 26 - 06 - 2026

Tanggal, 26/6-2026



(Bronson Hasugian)
Supervisi



(Joko Triono)
PJO

 Multi Kontrol Nusantara ABKIN Group	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-02-09	Rev. : 03
		Tanggal : 26 December 2017	Hal. : 2 dari 6
INSTALASI KAMERA CCTV			

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan pekerjaan instalasi kamera CCTV
- Untuk memastikan semua teknisi yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan

2. Ruang lingkup

- Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan instalasi kamera CCTV di lingkungan kerja PT. Multi Kontrol Nusantara

3. Persyaratan

- Syarat Khusus
Teknisi sudah mengenal berbagai tools yang dipakai untuk instalasi dan komponen-komponen atau material yang akan dipasang.
- Syarat Umum
 - a) Mempersiapkan job beserta form permintaan material
 - b) Membawa personal tools beserta material instalasi yang sudah diorder
- Alat Pelindung Diri
 - a) Sepatu safety
 - b) Seragam kerja standar / rompi bereflektor
 - c) Helm safety
 - d) Kacamata safety

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

Sebelum melaksanakan pekerjaan, lakukan langkah-langkah dibawah ini untuk memastikan kesiapan tahapan proses sebagai berikut :

1. Wajib melapor kepada penanggung jawab area atau yang ditunjuk saat tiba lokasi dan sebelum memulai pekerjaan.
2. Lakukan observasi dan identifikasi bahaya area kerja untuk memastikan pekerjaan aman dilakukan dengan cara mengisi Form Obeservasi Lingkungan Kerja.
3. Lakukan observasi dan identifikasi bahaya area kerja untuk memastikan pekerjaan aman dilakukan dengan cara mengisi Form Obeservasi Lingkungan Kerja.

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
<u>Instruksi Kerja :</u>	26 Juni 2026	25 Juni 2029
Instalasi Kamera CCTV		Page No
		2

INSTALASI KAMERA CCTV

4. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan maka pekerja harus menghentikan pekerjaannya dan melaporkan ke pengawasnya.
5. Persiapkan tools, APD dan inspeksi sebelum digunakan
6. Persiapkan material atau komponen yang akan dipasang dengan mengorder ke warehouse menggunakan form permintaan material
7. Lakukan pemasangan perangkat cctv , PoE Adaptor dan power supply yang sudah dilakukan pengetesan di workshop
8. Pasang kamera di tempat yang telah ditentukan, seperti :
 - a. Di tiang,
 - i. Jika menggunakan tangga untuk naik, pasang dan sandarkan tangga panjang (extention ladder) atau tangga pendek (step ladder) di tiang untuk akses keatas tiang, ikat tangga ke tiang agar kokoh saat dinaiki. Gunakan pole harness yang dilingkarkan ke tangga lalu ke tiang saat sudah berada diatas 1.8 m
 - ii. Apabila tiang sudah tersedia pijakan kaki untuk pemanjatan, panjatlh menggunakan metode tiga titik tumpu dan gunakan pole harness untuk pemanjatannya yang dilingkarkan ke tiang tersebut
 - iii. Jika menggunakan carry picker atau JLG, gunakan full body harness saat berada diatas bucket dan lanyard dicantolkan ke anchor point yang tersedia. Gunakan radio untuk berkomunikasi dengan operator atau gunakan bahasa isyarat rigging yang baku dalam memberi kode ke operator tersebut. Jangan lupa untuk mendemarkasi carry picker atau JLG tersebut sesuai swing alat jika posisi carry picker atau JLG harus berada dijalan atau akses orang dan unit lain
 - b. Di plafon / di dinding,
 - i. Gunakan tangga type "A" (step ladder), letakkan tangga dilantai yang datar dan pastikan bentangan tangga sudah terkunci dengan benar. Apabila menggunakan tangga panjang (Extention Ladder) pastikan sandaran tangga sudah tepat ke dinding bangunan dan gunakan pole harness jika ketinggian lebih dari 1,8 meter serta ada personil yang menahan tangga.
 - ii. Apabila menggunakan scissor lift, gunakan full body

Teknisi

Document Title

Instruksi Kerja :

Instalasi Kamera CCTV

Publish Date

26 Juni 2026

Review Date

25 Juni 2029

Page No

3

INSTALASI KAMERA CCTV

- harness saat berada diatas bucket dan lanyard dicantolkan ke anchor point yang tersedia. Demarkasi area jika posisi scissor lift berada di jalan atau akses orang / unit lain lewat
- c. Di lighting tower,
 - i. Gunakan tiga titik tumpu saat naik turun tangga tower, pastikan menggunakan alat pelindung jatuh saat berada diatas ketinggian 1.8 m. Cantolkan lanyard di struktur tower yang kokoh dan posisinya lebih tinggi dari kepala pekerja
 9. Saat pemasangan kamera, jauhkan jari dari titik jepit dan gunakan kaca mata bening untuk pemasangan yang menggunakan bor
 10. Hindarkan kamera terjatuh dan perhatikan potensi tombol-tombol yang bisa tertekan saat pemasangan agar kamera tidak rusak / factory default
 11. Pasang kabel network beserta kabel power kamera ke PoE adaptor atau switch server yang telah ditentukan.
 - i. Jika kabel network melewati atas plafon laporkan terlebih dahulu ke penanggung jawab area sebelum memasuki plafon. Bentangkan tangga pendek (step ladder) di mainhoul plafond dan kunci bentangan tangga serta letakkan di lantai yang datar. Pastikan penerangan memadai di dalam plafon dengan membawa lampu portable serta menggunakan full body harness selama bekerja di dalam plafon dan hock lanyard (tanpa Absorber) dicantolkan ke anchor point yang tersedia. Pastikan pijakan kaki pada rangka yang kokoh serta hindari pijakan kaki dari kabel listrik. Jika menemukan kabel listrik terbuka laporkan ke penanggung jawab area.
 - ii. Jika melewati dinding bangunan , Gunakan tangga pendek (step ladder) dan pastikan bentangan tangga sudah tepat dan letakkan di lantai yang datar. Apabila menggunakan tangga panjang (Extention Ladder) pastikan sandaran tangga sudah tepat ke dinding bangunan dan tangga diikat ke dinding dan gunakan pole harness jika ketinggian lebih dari 1,8 meter serta ada personil yang menahan tangga.
 12. Rapihan kabel kamera dengan memasang conduit, pipa atau ducting. Hindarkan jari dari titik jepit dan benda yang

Teknisi

Document Title

Instruksi Kerja :

Instalasi Kamera CCTV

Publish Date

26 Juni 2026

Review Date

25 Juni 2029

Page No

4

INSTALASI KAMERA CCTV

- bersisi tajam saat memasang kabel dengan menggunakan pelindung tangan.
13. Pasang konektor kabel menggunakan crimping yang telah dipersiapkan, dan hindarkan jari tangan dari titik jepit saat melakukan crimping konektor
 14. Jika jaringan kamera menggunakan perangkat wireless, maka lakukan instalasi wireless mengikuti langkah mulai dari poin no. 5 sampai poin no. 9
 15. Setelah rapi semua, konekkan kabel network ke kamera dan kabel power adaptor ke sumber listrik serta kabel network ke wireless
 16. Kemudian test operasi kamera dengan cara koneksikan ke laptop menggunakan kabel network dan test ping serta via web browser ke IP kamera
 17. Jika sudah terlihat gambar, maka lakukan pointing arah kamera dengan mengarahkan kamera ke titik yang akan dilihat lalu kencangkan baut agar arah kamera tidak berubah
 18. Jika tidak terlihat gambar atau kamera tidak berfungsi dan wireless tidak terhubung, lakukan pengecekan berikut:
 - a) Pastikan ip kamera sudah benar saat test via web browser, dan konektor beserta kabel network sudah terpasang dengan benar, lakukan pengecekan menggunakan LAN tester atau Fluke Network
 - b) Pastikan power sudah di sambung ke kamera, dengan indicator seperti LED yang menyala di kamera atau lensa akan berputar di jenis kamera PTZ, test power menggunakan multimeter untuk mengukur tegangan yang sesuai
 - c) Pastikan ip wireless sudah benar dan parameter radio sudah disetting sesuai dengan pasangannya
 19. Test operasi wireless dan check signal level via web browser menggunakan IP address wireless
 20. Jika signal level kurang maksimal, lakukan pointing arah wireless sampai angka signal level maksimal, dan lakukan test ping ke wireless atau access point lawannya
 21. Jika sudah kencangkan baut wireless agar wireless tidak berubah posisi dan terjadi penurunan kualitas sinyal
 22. Setelah kamera dan wireless atau network sudah fix semua, rapikan instalasi perkabelannya
 23. Lakukan test bersama user untuk memastikan perangkat tersebut sudah bekerja sesuai yang diinginkan oleh user

Teknisi

Document Title

Instruksi Kerja :

Instalasi Kamera CCTV

Publish Date

26 Juni 2026

Review Date

25 Juni 2029

Page No

5

 Multi Kontrol Nusantara A. Satrio Computer	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-02-09	Rev. : 03
		Tanggal : 26 December 2017	Hal. : 6 dari 6
INSTALASI KAMERA CCTV			

24. Bersihkan areal kerja dan rapikan kembali tools yang sudah digunakan
25. Buang sisa-sisa instalasi di tempat yang telah disediakan
26. Mintalah tandatangan user pada job sebagai tanda pekerjaan telah selesai dan diterima oleh user
27. Close job termasuk menuliskan semua material yang terpakai beserta stock code dan diserahkan kepada supervisor

Document Title	Publish Date	Review Date
<u>Instruksi Kerja :</u>	26 Juni 2026	25 Jun 2029
Instalasi Kamera CCTV		Page No
		6