



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

Instruksi Kerja

No.Dok. : IK-OPS-02-94

Rev. : 00

Tanggal : 28 Agustus 2026

Hal. : 1 dari 5

INSTRUKSI KERJA PERBAIKAN ANTENNA RFID DI TIANG

Referensi :
PK-OPS-02 (PROSEDUR KERJA PEMBENTUKAN LOKASI BARU)

CONTROLLED COPY

Revisi	Date	Alasan perubahan

Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua Karyawan	OPS/PIT	Prosedur

Dibuat


Diperiksa dan Disahkan

Tanggal, 24/8/26

Tanggal, 26/8-2026

(Daniel Triyono)
PIT Supervisi

(Joko Triono)
PJO

 Multi Kontrol Nusantara A Sahrie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS- 02- 94	Rev. : 00
		Tanggal : 28 Agustus 2026	Hal. : 2 dari 5
PERBAIKAN ANTENNA RFID DI TIANG			

1. Tujuan

- 1.1 Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan Perbaikan Antenna RFID Di Tiang.
- 1.2 Untuk memastikan semua personil yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan.
- 1.3 Untuk memastikan peralatan yang di pasang bekerja dengan baik.

2. Ruang lingkup

- 2.1 Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan personil yang melakukan Perbaikan Antenna RFID Di Tiang.


3. Persyaratan

- 3.1 Gunakan seragam kerja, sepatu safety, helmet, masker, pole harness dan kacamata.
- 3.2 Teknisi sudah mengikuti training bekerja di ketinggian di PT. KPC.

4. Langkah pelaksanaan

1. Memberi tugas atau job untuk Instalasi atau Remove	Penanggung Jawab Supervisi / Helpdesk
2. Mempersiapkan Tools sesuai dengan pekerjaan.	Teknisi
3. Mempersiapkan material yang diperlukan.	
4. Melapor kepada pengawas atau penanggung jawab Area.	
5. Kontak positif dengan roombase untuk melaporkan pekerjaan pengecekan antenna impinj dan tentukan waktu pengecekan agar bisa menutup wb.	Teknisi
6. Semua teknisi melakukan analisa keselamatan kerja dan dituangkan dalam Form Observasi Lingkungan Kerja .	
7. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan, maka pekerja harus menghentikan pekerjaannya dan melapor ke pengawas.	
8. Memulai pekerjaan (Langkah Pelaksanaan).	Teknisi
• Matikan radio impinj di dalam box panel	
• Posisikan kaki tangga pada permukaan yang stabil, rata, bersih, dan tidak licin.	
• Berdirikan tangga pada tiang	

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja : Perbaikan Antenna RFID di Tiang	29 Agustus 2026	28 Agustus 2029
		Page No 2

 Multi Kontrol Nusantara A Solusie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS- 02- 94	Rev. : 00
		Tanggal : 28 Agustus 2026	Hal. : 3 dari 5
PERBAIKAN ANTENNA RFID DI TIANG			

- Ikat tangga pada bagian bawah dan atas tangga menggunakan tali dan ada standby person yang memegang tangga.
- Gunakan pole body harness dan bersihkan sepatu dari lumpur sebelum naik tangga agar tidak licin.
- Gunakan teknik tiga titik tumpu saat naik turun tangga.
"Jangan menaiki atau berpijak pada dua anak tangga terakhir dari tangga."
- Kaitkan pole harness pada tiang pada saat sudah sampai diatas tiang dan selama personil melakukan pengecekan antenna impinj
- Jauhkan tangan dengan mata cutter saat membuka rubber pada connector antenna dan jika memungkinkan bisa gunakan tang potong untuk membuka rubber.
- Buka connector cable jumper ke antena, cek apakah kondisi connector masih bagus atau tidak, lakukan penggantian jika kondisi rusak.
- Cek vswr antenna menggunakan antenna analyzer (freq 902-928 mhz) dan swr harus dibawah 1.5
- Continuity cable dari radio impinj ke antenna antenna impinj, cek kondisi fisik kabel rg58 dan cek kualitas kabel rg58 menggunakan antenna analyzer dan dummy load
- Jika sudah dilakukan pengecekan pada cable jumper dan antenna, hubungkan kembali connector cable jumper ke antena dan kencangkan connector.
- Rubber kembali connector.
- Turun dari tangga.
- Hidupkan Kembali radio impinj
- Pastikan koneksi impinj sudah jalan kembali melalui test ping
Wb 1 : 172.16.64.74
Wb 2 : 172.16.29.74
- Laporkan hasil pengecekan kepada atasan dan user
- Kontak kembali roombase dan laporkan bahwa pengecekan antenna impinj sudah selesai dan wb bisa di gunakan kembali

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
<u>Instruksi Kerja :</u> Perbaikan Antenna RFID di Tiang	29 Agustus 2026	28 Agustus 2029
		Page No 3

 Multi Kontrol Nusantara A Baitin Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS- 02- 94	Rev. : 00
		Tanggal : 28 Agustus 2026	Hal. : 4 dari 5
PERBAIKAN ANTENNA RFID DI TIANG			

- Test perform hasil pengecekan menggunakan putty dan aplikasi data brigde apakah rfid pada unit terbaca dengan lancar dan aplikasi data brigde juga bisa membaca rfid dengan lancar

9. Bersihkan area kerja, masukkan peralatan kerja ke dalam tas tools dan pastikan tidak ada peralatan atau material yang tertinggal.
10. Sampaikan ke Helpdesk bahwa perbaikan antenna RFID sudah selesai.
11. Lengkapi Worksheet, tulis material yang digunakan beserta stock code-nya, kemudian tanda tangan ke pengawas dan sebagainya lalu serahkan worksheet tersebut ke supervisor anda setelah sampai dikantor.

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	29 Agustus 2026	28 Agustus 2029
Perbaikan Antenna RFID di Tiang		Page No
		4