

INSTRUKSI KERJA PERBAIKAN CAMERA DI SHOVEL

Referensi :
PK-OPS-05 (PROSEDUR KERJA PERBAIKAN)

CONTROLLED COPY

Revisi	Date	Alasan perubahan
01	07 Februari 2022	Perubahan langkah kerja
02	1 Oktober 2022	Pencabutan Implementasi Form LPE (MEMO No M.15/100S-Safety/VII/2017


Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua Karyawan	OPS/PIT	Prosedur

Dibuat

Diperiksa dan Disahkan

Tanggal, 20/2/26.

Tanggal, 20/02 - 2026 .


(Daniel Triyono)
PIT Supervisi


(Joko Triono)
PJO

Document Title

Publish Date

Review Date


Instruksi Kerja :
Perbaikan Camera di Shovel

6 Maret 2026

5 Maret 2029

Page No

1

 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok. : IK-OPS-05-06	Rev. : 02
		Tanggal : 5 Maret 2026	Hal. : 2 dari 4
PERBAIKAN CAMERA DI SHOVEL			

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan Perbaikan Camera di Shovel
- Untuk memastikan semua personil yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan.
- Untuk memberikan pedoman kerja yang benar serta memastikan peralatan, unit, dan komponen yang diperbaiki dapat kembali berfungsi dengan baik, aman, dan sesuai standar operasional yang berlaku.

2. Ruang lingkup

Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan personil yang melakukan Perbaikan Camera di Shovel / Big Digger.

3. Persyaratan

- 3.1 Gunakan seragam kerja, sepatu safety, helmet, dan Full body harness.
- 3.2 Teknisi sudah mengikuti training bekerja di ketinggian di PT. KPC.
- 3.3 Teknisi memiliki kimper Personal Lock Holder dan masih berlaku.
- 3.4 Salah satu Teknisi memiliki kimper Iss. Officer Earthmoving & masih berlaku

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

1. Memberi tugas atau Job untuk Perbaikan Camera

Supervisi /
Helpdesk

2. Persiapkan tools dan material sesuai dengan pekerjaan.
3. Datang ke lokasi unit.
4. Setelah tiba dilokasi unit yang akan diperbaiki baik parkirlah kendaraan anda ditempat yang disediakan khusus parkir Light Vehicle.
5. Melapor kepada penanggung jawab area atau orang yang ditunjuk saat tiba dilokasi sebelum memulai pekerjaan.
6. Apabila unit masih beroperasi lakukan komunikasi positif dengan operator untuk memarkir unit ditempat yang aman (**Jarak dari dinding galian minimal 1,5 X tinggi tebing**).
7. Semua teknisi melakukan analisa keselamatan kerja dan dituangkan dalam **Form Observasi Lingkungan Kerja**.
8. Lakukan Isolasi & lock out sesuai prosedur.(IK-HSE-08-04).
9. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Perbaikan Camera di Shovel		Page No
		2

PERBAIKAN CAMERA DI SHOVEL

pekerjaan, maka pekerja harus menghentikan pekerjaannya dan melapor ke pengawas

10. Memulai pekerjaan.

11. Persiapkan tools dan material yang sesuai untuk pekerjaan perbaikan camera.

12. Naikkan tool dan material ke unit dan pastikan gunakan tiga titik tumpu pada saat naik/turun unit

Teknisi

I. Camera Mati Total

- Cek Power 12VDC pada sumber tegangan harness camera normal / ada.
- Pastikan fuse holder masih dalam kondisi baik dan fuse blade tidak putus.
- Cek wiring power dari sumber tegangan ke harness camera tidak putus dan konektor tidak rusak atau korosi.
- Cek wiring camera dari ujung yang di dalam cabin ke ujung yang diluar cabin dengan cara di continuity dan lakukan cek fisik. Pastikan wiring tidak putus atau terjepit atau terlipat sehingga menyebabkan camera mati.
- Jika wiring putus atau rusak ganti dengan wiring baru. Jika stock wiring baru tidak ada lakukan perbaikan dengan cara di sambung dengan menggunakan terminal disconnect.
- Jika semua hal di atas sudah dilakukan dan camera masih mati lakukan pergantian camera.

II. Monitor Mati Total

- Cek Power 12VDC pada sumber tegangan harness camera normal / ada
- Pastikan fuse holder masih dalam kondisi baik dan fuse blade tidak putus.
- Cek wiring power dari sumber tegangan ke harness camera tidak putus dan konektor tidak rusak atau korosi.
- Cek konektor dari harness ke monitor tidak rusak.
- Lakukan pergantian harness jika ditemukan wiring atau konektor harness ada yang rusak.
- Jika semua hal di atas sudah dilakukan dan monitor masih mati lakukan pergantian monitor.

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Perbaikan Camera di Shovel		Page No
		3

 Multi Kontrol Nusantara A Salve Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok. : IK-OPS-05-06	Rev. : 02
		Tanggal : 5 Maret 2026	Hal. : 4 dari 4
PERBAIKAN CAMERA DI SHOVEL			

III. Bracket Camera atau Monitor Rusak

- Jika bracket lepas pasang kembali.
- Jika bracket patah lakukan pergantian.

IV. Gambar pada Monitor Rusak

- Lakukan pergantian camera jika kualitas gambar sudah kabur atau tidak jelas (bisa dilakukan proses pembersihan bagian depan camera untuk memastikan kaca / lensa camera dalam kondisi bersih).
- Pointing ulang Camera jika kerusakan berupa posisi sudut gambar yang tidak sesuai.
- Jika camera dalam kondisi bagus dan wiring harness yang ke monitor sudah dipastikan tidak masalah lakukan pergantian monitor.

Teknisi

Catatan :

- **Bekerja diketinggian dibawah 5 meter tanpa platform atau handrail gunakan Full Body Harness dengan single lanyard tanpa absorber.**
- **Bekerja diketinggian diatas 5 meter tanpa platform atau handrail gunakan Full Body Harness dengan single lanyard dan absorber.**
- **Pada saat memasang connector hindari sisi tajam cutter saat memotong kabel dan titik jepit crimping saat memasang connector ke kabel.**
- **Jika ada pekerjaan dibawah cabin dan kurang penerangan gunakan senter saat bekerja.**

13. Jika pekerjaan sudah selesai, bersihkan areal kerja dan masukkan tools ke dalam tas tool
14. Pastikan tidak ada material dan tools tertinggal di unit. gunakan metode 3 titik tumpu saat naik/turun unit.
15. Lepas padlock beserta Personal Danger Tag anda.
16. Infokan ke Pengawas area / User KPC dan helpdesk MKN bahwa Perbaikan camera sudah selesai dan siap operasi.
17. Close Job pada Worksheet dan tanda tangan ke pengawas area atau User KPC lalu serahkan ke supervisor anda.

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Perbaikan Camera di Shovel		Page No
		4