

INSTRUKSI KERJA

INSTALASI/DISMANTEL PERALATAN DI TOWER

Referensi : PK-OPS-02 (PROSEDUR KERJA PEMBENTUKAN LOKASI BARU)

Revisi	Date	Alasan perubahan
01	1 Mar 2017	Menyesuaikan dengan SMKP Minerba Permen No 38 tahun 2014
02	1 Juni 2018	Menambahkan sub heading " Persyaratan "
03	17 Sept 2021	Menambahkan item : kewajiban melapor kepada penanggung jawab area, mengisi form observasi, melakukan eskalasi kepada pengawas

Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua Crew Telco	MKN Telco	Instruksi Kerja

Dibuat


Diperiksa dan Disahkan

Tanggal, 14-11-2025

Tanggal, 14-11-2025



(**Rahmansyah**)
Act. Supv Telco



(**Joko Triono**)
PJO

 Multi Kontrol Nusantara A Bakti Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-02-02	Rev. : 03
		Tanggal : 21 September 2011	Hal. : 2 dari 3
INSTALASI/DISMANTEL PERALATAN DI TOWER			

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan Instalasi / Dismantel peralatan di Tower
- Untuk memastikan semua personil yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan.

2. Ruang lingkup

Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan/aktivitas personil yang melakukan pekerjaan Instalasi / Dismantel peralatan di tower

3. Persyaratan

- Gunakan Fulbody Harness dengan Twin lanyard, Helm bertali, Sarung tangan, Safety Shoes; WAH for Worker

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

Setelah mendapatkan jobsheet dari supervisor / helpdesk, lakukan langkah-langkah dibawah ini untuk memastikan kesiapan tahapan proses sebagai berikut :

1. Persiapkan tools yang sesuai dengan pekerjaan.
2. Wajib melapor kepada penanggung jawab area atau yang ditunjuk saat tiba dilokasi dan sebelum memulai pekerjaan
3. Lakukan observasi dan Identifikasi bahaya area kerja untuk memastikan pekerjaan aman dilakukan dengan cara mengisi **Form Analisa Bahaya Sebelum Memulai Pekerjaan.**
4. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan maka pekerja wajib menghentikan pekerjaan dan melaporkan ke pengawas.
5. Pastikan posisi/ titik peralatan yang akan di install / dismantle.
6. Lakukan Analisa keselamatan kerja (JSA) menggunakan Form FM-HSE-01-04 dan membuat rencana keadaan darurat yang dituangkan ke dalam Form FM-HSE-05-08 sebelum pekerjaan dilakukan.

Teknisi

Document Title

Instruksi Kerja :

Instalasi Dismantel Peralatan di Tower

Publish Date

14 November 2025

Review Date

13 November 2028

Page No

2

 Multi Kontrol Nusantara A Sakrie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-02-02	Rev. : 03
		Tanggal : 21 September 2011	Hal. : 3 dari 3
INSTALASI/DISMANTEL PERALATAN DI TOWER			

7. Lapor kepada pejabat berwenang setempat (responsibility area) dan Team rescue sebelum melakukan pemanjatan
8. Lakukan teknik pemanjatan dengan benar (tiga titik tumpu) ,
gunakan full body harness dan twin lanyard, serta membawa tali untuk menarik material dari bawah keatas atau sebaliknya. Teknisi
9. Ikat katrol pada Ancor poin dengan benar dan kuat.
10. Pastikan potensi tangan/ jari terjepit
11. Pasang tali pengangkat pada katrol.
12. Ikat material yang akan diangkat atau dilepas pada peralatan tersebut.
13. Lepas baut peralatan tersebut jika dismantel
14. kencangkan tali pengikat, tarik atau angkat secara bersama-sama dengan komando leader lapangan.
15. Kencangkan baut setelah posisi bracket benar (jika instalasi baru)
16. Pointing antena tersebut jika poin to point wireless / tidak dilakukan pointing jika omni antenna
17. cari signal sampai bagus, sesuai manual book peraltan tersebut dengan alat test yang sesuai (multi tester atau notebook, jika instalasi baru)
18. Kencangkan semua baut pada poin instalasi tersebut
19. Turunkan semua peralatan kerja dengan tali
20. Bersihkan semua sisa material kerja setelah pekerjaan selesai
21. Lapor kepada pejabat berwenang setempat (responsibility area) dan Team rescue sebelum melakukan pemanjatan
22. Informasikan kepada helpdesk dan user bahwa pekerjaan telah selesai
23. Lengkapi worksheet termasuk menuliskan material / stock code yang telah dipakai pada worksheet, dan serahkan pada supervisor anda