



사용자 가이드

Lyra Bitperfect 사용 방법

이 가이드는 Lyra Bitperfect를 시작하는 데 필요한 내용을 정리한 문서입니다.
전체 기술 문서는 lyrabitperfect.com에서 기술 보고서를 다운로드해 확인할 수 있습니다.

1. 인터페이스 개요

메인 화면은 상단 디스플레이와 하단 컨트롤 영역으로 나뉩니다.
디스플레이를 더블 탭하면 세 가지 시각화 모드를 순서대로 전환할 수 있습니다.

디스플레이 모드	활성화	표시 내용
회전 CD	기본 상태	애니메이션 CD, 트랙 정보, seekbar
VU 미터	첫 번째 더블 탭	두 개의 아날로그 바늘 - 실제 RMS 레벨
고니오미터	두 번째 더블 탭	Lissajous 스테레오 이미지 - 실제 위상 데이터

2. 세 가지 오디오 상태

Lyra는 BITPERFECT 버튼으로 제어되는 세 가지 오디오 상태로 동작합니다.
각 상태는 LED 색상으로 명확하게 표시됩니다.

LED	상태	Lyra의 동작
화이트/펄	Direct Playback	순수 Android 체인 - EQ, DSP, 개입 없음
그린	Direct Mode	EQ 없음, HiFi 모드 활성화, 내부 투명성 극대화
블루	Bitperfect USB	외부 USB DAC으로 신호를 비트 단위 전송

BITPERFECT를 한 번 누르면 Direct Mode가 활성화됩니다(초록 LED).
USB DAC을 연결하면 Lyra는 자동으로 Bitperfect USB로 전환됩니다(파란 LED).
다시 누르면 Direct Playback으로 돌아갑니다.

3. Reference Monitor

MONITOR 스위치를 탭하면 Reference Monitor 화면이 열립니다. 이 화면에는 실시간 신호 분석을 위한 두 개의 정밀 계측기가 표시됩니다.

계측기	측정 항목	의미
HEADROOM / PEAK	순간 피크 dBFS (-30~0)	디지털 클리핑까지 남은 여유
DYNAMIC / CREST	크레스트 팩터 dB (0~24)	다이내믹 레인지 - 높음=동적, 낮음=압축

하단 인증 플레이트를 탭하면 신호 체인의 전체 기술 사양을 볼 수 있습니다. 뒤로 화살표를 탭하면 메인 플레이어로 돌아갑니다.

4. USB DAC 연결

USB Audio Class 1 또는 2 DAC을 기기에 연결하세요. Lyra는 자동으로 이를 감지하고 Bitperfect USB 모드로 전환합니다. CD는 짙은 네이비 블루로 바뀌고 LED는 파란색으로 표시됩니다. 별도 설정은 필요 없습니다. UAC1 또는 UAC2 장치라면 브랜드나 모델과 관계없이 호환됩니다.

5. 음악 라이브러리

라이브러리 버튼을 탭하면 로컬 오디오 파일을 탐색할 수 있습니다. 트랙은 개별 또는 일괄로 추가할 수 있습니다. 라이브러리는 Songs, Artists, Albums, Folders, Playlists 보기로 음악을 정리합니다.

라이브러리를 탐색해도 재생은 중단되지 않습니다. 아무것도 선택하지 않고 돌아오면 현재 트랙은 정확히 같은 위치에서 계속 재생됩니다.

6. 진행 바

금색 thumb를 seekbar 위에서 드래그하면 트랙의 원하는 위치로 이동할 수 있습니다. 오디오는 손가락 움직임을 실시간으로 따라갑니다. 손을 놓으면 위치가 확정됩니다. 이전 또는 다음 버튼을 길게 누르면 빠르게 되감기 또는 앞으로 감기가 가능합니다.

7. 체험 기간 및 라이선스

세부 정보	
체험 기간	최초 실행 후 21일 - 모든 기능 전체 접근
만료 후	라이선스 화면 표시 - 왁스 씬을 탭해 구매
가격	10.99 EUR - 일회성 결제, 구독 없음, 광고 없음
구매 후	평생 전체 접근 - 추가 결제 없음

"앱처럼 보이지 않고, 5,000유로급 물리 오디오 기기처럼 느껴지는 인터페이스."
lyrabitperfect.com - support@lyrabitperfect.com