

SWTF CoreSight component identity register 3 (SWTF_CIDR3)

Address offset: 0xFFC

Reset value: 0x0000 00B1

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	PREAMBLE[27:20]							
								r	r	r	r	r	r	r	r

Bits 31:8 Reserved, must be kept at reset value.

Bits 7:0 **PREAMBLE[27:20]**: Component ID field, bits [31:24]

0xB1: Common ID value

SWTF register map and reset values**Table 618. SWTF register map and reset values**

Offset	Register name	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				
0x000	SWTF_CTRL	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	MIN_HOLD_TIME[3:0]				Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	ENSO		
	Reset value																					0	0	1	1									0			
0x004	SWTF_PRIORITY	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	PRIPORT0[2:0]						
	Reset value																														0	0	0				
0x008 to 0xF8C	Reserved	Reserved																																			
0xFA0	SWTF_CLAIMSET	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	CLAIMSET[3:0]						
	Reset value																														1	1	1	1			
0xFA4	SWTF_CLAIMCLR	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	CLAIMCLR[3:0]						
	Reset value																														0	0	0	0			
0xFA8 to 0xFAC	Reserved	Reserved																																			
0xFB0	SWTF_LAR	ACCESS_W[31:0]																																			
	Reset value	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
0xFB4	SWTF_LSR	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	LOCKTYPE					
	Reset value																														0	1	1				

Table 618. SWTF register map and reset values (continued)

Offset	Register name	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
0xFB8	SWTF_AUTHSTAT	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	SNID[1:0]		SID[1:0]		NSNID[1:0]		NSID[1:0]	
	Reset value																									0	0	0	0	0	0	0	0	
0xFBC to 0xFC4	Reserved	Reserved																																
0xFC8	SWTF_DEVID	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	SCHEME[3:0]			PORTCNT[3:0]				
	Reset value																									0	0	1	0	0	0	1	0	
0xFCC	SWTF_DEVTYPE	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	DEVTYPEID[7:0]							
	Reset value																									0	0	0	1	0	0	1	0	
0xFD0	SWTF_PIDR4	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	4KCOUNT[3:0]			JEP106CON[3:0]				
	Reset value																									0	0	0	0	0	1	0	0	
0xFD4 to 0xFDC	Reserved	Reserved																																
0xFE0	SWTF_PIDR0	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	PARTNUM[7:0]							
	Reset value																									0	0	0	0	1	0	0	0	
0xFE4	SWTF_PIDR1	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	JEP106ID[3:0]			PARTNUM[1:8]				
	Reset value																									1	0	1	1	1	0	0	1	
0xFE8	SWTF_PIDR2	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	REVISION[3:0]			JEDEC	JEP106ID[6:4]			
	Reset value																									0	0	1	1	1	0	1	1	
0xFEC	SWTF_PIDR3	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	REVAND3:0]			CMOD[3:0]				
	Reset value																									0	0	0	0	0	0	0	0	
0xFF0	SWTF_CIDR0	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	PREAMBLE[7:0]							
	Reset value																									0	0	0	0	1	1	0	1	
0xFF4	SWTF_CIDR1	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	CLASS[3:0]			PREAMBLE[11:8]				
	Reset value																									1	0	0	1	0	0	0	0	
0xFF8	SWTF_CIDR2	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	PREAMBLE[19:12]							
	Reset value																									0	0	0	0	0	1	0	1	
0xFFC	SWTF_CIDR3	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	PREAMBLE[27:20]							
	Reset value																									1	0	1	1	0	0	0	1	