	JENERATÖR PERİYODİK BAKIM TALİMATI	DOKÜMAN NO: TL-128 YAYIN TARİHİ: 27.10.2026 SAYFA NO: 1/1 REV. TARİHİ: - REV. NO: 00

MAKİNA NO : JENERATÖR **MAKİNE NO : JEN-01**

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı, JEN-01 jeneratörünün haftalık kontrollerini FR-234 dijital bakım formundaki altı maddeye göre standart şekilde gerçekleştirmek; tespit edilen eksikliklerin ve yapılan işlemlerin izlenebilirliğini sağlamaktır.

2. KAPSAM

JEN-01 jeneratörünün mazot göstergesi, yağ seviyesi, radyatör suyu, radyatör filtresi, genel temizliği ve üç dakikalık manuel çalıştırma kontrolünü; bu işlemleri yapmaya yetkili bakım personelini kapsar.

3. SORUMLULUKLAR

Bakımı Yapan Personel: Doğru cihazı seçer, belirtilen kontrolleri yapar; ölçüm, sonuç ve açıklamaları ilgili dijital forma kaydeder. Yetkisi dışındaki müdahaleyi yapmaz.
Bakım Sorumlusu: Uygunsuzlukları değerlendirir, gerekli müdahaleyi yetkili personele yönlendirir ve bakım kayıtlarının tamamlanmasını takip eder.

4. MALZEME / EKİPMAN VE İŞ GÜVENLİĞİ

• Tüy bırakmayan bez ve yumuşak fırça
• İlgili modele ait üretici kullanım/bakım dokümanı
• **FR-234** dijital bakım formuna erişim sağlayan tablet.

İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI (KKD)
İşe uygun koruyucu gözlük, eldiven ve iş ayakkabısı. KKD seçimi işyeri kurallarına göre yapılır.
Güvenli çalışma: Sıcak yüzeylere ve hareketli parçalara yaklaşmayın. Kapalı alanda egzoz gazına maruz kalmayın. Sıcak radyatör kapağını açmayın.



5. UYGULAMA ADIMLARI - HAZIRLIK

Periyot: Haftalık. Altı maddenin tamamı değerlendirilir. Bu talimat günlük jeneratör bakımının yerine geçmez.
Dijital formda cihaz numarasını, tarihi, başlangıç saatini ve bakım personelini kontrol edin. Maddeleri ancak kontrolü yaptıktan sonra işaretleyin. Uygun olmayan veya uygulanamayan madde için açıklama girin.

1	**MAZOT GÖSTERGESİ (Haftalık)** Mazot göstergesine bakın. Eksiklik varsa bakım sorumlusuna bildirin; gösterge durumunu ve bildirimi forma kaydedin.
2	**YAĞ SEVİYESİ (Haftalık)** Yağ seviyesini üreticinin kontrol yöntemine göre kontrol edin. Güvenli kontrol için jeneratör durmuş olmalıdır. Eksiklik veya anormallik varsa bildirin ve forma yazın.
3	**RADYATÖR SU SEVİYESİ VE KALİTESİ (Haftalık)** Motor soğukken radyatör su seviyesini ve görünür kalitesini üreticinin yöntemine göre kontrol edin. Sıcak veya basınçlı kapağı açmayın. Eksiklik/kirlilik varsa kaydedip bildirin.
4	**RADYATÖR FİLTRESİ (Haftalık)** Radyatör filtresini görünür kirlenme, tıkanma ve hasar yönünden kontrol edin. Tespit edilen uygunsuzluğu forma yazın; yetkisiz sökme veya müdahale yapmayın.
5	**GENEL TEMİZLİK (Haftalık)** Jeneratör durmuş ve güvenli durumdayken erişilebilir dış yüzeylerin genel temizliğini yapın. Hareketli, sıcak ve elektriksel parçalara müdahale etmeyin.
6	**MANUEL ÇALIŞTIRMA - 3 DAKİKA (Haftalık)** Kontrolsüz otomatik çalışmayı önleyecek yetkili saha düzenlemesi ve uygun havalandırma sağlandıktan sonra jeneratörü manuel olarak 3 dakika çalıştırıp durdurun. Anormal durum varsa testi durdurun ve bildirin; sonrasında cihazı yetkili işletme düzenine geri alın.

5.1. BAKIM SONRASI KONTROL VE KAYIT

Tespit edilen arızayı, tarihi, arızayı gideren personeli ve yapılan işlemi ilgili forma kaydedin. Giderilmemiş durumları açıkça belirtin; bakım sonucunu, açıklamayı ve bitiş saatini tamamlayın. Kaydet sonrasında sunucu teyidini ve form numarasını kontrol edin. Güvenliği etkileyen uygunsuzlukta bakım sorumlusuna bildirin; ilgili ekipmanı yetkili değerlendirmesi olmadan kullanıma vermeyin. **FR-101** plan takibini mevcut işleyişe göre tamamlayın.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

FR-234 - Jeneratör Haftalık Periyodik Bakım Formu
FR-101 - Makine Periyodik Yıllık Bakım Planı
-Varsa Üreticinin ilgili model için geçerli kullanım ve bakım dokümanları.

HAZIRLAYAN	ONAY
MEHMET ERTÜRK	NİLAY YILMAZ