



APROBADO

PRE-Factibilidad de Infraestructura
03/03/2026

1. Datos del Proyecto Solicitado

Parametro	Valor
Equipo Solicitado	Router Huawei NE40
Cantidad	1
Potencia Max. DC (W)	2000.0
Voltaje de Operacion	DC -48V
Numero de Fuentes	6
Disipacion de Calor	6824.28 (Calculado)
Sitio Tecnico	Ideo
Espacio Requerido	4 U en Rack Existente

2. Disponibilidad en Racks

Rack	Nomenclatura	Bloques Disponibles	U Libres
CLO-IDO-01-R1	CLO-IDO-01-R1	U24-U44	21
CLO-IDO-01-R2	CLO-IDO-01-R2	U1-U39	39
CLO-IDO-01-R3	CLO-IDO-01-R3	U12-U46	35
CLO-IDO-01-R4	CLO-IDO-01-R4	U15-U41	27
CLO-IDO-02-R1	CLO-IDO-02-R1	U17-U23	7
CLO-IDO-02-R3	CLO-IDO-02-R3	U1-U9, U30-U34	14
CLO-IDO-02-R4	CLO-IDO-02-R4	U1-U4, U42-U45	8
CLO-IDO-02-R5	CLO-IDO-02-R5	U1-U24	24
CLO-IDO-02-R6	CLO-IDO-02-R6	U17-U26	10
CLO-IDO-02-R7	CLO-IDO-02-R7	U1-U20	20



3. Recomendacion de Conexion en PDB

La instalacion es realizable en PDB2

#	PDB	Fuente	Posicion
1	PDB2	Fuente A	Pos. 4
2	PDB2	Fuente A	Pos. 5
3	PDB2	Fuente A	Pos. 6
4	PDB2	Fuente B	Pos. 4
5	PDB2	Fuente B	Pos. 5
6	PDB2	Fuente B	Pos. 6

4. Detalle de Validaciones Tecnicas

Avisos y Estado del Sistema

i	PDB1: Descartado por falta de espacio físico.
OK	Redundancia N+1 OK: Carga 311.7A soportada.

Elementos de Conduccion (Ruta de Conexion)

+	PDB2 - Barraje - Totalizador Fuente A
+	PDB2 - Barraje - Totalizador Fuente B
+	Totalizador Fuente A - Cable 1/0 - Fusible PDB2 A (Rect1)
+	Totalizador Fuente B - Cable 1/0 - Fusible PDB2 B (Rect2)
+	Breaker Rect1 - Cable 1/0 - Rect1
+	Breaker Rect2 - Cable 1/0 - Rect2
+	Rect1 - Barraje - Totalizador ML
+	Rect2 - Barraje - Totalizador ML
+	Totalizador Red - Cable 4/0 - Totalizador ML

Resumen de Capacidad por Componente

Componente	Utilizacion	Valores	Estado
------------	-------------	---------	--------



PDB2-A	16%	41.5 / 250.0 A	OK
PDB2-B	15%	38.3 / 250.0 A	OK
Fusible DC Rect1 (A)	31%	155.0 / 500.0 A	OK
Breaker AC Rect1	19%	23.9 / 125.0 A	OK
Fusible DC Rect2 (B)	38%	194.0 / 500.0 A	OK
Breaker AC Rect2	23%	29.8 / 125.0 A	OK
Totalizador ML	29%	66.0 / 225.0 A	OK
Totalizador TR	25%	63.7 / 250.0 A	OK
Transformador Potencia	36%	24.5 / 67.5 kVA	OK