

Vježba 19: Digitalna tehnika-Grafcet

Naziv vježbe: Vakum hvataljka

Postavka vježbe:

Pneumatska mašina premješta pakete različite visine sa transportne trake (X) na vagu (Y) kako bi se odredila njihova težina.

Kada pritisnemo taster START vertikalno montiran dvoradni cilindar sa šupljom klipnjačom 1A i vakum generator 3A se aktiviraju istovremeno. Kada cilindar 1A dostigne paket (Z) i kada se postigne vakum cilindar 1A vraća se u početni položaj. Kada 1A dostigne svoj početni položaj horizontalno montiran linear drive 2A premješta paket iznad vage. Kada cilindar 2A dostigne svoj krajnji položaj cilindar 1A spušta paket na vagu do svog krajnjeg položaja. Kada 1A dostigne svoj krajnji položaj vakum generator 3A se deaktivira, ispušta paket na vagu, i 1A vraća se u svoj početni položaj. Kada cilindar 1A dostigne svoj početni položaj cilindar 2A se vraća u svoj početni položaj.

Alfanumerički zapis: **1A+ 1A- 2A+ 1A+ 3A- 1A- 2A- 3A+**

Na osnovu položajne skice i teksta zadatka potrebno je:

- Nacrtati grafcet, pneumatsku, logičku i električnu šemu upravljanja
- Označiti komponente te specificirati elemente
- Ispitati šemu na računaru s programom FluidSIM Pneumatics
- Na didaktičkom stolu spojiti komponente i pustiti sistem u rad

Položajna skica:

