Moxi™ V-312 Powered by Vivante

Moxi V-312

Moxi V9-312, Moxi V7-312, Moxi V5-312, Moxi V3-312
Gamme d'aides auditives à écouteurs intra-canal (RIC), à pile 312 et à connectivité directe

Integra OS		Niveau 9 Premium	Niveau 7 Avancé	Niveau 5 Standard	Niveau 3 Essentiel
Classification environne-mentale	Nombre d'environnements d'écoute	8	6	4	2
	Conversation en milieu très bruyant	•			
	Conversation dans la foule	•			
	Conversation en petit groupe	•	•		
	Musique	•	•		
	Bruit	•	•	•	
	Calme	•	•	•	
	Conversation dans le calme	•	•	•	•
	Conversation dans le bruit	•	•	•	•
	Nombre total d'environnements en streaming	2	2	2	2
	Media parole	•	•	•	•
	Media musique	•	•	•	•
Optimisation sonore et performance	HyperFocus	•	•		
	Conversation en milieu très bruyant (programme manuel)	•	•		
	Conversation 360 en voiture (programme manuel)	•			
	AutoFocus 360	•			
	AutoFocus		•		
	Réduction dynamique du bruit	•	•		
	Soft speech lift	•	•	•	
	Effet Pavillon 2	•	•	•	
	Effet Pavillon	•	•	•	•
	Amélioration de la parole	•	•	•	•
	Réduction du bruit	•	•	•	•
Fonctionnalités					
	Connectivité directe universelle	•	•	•	•
Nombre de canaux de réglage		20	20	16	12

Plages d'application



Écouteur S



Écouteur M



Écouteur P



Écouteur UP

Dôme ouvert/ dôme cap
Dôme ventilé
Dôme Power ou embout

Stabilisation sonore
› AntiShock 2
› Gestion du bruit du vent
› Anti Larsen

Fonctions pratiques et compléments d'écoute
› Application Remote Plus
› TV Connector
› Remote Control
› PartnerMic
› Compatibilité RogerDirect
› DuoLink
› Programme téléphonique binaural

Options du microphone
› Directionnel adaptatif
› Directionnel fixe
› Directionnel fixe élargi
› Omnidirectionnel

Appareillage
› Stratégie de premier appareillage First Fit
› Gestionnaire d'adaptation automatique
› Compression fréquentielle 2
› Masqueur d'acouphènes
› Programmes manuels
› IntelliVent

Innovations expérientielles
Suivi des performances
› FLEX:TRIAL
› Log It All
› Évaluations
Accompagnement continu
› Coach
› Remote Adjust
› FLEX:UPGRADE

Personnalisation
› Boutons de clarté et de confort
› Programmes optionnels de l'application
› Égaliseur

Moxi V-312 est IP 68

unitron™

Une marque Sonova

Moxi V-312 Powered by Vivante

Données techniques avec coupleur ANSI/ASA 3.22 2014 (R2022)/IEC 60118-0: 2022 2cc



OSPL90	Standard (S)	Modéré (M)	Puissant (P)	Ultra puissant (UP)
Maximum (dB SPL)	111	114	122	132
HFA - OSPL90 (dB SPL)	106	111	120	124



Gain maximum (entrée 50 dB SPL)				
Maximum (dB)	47	51	59	71
HFA - FOG (dB)	40	46	56	65



Réponse en fréquence de base

Configuration de test de référence (RTS)				
Plage de fréquence (Hz)	‹ 100–8 000	‹ 100–8 000	‹ 100–6 300	‹ 100–6 100
Gain de référence d'essai (dB)	29	34	43	47
Consommation de courant en configuration de test de référence (mA)	1.4	1.4	1.5	1.4
Bruit d'entrée équivalent en configuration de test de référence (dB SPL)	19	19	19	19
Distorsion harmonique totale à 500 Hz/800 Hz/1600 Hz/3200 Hz (%)	1,5/2,0/2,0/1,0	1,5/2,0/2,0/1,0	1,0/1,5/1,0/1,0	1,5/1,5/1,0/1,0

Légende

- Puissance Standard
- Puissance modérée
- Puissant
- Ultra puissant

Informations générales d'essai

Type de pile : 312 ; Source : voltage 1,3 V
Les mesures ont été obtenues en configuration fermée et avec un coupleur HA-1 (ANSI-3.7-1995).
L'appareil auditif a été réglé pour les tests TrueFit de Unitron. Une expansion de faible niveau (LLE) est appliquée à un niveau d'environ 35 dB SPL.
Les dômes ne doivent jamais être installés sur des clients aux tympans perforés, aux caisses de tympan exposées ou aux conduits auditifs altérés par chirurgie. Dans de telles conditions, nous recommandons l'utilisation d'un embout auriculaire sur mesure.
La latence monaurale dans un mode utilisateur appareillé est de 6,5 ms, conformément à la norme ANSI 2051: 2017.
Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis lorsque des améliorations sont apportées.

AVERTISSEMENT : Le niveau de pression acoustique de sortie de cette aide auditive peut dépasser 132 dB SPL. Il convient d'être particulièrement vigilant lors de l'appareillage de cette aide auditive, car il existe un risque d'altération de l'audition résiduelle de l'utilisateur. Les changements ou modifications apportés à l'aide auditive non explicitement approuvés par le fabricant sont interdits. De telles modifications peuvent endommager l'oreille ou l'aide auditive.

CE 0459

Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa, Switzerland

unitron.com/fr

sonova

027-6867-04/V1.01/2023-07/ARG ©2023 Unitron. Tous droits réservés.