

## درگاه آنلاین ارسال پیامک شرکت پارس گرین

مزیت درگاه آنلاین ارسال پیامک شرکت پارس گرین :

- 1 - قابلیت اتصال به خطوط 1000 ، 2000 ، 3000 ، 5000 ، بین المللی
- 2 - امکان انتقال خطوط خود از سایر شرکت ها به درگاه خود در شرکت
- 3 - قابلیت سرویس دهی با چند خط به صورت همزمان با کلیه امکانات
- 4 - نصب و یکسان کردن درگاه ارسال پیامک (وب سرویس) با هر کدام از نسخه های سامانه پیام کوتاه

ارسال پیامک از طریق وب سرویس WSDL

برای کدنویسی .NET : <http://www.login.parsgreen.com/post/send.aspx>

برای کدنویسی PHP و JAVA : <http://www.login.parsgreen.com/post/send.aspx?wsdl>

متد ارسال پیامک : SendSMS

نام کاربری درگاه ارسال پیامک	String	UserName
رمز ورود درگاه ارسال پیامک	String	Password
شماره پیامک درگاه ارسال پیامک	String	From
شماره ای که پیامک به آن ارسال می شود ( مثلا : 9121001000 و همچنین چند شماره را با کاراکتر ; یا , از هم جدا کنید )	String[]	To
متن پیامک	String	Text
سرآمد پیامک ( مثلا برای ارسال پیامک روی یک پورت خاص )	Boolean	UDH
تعیین می کند که آیا پیامک به صورت فلش ارسال شود یا نه		IsFlash
آرایه ای از Byte است که به صورت Ref به متد داده شده و پس از ارسال آرایه پر خواهد شد ، هر خانه آرایه یک کد 0 یا 1 بوده که به ازای هر گیرنده تولید می شود و نشانگر وضعیت ارسالی پیامک است .	ref byte[]	Status
آرایه ای از Long است که به صورت Ref به متد داده شده و پس از ارسال پیامک آرایه پر خواهد شد ، هر خانه آرایه یک کد یکتا به ازای هر گیرنده تولید می کند ، این کد یکتا برای دریافت Delivery کاربر دارد . حد اکثر طول آرایه باید 200 باشد.	ref long[]	recId

ارسال از طریق Http Post

برای ارسال پیامک از طریق متد GET یا POST روی Http از آدرس زیر استفاده می شود :

<http://login.parsgreen.com/post/sendSMS.aspx>

نمونه :

<http://login.parsgreen.com/post/sendSMS.aspx?from=10002177746790&to=9122456346&text=test&password=YourPass&username=YourUsername>

نام کاربری در گاه ارسال پیامک	String	UserName
رمز ورود در گاه ارسال پیامک	String	Password
شماره پیامک درگاه ارسال پیامک	String	From
شماره ای که پیامک به آن ارسال می شود ( مثلا : 9121001000 و همچنین چند شماره را با کاراکتر ; یا , از هم جدا کنید )	String[]	To
متن پیامک	String	Text
سرآمد پیامک ( مثلا برای ارسال پیامک روی یک پورت خاص )	Boolean	UDH
تعیین می کند که آیا پیامک به صورت فلش ارسال شود یا نه		IsFlash
آرایه ای از Byte است که به صورت Ref به متد داده شده و پس از ارسال آرایه پر خواهد شد ، هر خانه آرایه یک کد 0 یا 1 بوده که به ازای هر گیرنده تولید می شود و نشانگر وضعیت ارسالی پیامک است .	ref byte[]	Status
آرایه ای از Long است که به صورت Ref به متد داده شده و پس از ارسال پیامک آرایه پر خواهد شد ، هر خانه آرایه یک کد یکتا به ازای هر گیرنده تولید می کند ، این کد یکتا برای دریافت Delivery کاربر دارد .  حد اکثر طول آرایه باید 200 باشد.	ref long[]	recId

#### مقدار خروجی متد ، یک int بوده که معنی آن به شرح زیر است:

0: نام کاربری یا رمز عبور صحیح نمی باشد
1: ارسال با موفقیت انجام شد ( در این حالت باید وضعیت STATUS هر گیرنده جدا گانه چک شود )
2: اعتبار درگاه پیامک کافی نمی باشد .
3: محدودیت در ارسال روزانه
4: محدودیت در حجم ارسال
5: شماره درگاه آنلاین ارسال پیامک معتبر نیست

#### مقدار خروجی STATUS

1: پیامک با موفقیت ارسال شده .
2: پیامک ارسال نشد است .
3: خطای نامشخص در ارسال

آدرس : تهرانپارس - فلکه دوم - ابتدای جشنواره - پ 247

Tel: 021 77746790 - 91  
Fax: 021 77730602  
Sms : 10002177746790

وب سایت رسمی : [www.ParsGreen.com](http://www.ParsGreen.com)  
مرکز پیام : [www.SMS.ParsGreen.com](http://www.SMS.ParsGreen.com)  
ایمیل : [info@ParsGreen.com](mailto:info@ParsGreen.com)