

CallBlocker

Blocklist-Anrufabschaltung — weist Anrufe von Rufnummern auf der Blocklist ab.

Modul	CallBlocker
Aktuelle Version	v30 (Stand 26.08.2026)
Hersteller	Axel Meiser - Kraemer IT
Installationsname (Empfehlung)	CallBlocker
Logging	genau 1 Zeile pro geblocktem Anruf

1. Was macht das Modul?

CallBlocker prüft jeden eingehenden Anruf gegen die konfigurierte Blocklist. Ein Treffer beendet den Anruf (Hangup) und schreibt genau einen Logeintrag. Anrufe, die nicht auf der Liste stehen, laufen unverändert durch — ganz ohne Log.

- Blocklist-Pflege direkt in der WebApp (Nummern hinzufügen/entfernen).
- Einfacher Abgleich auf die Anrufernummer (z. B. mit Vorwahl).
- Umschalten/Monitoring über die Statusseite der WebApp.

2. Funktionsweise

Die Instanz verarbeitet eingehende Rufe im Startpfad der Anlage:

- Eingehender Anruf → Rufnummer wird mit der Blocklist verglichen.
- Treffer → Anruf wird abgewiesen (Hangup) und geloggt: „Anruf von der Rufnummer wurde geblockt“.
- Kein Treffer → Anruf läuft normal weiter (keine Logzeile).
- Kein Netzwerk-/IO-Verhalten — reine Telefonie-Verarbeitung.

3. Einrichtung in der Telefonanlage

Schritt	Aktion	Ergebnis
1	Admin-UI → Modul-Import: CallBlocker.sfm laden (oder WebApp: „Fehlende Module installieren“ / „Installation anstoßen“).	Modul erscheint in der Modul-Bibliothek.
2	Instanz anlegen (Name frei, z. B. CallBlocker).	Instanz erscheint in der Modul-Konfiguration.
3	Instanz aktivieren (Status „Aktiv“).	Blocklist-Verarbeitung läuft.
4	Blocklist in der WebApp füllen (siehe Abschnitt 4).	Treffer-Nummern werden abgewiesen.

4. Einrichtung in der WebApp

Schritt	Aktion	Ergebnis
1	Anlage unter Admin anlegen/konfigurieren (URL + Zugangsdaten).	Anlage wird auf Status- und Update-Seiten geführt.
2	Blocklist öffnen und Rufnummern eintragen (einheitliches Format, mit Vorwahl empfohlen).	Einträge greifen sofort auf der Anlage.
3	Modul-Updates-Seite: Status SOLL/IST prüfen (v30).	Update verfügbar / aktuell sichtbar.
4	Updates: „Update anstoßen“ pro Modul oder Sammel-Buttons („Fehlende Module installieren“ / „Module aktualisieren“).	WebApp lädt die signierte .sfm und importiert sie automatisch.

5. Versionen & Wartung

- Updates laufen vollautomatisch über die WebApp (UpdateDeployer: signierter Download + Import + Neustart aktiver Instanzen).
- Modul-Historie v1–v30 dokumentiert (Git-Tags im Repo).
- Log-Ausgabe des Moduls zeigt nur geblockte Anrufe.

6. Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Anruf wird nicht geblockt.	Nummernformat in der Blocklist prüfen (mit Vorwahl, einheitlich); Instanz aktiv? Modul-Status v30 (IST = SOLL)?
Seite zeigt „nicht installiert“.	Erst-Import anstoßen („Installation anstoßen“), danach Instanz anlegen und aktivieren.
Kein Log beim Blockieren.	Modul-Log der Instanz in der Admin-UI der Anlage prüfen (Instanz-Ausgabe).