

充填包装ライン 設備点検手順書

文書番号: MNT-2025-0041

版数: v2.0

作成日: 2025年10月1日

改訂日: 2025年10月1日

作成者: 技術開発部 設備管理課

承認者: 品質保証部 部長

対象設備: 充填包装ライン L-03

1. 目的

本手順書は、充填包装ライン L-03 の日常点検および定期点検の手順を定め、設備の安定稼働と製品品質の維持を確保することを目的とする。GMP要件への適合も本手順書の範囲に含む。

2. 適用範囲

充填包装ライン L-03 を構成する以下の装置に適用する。

- 充填機 (CX-500型)
- キャッピング装置
- ラベリング装置
- 搬送コンベア
- 重量検査装置 (新設)

3. 日常点検項目

点検箇所	点検内容	判定基準	頻度
充填ノズル	詰まり・汚れの目視確認	異物なきこと	毎日
キャップ供給部	供給量・整列状態の確認	正常供給	毎日
搬送ベルト	張力・摩耗・蛇行の確認	規定範囲内	毎日
安全カバー	取付状態・インターロック確認	正常動作	毎日
重量検査装置	ゼロ点確認・基準分銅の確認	±0.5g以内	毎日
潤滑油レベル	オイルゲージの確認	適正範囲内	週次
排気フィルター	目視による汚れ確認	著しい汚れなし	週次

4. 定期点検項目（月次）

点検箇所	点検内容	判定基準
充填精度	規定量との誤差測定	±1.0%以内
トルク値	キャップ締付トルク測定	2.0～3.0 N・m
電気系統	絶縁抵抗測定	1MΩ以上
エアフィルター	フィルター差圧確認	0.03MPa以下
温度センサー	校正確認	±0.5℃以内

5. 異常時の対応

点検で異常を発見した場合は、以下の手順で対応する。

1. 設備を緊急停止し、安全を確保する
2. 異常内容を「設備異常報告書」に記録する
3. 設備管理課の担当者および品質保証部に連絡する
4. 逸脱管理手順に従い、影響範囲を評価する
5. 担当者の指示に従い、修復または代替措置を実施する
6. 復旧後、再稼働前に点検を実施し、記録する

6. 記録

点検結果は「日常点検チェックシート（様式 MNT-F01-R1）」に記録し、設備管理課にて5年間保管する。電子記録システム（EQM）への入力も併せて行うこと。

7. 改訂履歴

版数	改訂日	改訂内容
v1.0	2025/04/01	初版発行
v2.0	2025/10/01	GMP対応追加、重量検査装置追加...