Politica de Gestion de Ordenes de Mantenimiento

Prioridades, asignacion, seguridad y cierre

Codigo del documento: POL-003

Version 1.0 - Octubre de 2026

Documento ficticio elaborado con fines academicos. No debe usarse en una instalacion real.

1. Prioridades y plazos de atencion

Toda orden de mantenimiento tiene una prioridad que define el plazo maximo para iniciar el trabajo.

Prioridad	Cuando se usa	Plazo para iniciar el trabajo
Alta	Alarma critica, equipo de criticidad alta detenido o riesgo para las personas	4 horas
Media	Alarma de alerta o falla que no detiene el proceso	3 dias
Baja	Mejoras y tareas sin impacto en la operacion	15 dias

Las ordenes preventivas toman la prioridad media, salvo en equipos de criticidad baja, que usan prioridad baja.

2. Asignacion de tecnicos

La asignacion considera la especialidad del tecnico y la causa de la orden:

- Vibracion: especialidad mecanica.
- Temperatura: especialidad lubricacion o mecanica.
- Presion: especialidad instrumentacion.
- Corriente: especialidad electrica.

Las ordenes de prioridad alta se asignan al tecnico disponible del turno en curso, aunque su especialidad no coincida, y se acompanan de un segundo tecnico de la especialidad correcta apenas este disponible.

3. Bloqueo y etiquetado antes de intervenir

Ningun equipo se interviene sin aplicar el procedimiento de bloqueo y etiquetado. Los pasos son:

- Avisar al operador del area y al supervisor.
- Detener el equipo por su parada normal.
- Aislar todas las fuentes de energia electrica, neumatica e hidraulica.
- Colocar el candado personal y la etiqueta con nombre y fecha.
- Liberar la energia residual y verificar la ausencia de energia antes de comenzar.
- Al terminar, retirar solo el candado propio y avisar al operador antes de reenergizar.

Los elementos de proteccion personal minimos son casco, anteojos de seguridad, guantes y calzado de seguridad. Para trabajos en transformadores se agregan guantes dielectricos y proteccion facial.

4. Cierre de una orden

Una orden solo puede pasar a estado cerrada cuando incluye:

- La descripcion del trabajo realizado y la causa encontrada.
- Las horas trabajadas.
- Los repuestos utilizados, si los hubo.
- La confirmacion del operador de que el equipo funciona con normalidad.

Las ordenes correctivas originadas por una alarma se cierran solo despues de que la alarma haya terminado. Las ordenes que superan el plazo de su prioridad sin iniciarse se informan en la reunion semanal de mantenimiento.